

Powerbanka Amblight s digitálním displejem a

funkce rychlého nabíjení s

PD3.0 + QC3.0 30000 mAh

Přečtěte si celou příručku a uschovejte si ji.

Varování

Je nutné dodržovat následující bezpečnostní pokyny, jinak hrozí požár, úraz elektrickým proudem, poškození nebo jiné škody.

Parametry výrobku

Značka: Baseus

Název: Power Bank 30000 mAh

Model: BS-20KP203

Materiál: ABS + PC

Článek: lithium-polymerová baterie

Kapacita baterie: 30000 mAh / 3,8 V (114 Wh)

Jmenovitá kapacita: 18000 mAh

Faktor konverze energie: > 78 %.

Vstup IP: 5V· 2A Max.

Mikro vstup: 5V· 2A, 9V· 2A, 12V· 1,5A Max.

Vstup typu C: 5V, 2A, 9V, 2A, 12V, max. 1,5A.

Výstup USB1: 5V, 2,4A.

Výstup USB2: 5 V, 2,4 A.

Výstup USB3: 5 V, 2,4 A.

Výstup USB4: 5V· 3A, 9V· 2A 12V1,5A.

Výstup typu C: 5V· 3A, 9V· 2A 12VA1,5A

Výstup USB1 + 2 + 3: 5V, 3A, max.

Výstup USB4 + Type-C: 5 V, max. 3 A

Celkový výstupní výkon: 5V· 6A, max. 30W.

Velikost: 145 65 38 mm

Hmotnost: 505 g

Teplota skladování: -10 °C - 40 °C

Provozní teplota: 0 °C - 40 °C

1. Balicí seznam:

- Powerbanka * 1
- Uživatelská příručka * 1
- Záruční list * 1
- Mikro nabíjecí kabel * 1

3. Funkce

- 1) Vstupní rozhraní IP
- 2) Mikro vstupní rozhraní
- 3) Vstupní a výstupní rozhraní typu C
- 4) Výstupní rozhraní USB1
- 5) Výstupní rozhraní USB2
- 6) Výstupní rozhraní USB3
- 7) Výstupní rozhraní rychlé nabíječky USB4
- 8) Tlačítko regulace napětí
- 9) Digitální ukazatel výkonu

4. Popis produktu

Tento výrobek je přenosné nabíjecí zařízení, které může nabíjet mobilní telefony, tablety, elektronické knihy, herní konzole a další digitální zařízení. Má sadu tří vstupů, tří výstupů a port pro rychlé nabíjení PD, jakož i ukazatel napětí a proudu v reálném čase.

Stavebnictví

LED diody
Výstup USB3
Vysokorychlostní výstup USB4
Vstup IP
Mikro vstup
Vstup/výstup typu C
Výstup USB2
Výstup USB1
Tlačítko napájení

4. Návod k obsluze tlačítka napájení

- 1) Stav bez zátěže, tlačítko zobrazí aktuální výkon.
- 2) Ve stavu zátěže se při prvním stisknutí tlačítka zobrazí aktuální výkon, při druhém stisknutí aktuální napětí a při třetím stisknutí proud.
- 3) Při současném výstupu režimu rychlého nabíjení a normálního režimu se po stisknutí tlačítka nejprve zobrazí napětí a celkový zatěžovací proud režimu rychlého nabíjení.

7. Nabíjení mobilních telefonů nebo jiných digitálních zařízení pomocí powerbanky Amblight Quick Charger

- 1) Zkontrolujte a ujistěte se, že nabíjecí napětí vašich digitálních zařízení odpovídá výstupnímu napětí powerbanky Mulight Quick Charger.
- 2) Vyberte a použijte originální nabíjecí kabel pro vaše digitální zařízení, jeden konec připojte k digitálnímu zařízení a druhý konec k výstupnímu portu powerbanky Amblight Quick Charger. Powerbanka Amblight Quick Charger pak začne automaticky nabíjet vaše digitální zařízení a po celou dobu svítí indikátor LED.

8. Nabíjení powerbanky Amblight Quick Charger prostřednictvím síťové nabíječky nebo portu USB počítače.

- 1) Vyberte a použijte originální kabel USB, připojte port IP Micro nebo USB Type-C ke vstupnímu portu IP, Micro nebo Type-C powerbanky Amblight Quick Charger.
- 2) Připojte konektor USB-A nebo Type-C k portu USB síťové nabíječky nebo k portu USB počítače a indikátor LED začne blikat, což znamená, že se powerbanka Amblight Quick Charger nabíjí. Při plném nabití svítí indikátory LED nepřetržitě.

9. Vedení

- 1) Vzhledem k existenci účinnosti konverze je jmenovitá výstupní kapacita nižší než deklarovaná kapacita baterie.
- 2) Jednou stiskněte tlačítko napájení, rozsvítí se LED indikátor a zobrazí se aktuální úroveň nabití baterie a přístroj lze vypnout dlouhým stisknutím tlačítka napájení. Pokud nedojde k připojení, powerbanka se po 35 sekundách automaticky přepne do pohotovostního režimu.
- 3) Pro zachování dlouhé životnosti powerbanky ji pravidelně nabíjejte (alespoň jednou za 5 měsíců).
- 4) Nesprávné použití výrobku může snadno způsobit jeho poškození nebo ohrozit bezpečnost osob a majetku.
- 5) Spotřebitel je odpovědný za případné zranění osob nebo škody na majetku způsobené nesprávným používáním výrobku v rozporu s návodem nebo ignorováním varování, za které naše společnost nenese žádnou právní odpovědnost.
- 6) Rozbor tohoto výrobku nekvalifikovanými osobami je přísně zakázán.
- 7) Nepoužívejte zařízení způsobem, který by ho vystavoval zátěži překračující výstupní proud tohoto výrobku (nedostatek výstupu z důvodu ochrany obvodu).

8) Je třeba se vyvarovat intenzivního fyzického působení na zařízení, včetně klepání, házení, šlapání, mačkání atd.

10. Bezpečnostní informace

1) Abyste zabránili vytečení, přehřátí a výbuchu baterie, dodržujte následující opatření.

2) Powerbanka používá vysoce kvalitní články, který zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti.

3) Powerbanku sami neodhazujte, nerozdělujte ani nerozebírejte; nezapomeňte powerbanku vystavit ohni, teplu nebo vodě; Doporučujeme, aby uživatel k nabíjení powerbanky používal napájecí adaptér dodaný s telefonem nebo standardní napájecí adaptér. Pokud se objeví otok, přestaňte jej používat.

4) V procesu nabíjení nebo vybíjení se powerbanka může zahřát, teplota by měla být nižší než 40 °C a neovlivňuje provoz výrobku.

11. Prohlášení o toxických nebo nebezpečných látkách a prvcích obsažených v elektronických výrobcích

Název části zařízení	Látka nebo prvek					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
PCB	X	O	O	O	O	O
Bateria	X	O	O	O	O	O
Bydlení	O	O	O	O	O	O

O: Označuje, že obsah toxických a škodlivých látek ve všech materiálech součásti je nižší než limit stanovený v normě GB / T 26572.

X: Obsah toxických a škodlivých látek alespoň v jednom materiálu součásti překračuje limit stanovený v normě GB / T 26572.

Informace uvedené v tomto formuláři vycházejí z údajů poskytnutých dodavatelem a jsou v souladu s výsledkem testu environmentálních požadavků ROHS. Na současné technologické úrovni je použití všech toxických a nebezpečných látek nebo komponentů kontrolováno, směrnice EU ROHS je dodržována. Limit pro ochranu životního prostředí je 5 let.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklují se na určených sběrných místech. Správnou likvidací předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Podrobné informace o této problematice získáte na obecním úřadě, v čistírně odpadních vod nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.