

PHILIPS

Radiobudík

LCD displej se zrcadlovou
povrchovou úpravou

Systém dvou budíků

Digitální ladění FM/DAB+

Praktický port USB-C

TAR4600



Probouzejte se podle svého!

S úsměvem se lépe vstává! Díky tomuto radiobudíku DAB+/FM budou mít všichni členové rodiny přehled o čase. Má velké, dobře čitelné hodiny, dva budíky s postupně sílícím tónem a praktický port USB-C. Díky rádiu DAB+ máte k dispozici širší výběr rádiových stanic.

Radiobudík FM/DAB+. Snadné ovládání pro celou rodinu

- Velký displej se zrcadlovým povrchem a velkými číslicemi hodin
- Snadné nastavení jasu nebo ztlumení LCD displeje v noci
- Funkce dvojitého alarmu. Nastavení dvou budíků
- Probouzejte se s pozvolným zesilováním zvuku budíku nebo rádia

Jednoduché používání ve dne i v noci

- Digitální tuner FM/DAB+ s až 20 předvolbami
- Snadno čitelné informace rozhlasové stanice DAB+ na LCD displeji
- Časovač pro klidné spaní
- Snadné ovládání pomocí tlačítek

Kompaktní a spolehlivý

- Záložní baterie pro hodiny a budíky
- Port USB-C pro nabíjení telefonu
- Rozměry: (Š x H x V) 103 x 103 x 103,5 mm

Specifikace

Zvuk

Výstupní výkon (RMS): 700 mW
Zvukový systém: Mono
Výstupní výkon (MAX): 1,4 W
Celkové harmonické zkreslení: <10 %

Reproduktory

Průměr širokopásmových reproduktorů: 66 mm
Počet širokopásmových reproduktorů: 1

Možnosti připojení

Bluetooth: Ne
Vstup audio: Ne

Tuner/přijem/vysílání

Anténa: Neodnímatelný kabel
Automatické digitální ladění
Pásmo tuneru: FM, DAB/DAB+
Počet předvoleb stanic: 20
Přijem v systému DAB: informační displej, nabídka, Smart Scan
Systém RDS: Ano.
Rozsah frekvence FM: 87,5 – 108 MHz

Napájení

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1 W
Typ zdroje: Vstup DC
Záložní baterie: 2 baterie AAA (nejsou součástí balení)
Nabíjení: USB-C
Vstup střídavého napájení: 100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu: <1,5 W

Rozměry balení

Výška: 11.8 cm
Typ balení: Krabice
Typ umístění poličky: Na podstavci

Šířka: 17.6 cm
Hloubka: 12.1 cm
Počet zahrnutých výrobků: 1
Hrubá hmotnost: 0.71 kg
Čistá hmotnost: 0.565 kg
Hmotnost obalu: 0.145 kg

Rozměry výrobku

Výška: 10.35 cm
Šířka: 10.3 cm
Hloubka: 10.3 cm
Hmotnost: 0.375 kg

Příslušenství

Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému použití, Záruční list, Napájecí adaptér

Budík

Zdroj budíku: Rádio FM, Rádio DAB, Bzučák
Počet buzení: 2
Časovač: 15/30/60/90/120 min
Funkce Snooze (opakované buzení): Ano, 10 minut
Jemné buzení

Nabíjení

Zařízení USB: 5 V, 2 A (typ C)

Hodiny

Displej: LCD
Typ: Digitální
Formát času: 12hodinový, 24hodinový
Ovládání jasu (ztlumení)

Přednosti

LCD displej se zrcadlovou povrchovou úpravou

Přehledný a snadno čitelný LCD displej se může pochlubit stylovou zrcadlovou úpravou. Jeho jas si můžete nastavit podle svého pokoje nebo displej v noci ztlumit. Díky velkým číslicím hodin snadno zjistíte čas nebo si přečtete informace, jako je název a interpret skladby z přehrávané rozhlasové stanice DAB+.

Port USB-C

Praktický port USB-C vám umožní využít napájení radiobudíku k nočnímu nabíjení telefonu. Pokud máte lampičku zapojenou do jednoho napájecího bodu u postele a radiobudík zapojený do druhého, nebudete muset shánět další zásuvky!

Dvojitý budík

Můžete nastavit dva budíky – ideální, pokud je pravděpodobné, že první budík zaspíte, a skvělé pro sourozence nebo partnery, kteří mají společný pokoj, ale vstávají každý jindy. U obou budíků lze nastavit tón nebo rádio, přičemž hlasitost začíná na nízké úrovni a postupně se zvyšuje. Už žádné buzení šokem!

FM/DAB+ s až 20 předvolbami

Hudba, zprávy, rozhlasová hra nebo sport? Tento radiobudík DAB+/FM vám nabízí nejširší výběr rozhlasových stanic a křišťálově čistý příjem. Díky digitálnímu ladění najdete své oblíbené stanice velmi snadno a můžete si je uložit jako předvolby pro rychlý a snadný poslech.

Časovač

Časovač vám umožní usínat s rozhlasovou stanicí hrající na pozadí. Po uplynutí nastaveného času se radiobudík automaticky vypne. Interval časovače lze nastavit (nebo vypnout) jednoduše stisknutím tlačítka spánku na horní straně radiobudíku.

Snadné ovládání

Na horní straně tohoto radiobudíku jsou tlačítka ovládání. Stisknutím příslušných tlačítek jednoduše nastavíte nebo odložíte budíky, upravíte jas displeje, naladíte rozhlasovou stanici nebo změníte hlasitost.

Záložní baterie

Tento radiobudík má funkci záložní baterie, která udržuje hodiny a budíky v chodu v případě výpadku proudu. Do přihrádky na baterie vložte dvě baterie AAA (nejsou součástí dodávky). Pokud pak v noci dojde k výpadku napájení, nebudete muset hodiny resetovat.

