



SafeCell™

Powerbank

Instrukcja obsługi

PL

Prezentacja produktu:

3mk SafeCell™ to innowacyjny polski powerbank wyposażony w przełomową technologię Semi-Solid State, która zapewnia wyjątkowy poziom bezpieczeństwa przewyższający tradycyjne baterie litowo-jonowe. Urządzenie umożliwia jednocześnie ładowanie do 3 urządzeń w trybie bezprzewodowym, przewodowym oraz posiada dedykowane pole do Apple Watch. Wbudowana podstawka pozwala wygodnie korzystać ze smartfona podczas ładowania.

Skład zestawu:

- 3mk SafeCell™

- Instrukcja obsługi

Specyfikacja:

Nazwa modelu: 3mk SafeCell™

Numer modelu:

Szary: 3MKSC4IN1SESOG

Beżowy: 3MKSC4IN1SESOB

Typ baterii: Semi-Solid State

Pojemność nominalna: 10000 mAh (38,5Wh)

Napięcie baterii: 3,85V

Pojemność znamionowa: 5800 mAh (5V/2.4A)

Wejście (USB-C / wbudowany kabel USB-C): 5V–3A
9V–2A 12V–1,5A

Wyjście (USB-C / wbudowany kabel USB-C): 5V–3A
9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Ładowanie bezprzewodowe smartfona: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Ładowanie bezprzewodowe Apple Watch: 2,5W

Łączna moc wyjściowa: 5V–3A (maks.)

Sprawność konwersji energii: ≥60%

Funkcje dodatkowe:

– wbudowany kabel USB-C

– wbudowana podstawka (stand)

– możliwość ładowania 3 urządzeń jednocześnie

– dedykowane pole do ładowania Apple Watch

– wskaźnik poziomu naładowania LED

Kompatybilność: Smartfony oraz inne urządzenia mobilne

Ładowane bezprzewodowo lub przy pomocy kabla USB-C

Materiał wykonania: Tworzywo sztuczne ABS / silikon / aluminium

Czas ładowania powerbanka od 0% do 100%: 3,5h

(ładowarka 18W)

Wskaźniki:

Z uwagi na proces przetwarzania, znamionowa

pojemność wyjściowa jest niższa od pojemności baterii.

Rozporządzenie (UE) 2023/1542 dotyczące baterii:

Identyfikator Producenta Baterii (Art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Polska

Kategoria i Identyfikator Baterii (Art. 38(6)):

Bateria przenośna ogólnego przeznaczenia

Model ogniwa: 556280

Lokalizacja Produkcji Ogniwa:

678000 Baoshan City, China

Data produkcji baterii: 012026

Waga: ok. 130-150 g (całe urządzenie) Pojedyncze

ogniwo: ~70 g

Pojemność: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh cells) /

3.85V

Chemia: Li-ion (tlenek litu, niklu, kobaltu i manganu –

NMC)

Substancje Niebezpieczne: Brak (zgodność z Dyrektywą

RoHS 2011/65/UE oraz (UE) 2015/863)

Środek Gaśniczy: Woda, mgła wodna lub gaśnica klasy D

Surowce Krytyczne (>0,1% m/m): Lit, Kobalt, Grafit

naturalny

Obsługa urządzenia:

Ładowanie powerbanka:

Podłącz kabel USB-C lub ładowarkę sieciową do portu

USB-C powerbanka.

Podczas ładowania diody LED sygnalizują poziom energii.

Ładowanie przewodowe:

Podłącz urządzenie do wbudowanego kabla USB-C lub

portu USB-C powerbanka.

Ładowanie bezprzewodowe smartfona:

Upewnij się, że telefon obsługuje ładowanie

bezprzewodowe (telefony bez MagSafe wymagają etui z

MagSafe).

Umieść telefon centralnie na polu magnetycznym.

Nie używaj etui grubszych niż 2 mm – mogą one

uniemożliwić prawidłowe ładowanie.

Ładowanie innych urządzeń przy pomocy kabla USB-C:

Jeśli używasz wbudowanego kabla USB-C, podłącz jego

końcówkę do ładowanego urządzenia. Ładowanie

rozpocznie się automatycznie. Jeśli używasz własnego

kabla, podłącz go do portu USB-C znajdującego się w

bocznej części powerbanka.

Ładowanie Apple Watch:

Umieść zegarek na dedykowanym polu ładowania, jeśli

ładowanie nie nastąpi automatycznie, naciśnij przycisk

włączenia.

Technologia Pass-Through:

Powerbank jest wyposażony w technologię Pass-Through,

co oznacza że w tym samym czasie można ładować

powerbanka oraz podłączone do niego urządzenia.

Funkcja podstawki:

Rozłóż wbudowaną podstawkę, aby korzystać z telefonu

w pozycji pionowej lub poziomej podczas ładowania.

Wskaźniki LED:

1 dioda: niski poziom baterii

2–4 diody: średni poziom

5 diod: pełne naładowanie

Zasady bezpieczeństwa i użytkowania:

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie

powerbanka 3mk SafeCell™, należy bezwzględnie

przestrzegać poniższych zasad. Nieprzestrzeganie ich

może prowadzić do uszkodzenia produktu, zagrożenia

zdrowia lub życia oraz utraty gwarancji.

Ładowanie powerbanka:

Zaleca się ładowanie powerbanka wyłącznie

ładowarkami sieciowymi marki 3mk lub innymi

certyfikowanymi ładowarkami o mocy nieprzekraczającej

33 W.

Do ładowania należy używać kabli marki 3mk lub innych

kabli wysokiej jakości, spełniających obowiązujące normy

bezpieczeństwa.

Nie należy korzystać z ładowarek, kabli ani akcesoriów

niewiadomego pochodzenia, uszkodzonych lub

niespełniających norm.

Źródło zasilania:

Nie należy podłączać powerbanka do przeciążonych

gniazdek elektrycznych, przedłużaczy ani listew

zasilających, które: są niskiej jakości, są uszkodzone, są

niewiadomego pochodzenia, obsługują jednocześnie

wiele urządzeń o dużym poborze mocy.

Produkt należy podłączać wyłącznie do sprawnych,

certyfikowanych instalacji elektrycznych.

Stan techniczny produktu:

Nie wolno ładować ani używać powerbanka, jeśli:

obudowa jest zdeformowana, spęczniała lub pęknięta, z

produktu wydobywa się nieprzyjemny zapach, zapach

spaleniowy lub chemiczny, produkt nadmiernie się

nagrzewa, widoczne są wycieki lub inne oznaki

uszkodzenia.

W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z powyższych

objawów należy natychmiast zaprzestać użytkowania

produktu.

Warunki użytkowania:

Powerbank należy użytkować w suchym środowisku, z

dala od wilgoci, wody oraz źródeł wysokiej temperatury.

Nie wolno narażać produktu na: działanie ognia,

zanurzenie w wodzie, silne wstrząsy, upadki, zgniatanie

lub przekłuwanie. Produkt należy przechowywać poza

zasięgiem dzieci.

Zakaz ingerencji:

Nie wolno samodzielnie: otwierać obudowy, demontować

produktu, modyfikować elementów wewnętrznych,

dokonywać napraw we własnym zakresie.

Konserwacja i przechowywanie:

Przy dłuższym nieużywaniu należy przechowywać

powerbank z poziomem naładowania około 50%.

Co 2 miesiące wykonaj pełny cykl ładowania i

rozładowania.

Gwarancja:

Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowe

umieszczenie tego produktu przez użytkowników może

skutkować skróceniem żywotności lub uszkodzeniem, a

wszelkie wynikające z tego uszkodzenia nie są objęte

gwarancją lub nie są objęte odpowiedzialnością

producenta. Gwarancja obejmuje usterki fabryczne i

wady materiałowe. Gwarancja producenta to 24

miesiące.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu:

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produkty i

baterie powinny zostać przekazane do punktów

selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonych przez

władze lokalne po zakończeniu okresu eksploatacji.

Dzięki temu odpady WEEE są poddawane recyklingowi i

przetwarzane w sposób, który chroni cenne materiały i

chroniący zdrowie ludzkie i środowisko.

Deklaracja zgodności:

Niniejszym 3mk Protection oświadcza, że produkt jest

zgodny z odpowiednim wspólnotowym prawodawstwem

harmonizacyjnym: 2014/30/UE; 2011/65/UE; (UE)

2023/154. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny

pod następującym adresem internetowym

(3mk.global/manual).

Zaprojektowano w Polsce przez:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Wyprodukowano w Chinach.





Product Overview:
3mk SafeCell™ is an innovative Polish power bank equipped with groundbreaking Semi-Solid State technology, which provides an exceptional level of safety surpassing traditional lithium-ion batteries. The device allows simultaneous charging of up to 3 devices wirelessly, wired, and has a dedicated pad for Apple Watch. The built-in stand allows for comfortable use of the smartphone while charging.

Package Contents:
- 3mk SafeCell™
- User manual

Specification:
Model name: 3mk SafeCell™
Model number:
Grey: 3MKSC4IN1SESOG
Beige: 3MKSC4IN1SESOB
Battery type: Semi-Solid State
Nominal capacity: 10000 mAh (38.5Wh)
Battery voltage: 3.85V
Rated capacity: 5800 mAh (5V/2.4A)
Input (USB-C / built-in USB-C cable): 5V–3A 9V–2A
12V–1.5A

Output (USB-C / built-in USB-C cable): 5V–3A 9V–2.22A
10V–2.25A 12V–1.67A
Wireless smartphone charging: 5W / 7.5W / 10W / 15W
Wireless Apple Watch charging: 2.5W
Total output power: 5V–3A (max.)
Energy conversion efficiency: ≥60%
Additional features:
– built-in USB-C cable
– built-in stand
– ability to charge 3 devices simultaneously
– dedicated charging pad for Apple Watch
– LED power level indicator

Compatibility: Smartphones and other mobile devices charged wirelessly or using USB-C cables
Material: ABS plastic / silicone / aluminium
Charging time for the power bank from 0% to 100%: 3.5h (18W charger)
Tips:
Due to the processing process, the rated output capacity is lower than the battery capacity.

Regulation (EU) 2023/1542 regarding batteries:
Battery Manufacturer Identifier (Art. 38(7)):
3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl
Poland
Category and Battery Identifier (Art. 38(6)):
Portable battery for general use
Cell model: 556280
Location of Cell Production:
678000 Baoshan City, China
Battery production date: 012026
Weight: approx. 130-150 g (entire device) Single cell: ~70 g
Capacity: 10,000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh cells) / 3.85V
Chemistry: Li-ion (lithium, nickel, cobalt, and manganese oxide – NMC)

Hazardous Substances: None (compliance with Directive RoHS 2011/65/EU and (EU) 2015/863)
Extinguishing Agent: Water, water mist, or class D fire extinguisher
Critical Raw Materials (>0.1% m/m): Lithium, Cobalt, Natural Graphite

Device Operation:
Charging the power bank:
Connect the USB-C cable or wall charger to the USB-C port of the power bank.

While charging, the LED indicators signal the energy level.
Wired charging:
Connect the device to the built-in USB-C cable or the USB-C port of the power bank.
Wireless smartphone charging:
Ensure that the phone supports wireless charging (phones without MagSafe require a MagSafe case). Place the phone centrally on the magnetic pad.
Do not use cases thicker than 2 mm – they may prevent proper charging.
Charging other devices using a USB-C cable:
If you are using the built-in USB-C cable, connect its end to the device being charged. Charging will begin automatically. If you are using your own cable, connect it to the USB-C port on the side of the power bank.
Charging Apple Watch:
Place the watch on the dedicated charging pad, if charging does not start automatically, press the power button.
Pass-Through Technology:
The power bank is equipped with Pass-Through technology, meaning that the power bank and connected devices can be charged simultaneously.
Stand Function:
Extend the built-in stand to use the phone in a vertical or horizontal position while charging.

LED Indicators:
1 LED: low battery level
2–4 LEDs: medium level
5 LEDs: fully charged

Safety and Usage Guidelines:
To ensure the safe and proper use of the 3mk SafeCell™ power bank, the following rules must be strictly followed. Failure to comply may result in damage to the product, health or life hazards, and loss of warranty.

Charging the power bank:
It is recommended to charge the power bank only with 3mk brand wall chargers or other certified chargers not exceeding 33 W.

Use only 3mk brand cables or other high-quality cables that meet applicable safety standards for charging. Do not use chargers, cables, or accessories of unknown origin, damaged, or not complying with standards.

Power Supply:
Do not connect the power bank to overloaded electrical outlets, extension cords, or power strips that are: low quality, damaged, of unknown origin, or supporting multiple high-power devices simultaneously.

Connect the product only to functional, certified electrical installations.
Technical Condition of the Product:

Do not charge or use the power bank if: the casing is deformed, swollen, or cracked, an unpleasant smell or burning or chemical smell emanates from the product, the product overheats excessively, leaks, or other signs of damage are visible.

If any of the above symptoms occur, immediately cease using the product.

Usage Conditions:
The power bank should be used in a dry environment, away from moisture, water, and sources of high temperature. Do not expose the product to: fire, immersion in water, strong shocks, falls, crushing, or piercing. The product should be stored out of the reach of children.

No Tampering:
Do not attempt to: open the casing, disassemble the product, modify internal elements, or carry out repairs on your own.

Maintenance and Storage:
If unused for a long time, store the power bank with a charge level of about 50%.
Perform a full charging and discharging cycle every 2 months.

Warranty:
Improper usage or incorrect placement of this product by users may result in shortened lifespan or damage, and any

ensuing damage is not covered by the warranty or liability of the manufacturer. The warranty covers manufacturing defects and material faults. The manufacturer's warranty is 24 months.

Disposal and Recycling Information:
The crossed-out bin symbol indicates that products and batteries should be handed over to designated waste collection points chosen by local authorities at the end of their service life. This ensures that WEEE waste is recycled and processed in a manner that protects valuable materials and safeguards human health and the environment.

Declaration of Conformity:
Hereby, 3mk Protection declares that the product complies with the relevant EU harmonization legislation: 2014/30/EU; 2011/65/EU; (EU) 2023/154. The full text of the declaration of conformity is available at the following website (3mk.global/manual).

Designed in Poland by:
3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Manufactured in China.





Apresentação do produto:

3mk SafeCell™ é um powerbank inovador polaco equipado com a tecnologia revolucionária Semi-Solid State, que oferece um nível de segurança excepcional que ultrapassa as baterias de lítio convencionais. O dispositivo permite carregar simultaneamente até 3 dispositivos em modo sem fio, com fio e possui um campo dedicado para Apple Watch. O suporte embutido permite usar o smartphone confortavelmente durante o carregamento.

Conteúdo da embalagem:

- 3mk SafeCell™
- Manual de instruções

Especificações:

Nome do modelo: 3mk SafeCell™

Número do modelo:

Cinza: 3MKSC4IN1SESOG

Bege: 3MKSC4IN1SESOB

Tipo de bateria: Semi-Solid State

Capacidade nominal: 10000 mAh (38,5Wh)

Tensão da bateria: 3,85V

Capacidade nominal: 5800 mAh (5V/2.4A)

Entrada (USB-C / cabo USB-C embutido): 5V–3A 9V–2A 12V–1,5A

Saída (USB-C / cabo USB-C embutido): 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Carregamento sem fio para smartphones: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Carregamento sem fio para Apple Watch: 2,5W

Potência total de saída: 5V–3A (máx.)

Eficiência da conversão de energia: ≥60%

Recursos adicionais:

- cabo USB-C embutido
- suporte embutido
- capacidade de carregar 3 dispositivos simultaneamente
- campo dedicado para carregar Apple Watch
- indicador de nível de carga LED

Compatibilidade: Smartphones e outros dispositivos móveis carregados sem fio ou via cabo USB-C

Material de construção: Plástico ABS / silicone / alumínio
Tempo de carregamento do powerbank de 0% a 100%: 3,5h (carregador 18W)

Instruções:

Devido ao processo de fabricação, a capacidade nominal de saída é inferior à capacidade da bateria.

Regulamento (UE) 2023/1542 sobre baterias:

Identificador do Fabricante da Bateria (Art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Polônia

Categoria e Identificador da Bateria (Art. 38(6)):

Bateria portátil de uso geral

Modelo da célula: 556280

Localização da Produção da Célula:

678000 Baoshan City, China

Data de produção da bateria: 012026

Peso: aprox. 130-150 g (todo o dispositivo) Célula única:

~70 g

Capacidade: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh cells) / 3.85V

Química: Li-ion (óxido de lítio, níquel, cobalto e manganês – NMC)

Substâncias Perigosas: Nenhuma (conformidade com a Diretiva RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863)

Agente Extintor: Água, névoa de água ou extintor de classe D

Matérias-primas Críticas (>0,1% m/m): Lítio, Cobalto, Grafite natural

Operação do aparelho:

Carregamento do powerbank:

Conecte o cabo USB-C ou o carregador de parede à porta USB-C do powerbank.

Durante o carregamento, os LEDs indicam o nível de energia.

Carregamento com fio:

Conecte o dispositivo ao cabo USB-C embutido ou à porta USB-C do powerbank.

Carregamento sem fio para smartphones:

Certifique-se de que o telefone suporta carregamento sem fio (telefones sem MagSafe requerem capa com MagSafe).

Coloque o telefone centralizado no campo magnético. Não utilize capas mais grossas que 2 mm – isso pode impedir o carregamento adequado.

Carregamento de outros dispositivos via cabo USB-C:

Se você estiver usando o cabo USB-C embutido, conecte a extremidade ao dispositivo que está sendo carregado. O carregamento começará automaticamente. Se estiver usando seu próprio cabo, conecte-o à porta USB-C localizada na lateral do powerbank.

Carregamento do Apple Watch:

Coloque o relógio no campo de carregamento dedicado, se o carregamento não iniciar automaticamente, pressione o botão de ligar.

Tecnologia Pass-Through:

O powerbank é equipado com tecnologia Pass-Through, o que significa que você pode carregar tanto o powerbank quanto os dispositivos conectados ao mesmo tempo.

Função de suporte:

Desdobre o suporte embutido para usar o telefone na posição vertical ou horizontal durante o carregamento.

Indicadores LED:

1 LED: baixa bateria

2–4 LEDs: nível médio

5 LEDs: carga completa

Regras de segurança e uso:

Para garantir o uso seguro e correto do powerbank 3mk SafeCell™, é imperativo seguir as regras abaixo. Ignorar essas regras pode causar danos ao produto, risco à saúde ou vida e perda da garantia.

Carregamento do powerbank:

Recomenda-se carregar o powerbank apenas com carregadores de parede da marca 3mk ou outros carregadores certificados com potência não superior a 33 W.

Para o carregamento, use cabos da marca 3mk ou outros cabos de alta qualidade que atendam às normas de segurança aplicáveis.

Não use carregadores, cabos ou acessórios de origem duvidosa, danificados ou que não atendam às normas.

Fonte de alimentação:

Não conecte o powerbank a tomadas elétricas sobrecarregadas, extensões ou filtros de linha que: sejam de baixa qualidade, estejam danificadas, sejam de origem

duvidosa ou estejam operando vários dispositivos de alto consumo ao mesmo tempo.

O produto deve ser conectado apenas a instalações elétricas certificadas e em bom funcionamento.

Estado técnico do produto:

Não carregue nem use o powerbank se: a carcaça estiver deformada, inchada ou quebrada, cheiro desagradável, cheiro de queimado ou químico, o produto estiver superaquecido, houver vazamentos visíveis ou outros sinais de danos.

Se ocorrer qualquer um dos sintomas acima, interrompa imediatamente o uso do produto.

Condições de uso:

O powerbank deve ser usado em um ambiente seco, longe da umidade, água e fontes de alta temperatura. Não exponha o produto a: fogo, submersão em água, choques fortes, quedas, esmagamento ou perfuração. O produto deve ser mantido fora do alcance de crianças.

Proibição de intervenção:

Não é permitido: abrir a carcaça, desmontar o produto, modificar componentes internos ou realizar reparos por conta própria.

Manutenção e armazenamento:

Se não for usado por um período prolongado, armazene o powerbank com cerca de 50% de carga.

A cada 2 meses, execute um ciclo completo de carga e descarga.

Garantia:

O uso inadequado ou a colocação imprópria deste produto pelos usuários podem resultar em encurtamento da vida útil ou danos, e quaisquer danos resultantes não estão cobertos pela garantia ou responsabilidade do fabricante. A garantia cobre defeitos de fabricação e falhas de material. A garantia do fabricante é de 24 meses.

Informações sobre descarte e reciclagem:

O símbolo da lixeira pode indicar que produtos e baterias devem ser entregues a pontos de coleta seletiva designados pelas autoridades locais no final da vida útil. Isso garante que os resíduos de WEEE sejam reciclados e tratados de uma maneira que proteja materiais valiosos e a saúde humana e ambiental.

Declaração de conformidade:

Por meio deste, a 3mk Protection declara que o produto está em conformidade com a legislação comunitária harmonizada apropriada: 2014/30/UE; 2011/65/UE; (UE) 2023/154. O texto completo da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço da web (3mk.global/manual).

Projetado na Polônia por:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Fabricado na China.





Présentation du produit :
3mk SafeCell™ est une powerbank polonaise innovante dotée de la technologie révolutionnaire Semi-Solid State, offrant un niveau de sécurité exceptionnel supérieur aux batteries lithium-ion traditionnelles. L'appareil permet de charger simultanément jusqu'à 3 appareils en mode sans fil, filaire, et dispose d'un compartiment dédié pour l'Apple Watch. Le support intégré permet d'utiliser confortablement le smartphone pendant la charge.

Contenu de l'emballage :
- 3mk SafeCell™
- Manuel d'utilisation

Spécifications :
Nom du modèle : 3mk SafeCell™
Numéro de modèle :
Gris : 3MKSC4IN1SESOG
Beige : 3MKSC4IN1SESOB
Type de batterie : Semi-Solid State
Capacité nominale : 10000 mAh (38,5Wh)
Tension de la batterie : 3,85V
Capacité nominale : 5800 mAh (5V/2.4A)
Entrée (USB-C / câble USB-C intégré) : 5V–3A 9V–2A 12V–1,5A

Sortie (USB-C / câble USB-C intégré) : 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A
Charge sans fil du smartphone : 5W / 7,5W / 10W / 15W
Charge sans fil Apple Watch : 2,5W
Puissance de sortie totale : 5V–3A (max.)
Efficacité de conversion d'énergie : ≥60%
Fonctions supplémentaires :
– câble USB-C intégré
– support intégré (stand)
– possibilité de charger 3 appareils simultanément
– compartiment dédié pour charger Apple Watch
– indicateur de niveau de charge LED

Compatibilité : Smartphones et autres appareils mobiles chargeables sans fil ou via un câble USB-C
Matériau de fabrication : Plastique ABS / silicone / aluminium
Temps de charge de la powerbank de 0 % à 100 % : 3,5h (chargeur 18W)
Conseils :
En raison du processus de traitement, la capacité nominale de sortie est inférieure à la capacité de la batterie.

Règlement (UE) 2023/1542 concernant les batteries :
Identifiant du fabricant de batteries (Art. 38(7)) :
3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl
Pologne
Catégorie et identifiant des batteries (Art. 38(6)) :
Batterie portable à usage général
Modèle de cellule : 556280
Lieu de production des cellules :
678000 Baoshan City, Chine
Date de production de la batterie : 012026
Poids : env. 130-150 g (l'appareil entier) Cellule unique : ~70 g
Capacité : 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh cells) / 3.85V
Chimie : Li-ion (oxyde de lithium, nickel, cobalt et manganèse – NMC)
Substances dangereuses : Aucune (conformité avec la Directive RoHS 2011/65/UE et (UE) 2015/863)
Agent extincteur : Eau, brouillard d'eau ou extincteur de classe D
Matériaux critiques (>0,1% m/m) : Lithium, Cobalt, Graphite naturel

Utilisation de l'appareil :
Charge de la powerbank :
Connectez le câble USB-C ou le chargeur à la prise USB-C de la powerbank.

Lors de la charge, les LED indiquent le niveau de batterie.
Charge filaire :
Connectez l'appareil au câble USB-C intégré ou à la prise USB-C de la powerbank.
Charge sans fil du smartphone :
Assurez-vous que le téléphone prend en charge la charge sans fil (les téléphones sans MagSafe nécessitent une coque avec MagSafe).
Placez le téléphone au centre du champ magnétique.
Ne pas utiliser de coques de plus de 2 mm d'épaisseur – elles peuvent empêcher une charge correcte.
Charge d'autres appareils avec un câble USB-C :
Si vous utilisez le câble USB-C intégré, connectez son extrémité à l'appareil à charger. La charge commencera automatiquement. Si vous utilisez votre propre câble, connectez-le à la prise USB-C située sur le côté de la powerbank.
Charge de l'Apple Watch :
Placez la montre sur le champ de charge dédié, si la charge ne s'effectue pas automatiquement, appuyez sur le bouton d'alimentation.
Technologie Pass-Through :
La powerbank est équipée de la technologie Pass-Through, ce qui signifie qu'il est possible de charger la powerbank et les appareils qui y sont connectés en même temps.
Fonction de support :

Dépliez le support intégré pour utiliser le téléphone en position verticale ou horizontale pendant la charge.
Indicateurs LED :
1 LED : niveau de batterie faible
2–4 LEDs : niveau moyen
5 LEDs : charge complète

Règles de sécurité et d'utilisation :
Pour garantir une utilisation sûre et correcte de la powerbank 3mk SafeCell™, il est impératif de respecter les règles suivantes. Le non-respect peut entraîner des dommages au produit, des risques pour la santé ou la vie, ainsi que la perte de la garantie.
Charge de la powerbank :
Il est recommandé de charger la powerbank uniquement avec des chargeurs de marque 3mk ou d'autres chargeurs certifiés d'une puissance ne dépassant pas 33 W. Utilisez des câbles de marque 3mk ou d'autres câbles de haute qualité répondant aux normes de sécurité en vigueur.
Ne pas utiliser de chargeurs, câbles ou accessoires d'origine inconnue, endommagés ou ne répondant pas aux normes.
Source d'alimentation :
Ne pas connecter la powerbank à des prises électriques surchargées, rallonges ou multiprises qui : sont de mauvaise qualité, endommagées, d'origine inconnue, ou

alimentent simultanément plusieurs appareils à forte consommation.
Le produit doit être connecté uniquement à des installations électriques certifiées et en bon état.
État technique du produit :
Ne pas charger ou utiliser la powerbank si : le boîtier est déformé, enflé ou fissuré, si une odeur désagréable, de brûlé ou chimique émane du produit, si le produit est excessivement chaud, si des fuites ou d'autres signes de dommages sont visibles.
En cas de présence de l'un des symptômes ci-dessus, cessez immédiatement d'utiliser le produit.
Conditions d'utilisation :
La powerbank doit être utilisée dans un environnement sec, à l'abri de l'humidité, de l'eau et des sources de chaleur élevée. Ne pas exposer le produit à : un feu, une immersion dans l'eau, des chocs violents, des chutes, des écrasements ou des perforations. Le produit doit être conservé hors de portée des enfants.
Interdiction d'intervention :
Ne pas ouvrir le boîtier, démonter le produit, modifier les éléments internes, ou le réparer soi-même.
Entretien et stockage :
En cas de non-utilisation prolongée, stocker la powerbank avec un niveau de charge d'environ 50%.
Effectuer un cycle complet de charge et de décharge tous les 2 mois.

Garantie :
Une utilisation incorrecte ou un placement inadéquat de ce produit par les utilisateurs peuvent entraîner une réduction de la durée de vie ou des dommages, et tous les dommages qui en résultent ne sont pas couverts par la garantie ou la responsabilité du fabricant. La garantie couvre les défauts de fabrication et les vices matériels. La garantie du fabricant est de 24 mois.

Informations sur l'élimination et le recyclage :
Le symbole du conteneur barré indique que les produits et batteries doivent être remis aux points de collecte sélective des déchets désignés par les autorités locales à la fin de leur cycle de vie. Cela permet de recycler et de traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) d'une manière qui préserve les matériaux précieux et protège la santé humaine et l'environnement.

Déclaration de conformité :
Par la présente, 3mk Protection déclare que le produit est conforme à la législation communautaire harmonisée pertinente : 2014/30/UE ; 2011/65/UE ; (UE) 2023/154. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante (3mk.global/manual).

Conçu en Pologne par :
3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl
Fabriqué en Chine.





SafeCell™

Powerbanka

Návod k použití

CZ

Představení produktu:

3mk SafeCell™ je inovativní polský powerbanka vybavená revoluční technologií Semi-Solid State, která poskytuje výjimečnou úroveň bezpečnosti překračující tradiční lithium-iontové baterie. Zařízení umožňuje současné nabíjení až 3 zařízení v bezdrátovém, kabelovém režimu a má dedikované pole pro Apple Watch. Vestavěný stojánek umožňuje pohodlné používání chytrého telefonu během nabíjení.

Složení balení:

- 3mk SafeCell™

- Návod k obsluze

Specifikace:

Modelové jméno: 3mk SafeCell™

Modelové číslo:

Sivá: 3MKSC4IN1SESOG

Béžová: 3MKSC4IN1SESOB

Typ baterie: Semi-Solid State

Jmenovitá kapacita: 10000 mAh (38,5Wh)

Napětí baterie: 3,85V

Jmenovitá kapacita: 5800 mAh (5V/2.4A)

Vstup (USB-C / vestavěný kabel USB-C): 5V–3A 9V–2A

12V–1,5A

Výstup (USB-C / vestavěný kabel USB-C): 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Bezdrátové nabíjení chytrého telefonu: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Bezdrátové nabíjení Apple Watch: 2,5W

Celkový výstupní výkon: 5V–3A (max.)

Účinnost konverze energie: ≥60%

Další funkce:

– vestavěný kabel USB-C

– vestavěný stojánek (stand)

– možnost nabíjení 3 zařízení současně

– dedikované pole pro nabíjení Apple Watch

– indikátor stavu nabití LED

Kompatibilita: Chytré telefony a další mobilní zařízení

nabíjená bezdrátově nebo pomocí kabelu USB-C

Materiál provedení: Plast ABS / silikon / hliník

Čas nabíjení powerbanky od 0% do 100%: 3,5h (nabíječka

18W)

Tipy:

Vzhledem k procesu zpracování je jmenovitá kapacita

výstupu nižší než kapacita baterie.

Nařízení (EU) 2023/1542 týkající se baterií:

Identifikátor výrobce baterie (čl. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Polsko

Kategorie a identifikátor baterie (čl. 38(6)):

Mobilní baterie pro obecné použití

Model článku: 556280

Místo výroby článků:

678000 Baoshan City, Čína

Datum výroby baterie: 012026

Hmotnost: cca 130-150 g (celé zařízení) Jednotlivý

článek: ~70 g

Kapacita: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh články) /

3.85V

Chemie: Li-ion (oxid lithný, nikl, kobalt a mangan – NMC)

Nebezpečné látky: Žádné (shoda s Direktivou RoHS

2011/65/EU a (EU) 2015/863)

Hasičský prostředek: Voda, vodní mlha nebo hasicí

přístroj třídy D

Kritické suroviny (>0,1% m/m): Lithium, Kobalt, Přírodní

grafit

Obsluha zařízení:

Nabíjení powerbanky:

Podpoj kabel USB-C nebo síťový adaptér do USB-C portu

powerbanky.

Během nabíjení LED diody signalizují stav energie.

Kabelové nabíjení:

Podpoj zařízení k vestavěnému kabelu USB-C nebo USB-C portu powerbanky.

Bezdrátové nabíjení chytrého telefonu:

Ujistí se, že telefon podporuje bezdrátové nabíjení

(telefony bez MagSafe vyžadují kryt s MagSafe).

Umístí telefon přímo na magnetické pole.

Nepoužívej kryty tlustší než 2 mm – mohou znemožnit

správné nabíjení.

Nabíjení jiných zařízení pomocí kabelu USB-C:

Pokud používáš vestavěný kabel USB-C, podpoj jeho

konec k nabíjenému zařízení. Nabíjení začne automaticky.

Pokud používáš vlastní kabel, podpoj ho k USB-C portu

umístěnému na bocích powerbanky.

Nabíjení Apple Watch:

Umístí hodinky na dedikované nabíjecí pole, pokud

nabíjení nezačne automaticky, stiskni tlačítko zapnutí.

Technologie Pass-Through:

Powerbank je vybaven technologií Pass-Through, což

znamená, že je možné současně nabíjet powerbanku i

připojená zařízení.

Funkce stojánu:

Rozlož vestavěný stojánek, abys mohl používat mobilní

telefon ve vertikální nebo horizontální poloze během

nabíjení.

LED indikátory:

1 dioda: nízká úroveň baterie

2–4 diody: střední úroveň

5 diod: plně nabit

Bezpečnostní a provozní pravidla:

Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání

powerbanky 3mk SafeCell™, je nutné dodržovat

následující pravidla. Nedodržení může vést k poškození

výrobku, ohrožení zdraví nebo života a ztrátě záruky.

Nabíjení powerbanky:

Doporučuje se nabíjet powerbanku pouze síťovými

nabíječkami značky 3mk nebo jinými certifikovanými

nabíječkami s výkonem nepřesahujícím 33 W.

Pro nabíjení používej pouze kabely značky 3mk nebo

jinými kvalitními kabely, které splňují platné bezpečnostní

normy.

Nepoužívej nabíječky, kabely ani příslušenství neznámého

původu, poškozená nebo nesplňující normy.

Napájecí zdroj:

Nepodpojuj powerbanku k přetíženým elektrickým

zásuvkám, prodlužovačkám nebo napájecím lištám, které:

jsou nízké kvality, poškozené, neznámého původu,

podporují současně více zařízení s vysokým výkonem.

Produkt připojuj pouze k funkčním, certifikovaným

elektrickým instalacím.

Technický stav produktu:

Nebij nabíjet ani používat powerbanku, pokud: tělo je

zdeformováno, zduřené nebo prasklé, z produktu vychází

nepříjemný zápach, zápach spáleniny nebo chemikálií,

produkt se nadměrně zahřívá, jsou viditelné úniky nebo jiné známky poškození.

V případě výskytu kterékoli z výše uvedených příznaků okamžitě přestaň produkt používat.

Podmínky používání:

Powerbank je třeba používat v suchém prostředí, daleko

od vlhkosti, vody a zdrojů vysokých teplot. Produkt nesmí

být vystaven: působení ohně, ponoření do vody, silným

otřesům, pádu, mačkání nebo propíchování. Produkt je

nutné uchovávat mimo dosah dětí.

Zákaz zásahu:

Není dovoleno: samostatně otevírat skříň, rozebírat

výrobek, měnit vnitřní součásti, provádět opravy

svépomocí.

Údržba a skladování:

Při delším nevyužívání je třeba skladovat powerbanku na

úrovni nabití přibližně 50%.

Každé 2 měsíce proveďte úplný cyklus nabíjení a vybití.

Záruka:

Nesprávné používání nebo nesprávné umístění tohoto

produktu uživateli může vést k zkrácení životnosti nebo

poškození, a veškeré takové poškození není kryto zárukou

ani výrobce nenese odpovědnost. Záruka pokrývá

výrobní vady a závady materiálu. Záruční doba je 24

měsíců.

Informace o likvidaci a recyklaci:

Symbol přeškrtnutého koše značí, že produkty a baterie

by měly být předány k recyklaci označeným sběrným

místům po skončení jejich životnosti. Tím se zajišťuje

recyklace a nakládání s odpady WEEE, které chrání cenné

materiály a zdraví lidí a životní prostředí.

Prohlášení o shodě:

Tímto 3mk Protection prohlašuje, že produkt je v souladu

s příslušným unijním harmonizačním právem:

2014/30/EU; 2011/65/EU; (EU) 2023/154. Kompletní

text prohlášení o shodě je k dispozici na následující

webové adrese (3mk.global/manual).

Navrženo v Polsku od:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Vyrobeno v Číně.





Prezentarea produsului:

3mk SafeCell™ este un powerbank inovator polonez echipat cu tehnologia revoluționară Semi-Solid State, care oferă un nivel de siguranță excepțional, depășind bateriile litium-ion tradiționale. Dispozitivul permite încărcarea simultană a până la 3 dispozitive în modul wireless, prin cablu și are un compartiment dedicat pentru Apple Watch. Suportul încorporat permite utilizarea convenabilă a smartphone-ului în timpul încărcării.

Conținutul pachetului:

- 3mk SafeCell™
- Manual de utilizare

Specificații:

Denumirea modelului: 3mk SafeCell™

Numărul modelului:

Gri: 3MKSC4IN1SESOG

Bej: 3MKSC4IN1SESOB

Tip baterie: Semi-Solid State

Capacitate nominală: 10000 mAh (38,5 Wh)

Tensiunea bateriei: 3,85 V

Capacitate nominală: 5800 mAh (5V/2.4A)

Intrare (USB-C / cablu USB-C încorporat): 5V–3A
9V–2A 12V–1,5A

Ieșire (USB-C / cablu USB-C încorporat): 5V–3A
9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Încărcare wireless pentru smartphone: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Încărcare wireless pentru Apple Watch: 2,5W

Puterea totală de ieșire: 5V–3A (max.)

Eficiența conversiei energiei: ≥60%

Funcții suplimentare:

- cablu USB-C încorporat
- suport încorporat (stand)
- posibilitatea de a încărca 3 dispozitive simultan
- compartiment dedicat pentru încărcarea Apple Watch
- indicator de nivel de încărcare LED

Compatibilitate: Smartphone-uri și alte dispozitive mobile care se încarcă wireless sau prin cablu USB-C

Material: Plastic ABS / silicon / aluminiu

Timpe de încărcare a powerbank-ului de la 0% la 100%:

3,5h (încărcător 18W)

Sfaturi:

Datorită procesului de fabricație, capacitatea nominală de ieșire este mai mică decât capacitatea bateriei.

Regulamentul (UE) 2023/1542 privind bateriile:

Identiferul Producătorului de Baterii (Art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Polonia

Categorie și Identifer de Baterie (Art. 38(6)):

Baterie portabilă de uz general

Model de celulă: 556280

Locația Producției Celulelor:

678000 Baoshan City, China

Data producției bateriei: 012026

Greutate: aprox. 130-150 g (dispozitivul complet) Celulă unică: ~70 g

Capacitate: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh cells) / 3.85V

Chimie: Li-ion (oxid de litium, nichel, cobalt și mangan – NMC)

Substanțe Periculoase: Niciuna (conform Directivei RoHS 2011/65/UE și (UE) 2015/863)

Agent Stins: Apă, ceață de apă sau stingătoare de clasă D

Materii Crtice (>0,1% m/m): Litium, Cobalt, Grafit natural

Utilizarea dispozitivului:

Încărcarea powerbank-ului:

Conectați cablul USB-C sau încărcătorul de rețea la portul USB-C al powerbank-ului.

În timpul încărcării, diodele LED indică nivelul de energie.

Încărcare prin cablu:

Conectați dispozitivul la cablul USB-C încorporat sau la portul USB-C al powerbank-ului.

Încărcarea wireless a smartphone-ului:

Asigurați-vă că telefonul suportă încărcarea wireless (telefoanele fără MagSafe necesită husă cu MagSafe).

Plasați telefonul central pe câmpul magnetic.

Nu folosiți huse mai groase de 2 mm – acestea pot împiedica încărcarea corectă.

Încărcarea altor dispozitive prin cablu USB-C:

Dacă utilizați cablul USB-C încorporat, conectați capătul acestuia la dispozitivul care se încarcă. Încărcarea se va încheia automat. Dacă utilizați propriul cablu, conectați-l la portul USB-C situat pe partea laterală a powerbank-ului.

Încărcarea Apple Watch:

Plasați ceasul pe câmpul dedicat de încărcare, dacă încărcarea nu se face automat, apăsați butonul de pornire.

Tehnologia Pass-Through:

Powerbank-ul este echipat cu tehnologia Pass-Through, ceea ce înseamnă că în același timp se poate încărca powerbank-ul și dispozitivele conectate la acesta.

Funcția suportului:

Desfășurați suportul încorporat pentru a utiliza telefonul în poziție verticală sau orizontală în timpul încărcării.

Indicative LED:

1 diode: nivel scăzut al bateriei

2–4 diode: nivel mediu

5 diode: complet încărcat

Reguli de siguranță și utilizare:

Pentru a asigura utilizarea sigură și corectă a powerbank-ului 3mk SafeCell™, trebuie respectate următoarele reguli. Nerespectarea acestora poate duce la deteriorarea produsului, risc pentru sănătate sau viață și pierderea garanției.

Încărcarea powerbank-ului:

Se recomandă încărcarea powerbank-ului numai cu încărcătoare de rețea marca 3mk sau cu alte încărcătoare certificate cu puterea de 33W.

Pentru încărcare, utilizați cabluri marca 3mk sau alte cabluri de calitate înaltă, care respectă standardele de siguranță aplicabile.

Nu utilizați încărcătoare, cabluri sau accesorii de proveniență dubioasă, deteriorate sau care nu respectă standardele.

Sursa de alimentare:

Nu conectați powerbank-ul la prize de electricitate supraîncărcate, extensii sau prize de tip benzi care: sunt de calitate inferioară, sunt deteriorate, sunt de proveniență dubioasă sau suportă simultan mai multe dispozitive cu un consum mare de energie.

Produsul trebuie conectat numai la instalații electrice certificate și în stare bună.

Starea tehnică a produsului:

Nu încărcați și nu utilizați powerbank-ul dacă: carcasa este deformată, umflată sau crăpată, emite un miros neplăcut, un miros de ardere sau chimic, devine excesiv de cald, prezintă scurgeri sau alte semne de deteriorare. În caz de apariție a oricărui simptom de mai sus, opriți imediat utilizarea produsului.

Condiții de utilizare:

Powerbank-ul trebuie utilizat într-un mediu uscat, departe de umiditate, apă și surse de temperatură ridicată. Nu expuneți produsul la: foc, scufundare în apă, șocuri puternice, căderi, comprimări sau perforări. Produsul trebuie păstrat departe de copii.

Interdicția de intervenție:

Nu deschideți carcasa, nu demontați produsul, nu modificați elementele interne, nu efectuați reparații de unul singur.

Întreținere și depozitare:

Când nu este utilizat o perioadă îndelungată, păstrați powerbank-ul cu o încărcare de aproximativ 50%.

O dată la 2 luni efectuați un ciclu complet de încărcare și descărcare.

Garanție:

Utilizarea necorespunzătoare sau plasarea necorespunzătoare a acestui produs de către utilizatori poate duce la scurtarea duratei de viață sau deteriorarea

acestuia, iar orice daune rezultante nu sunt acoperite de garanție sau nu sunt responsabilitatea producătorului. Garanția acoperă defectele de fabricație și viciile materiale. Garanția producătorului este de 24 de luni.

Informații despre eliminare și reciclare:

Simbolul coșului tăiat indică faptul că produsele și bateriile trebuie predate în punctele de colectare selectivă a deșeurilor desemnate de autoritățile locale la sfârșitul duratei de utilizare. Astfel, deșeurile WEEE sunt reciclate și prelucrate într-un mod care protejează materialele valoroase și protejează sănătatea umană și mediul.

Declarația de conformitate:

Prin prezenta, 3mk Protection declară că produsul este conform cu legislația comunitară relevantă armonizată: 2014/30/UE; 2011/65/UE; (UE) 2023/154. Textul complet al declarației de conformitate este disponibil la următoarea adresă web (3mk.global/manual).

Proiectat în Polonia de:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Fabricat în China.





Produkto pristatymas:

3mk SafeCell™ yra novatoriškas Lenkijos powerbankas, įrengtas su proveržine Semi-Solid State technologija, užtikrinančia išskirtinį saugumo lygį, kuris lenkia tradicines ličio jonų baterijas. Prietaisas leidžia vienu metu įkrauti iki 3 įrenginių belaidžiu, laidiniu būdu ir turi specialią erdvę Apple Watch. Integruota stovelė leidžia patogiai naudotis išmaniuoju telefonu įkrovimo metu.

Rinkinys:

- 3mk SafeCell™
- Naudojimo instrukcija

Specifikacija:

Modelio pavadinimas: 3mk SafeCell™

Modelio numeris:

Pilkas: 3MKSC4IN1SESOG

Kreminis: 3MKSC4IN1SESOB

Baterijos tipas: Semi-Solid State

Nominalioji talpa: 10000 mAh (38,5Wh)

Baterijos įtampa: 3,85V

Nominalioji talpa: 5800 mAh (5V/2.4A)

Įėjimas (USB-C / integruotas USB-C laidas): 5V–3A

9V–2A 12V–1,5A

Išėjimas (USB-C / integruotas USB-C laidas): 5V–3A

9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Belaidis įkrovimas išmaniojo telefono: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Belaidis įkrovimas Apple Watch: 2,5W

Viso galios išėjimas: 5V–3A (maks.)

Energijos konversijos efektyvumas: ≥60%

Papildomos funkcijos:

- integruotas USB-C laidas
- integruota stovėjimo (stand)
- galimybė vienu metu įkrauti 3 įrenginius
- speciali erdvė Apple Watch įkrovimui
- LED indikatoriaus akumuliatoriaus lygio rodiklis

Suderinamumas: Išmanieji telefonai ir kiti mobilieji

įrenginiai, kuriuos galima įkrauti belaidžiu būdu arba

naudojant USB-C laidą

Pagaminimo medžiagos: ABS plastikas / silikonas /

aliuminis

Powerbanko įkrovimo laikas nuo 0% iki 100%: 3,5h (18W

įkroviklis)

Patarimai:

Atsižvelgiant į apdorojimo procesą, nominalioji išėjimo

talpa yra mažesnė už baterijos talpą.

ES 2023/1542 direktyva dėl baterijų:

Gamintojo baterijos identifikatorius (6 straipsnio 7 dalis):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Lenkija

Baterijos kategorija ir identifikatorius (6 straipsnio 6

dalis):

Nešiojama baterija bendriesiems tikslams

Elementų modelis: 556280

Elementų gamybos vieta:

678000 Baoshan City, Kinija

Baterijos gamybos data: 012026

Svoris: apie 130-150 g (viso įrenginio) Vienas elementas:

~70 g

Talpa: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh elementai) /

3.85V

Chemija: Li-ion (lithium, nickel, cobalt and manganese

oxide – NMC)

Pavoingos medžiagos: Nėra (atitikimas RoHS

2011/65/ES ir (ES) 2015/863 direktyvoms)

Gaisro gesinimo priemonė: Vanduo, vandens rūkas arba

D klasės gesintuvas

Kritinės medžiagos (>0,1% m/m): Litas, Kobaltas,

Natūralus grafitas

Prietaiss:

Powerbanko įkrovimas:

Prijunkite USB-C kabelį ar tinklo įkroviklį prie

powerbanko USB-C prievado.

Įkrovimo metu LED diodai signalizuoja energijos lygį.

Laidinis įkrovimas:

Prijunkite įrenginį prie integruoto USB-C laido arba

powerbanko USB-C prievado.

Išmaniojo telefono belaidis įkrovimas:

Įsitikinkite, kad telefonas palaiko belaidį įkrovimą

(telefonai be MagSafe reikalauja MagSafe dėklo).

Padėkite telefoną centriniu būdu ant magnetinio lauko.

Nenaudokite dėklų, kurie yra storesni nei 2 mm – jie gali

trukti teisingam įkrovimui.

Kitų įrenginių įkrovimas naudojant USB-C laidą:

Jei naudojate integruotą USB-C laidą, prijunkite jo galą

prie įkraunamo įrenginio. Įkrovimas prasidės

automatiškai. Jei naudojate savo laidą, prijunkite jį prie

powerbanko šone esančio USB-C prievado.

Apple Watch įkrovimas:

Padėkite laikrodį ant specialios įkrovimo vietos, jei

įkrovimas neįvyksta automatiškai, paspauskite įjungimo

mygtuką.

Pass-Through technologija:

Powerbankas yra aprūpintas Pass-Through technologija,

tai reiškia, kad tuo pačiu metu galima įkrauti ir

powerbanką, ir prie jo prijungtus įrenginius.

Stovelio funkcija:

Atlenkite integruotą stovelį, kad naudotumėte telefoną

vertikaliai arba horizontaliai įkrovimo metu.

LED indikatoriai:

1 diodas: žemas akumuliatoriaus lygis

2–4 diodai: vidutinis lygis

5 diodų: visiškai įkrautas

Saugumo ir naudojimo taisyklės:

Siekiant užtikrinti saugų ir teisingą 3mk SafeCell™

powerbanko naudojimą, būtina griežtai laikytis žemiau

pateiktų taisyklių. Nesilaikymas jų gali sukelti produkto

sugadinimą, sveikatos ar gyvybės pavojų bei garantijos

praradimą.

Powerbanko įkrovimas:

Rekomenduojama įkrauti powerbanką tik naudojant 3mk

markės tinklo įkroviklius arba kitus sertifikuotus

įkroviklius, kurių galia neviršija 33 W.

Įkrovimui naudokite 3mk markės ar kitus aukštos

kokybės laidus, atitinkančius galiojančius saugos

standartus.

Negalima naudoti neaiškios kilmės, sugadintų ar nesaugių

įkroviklių, laidų ar priedų.

Energijos šaltinis:

Negalima prijungti powerbanko prie perkrautų elektros

lizdų, pratęsimų ar elektros juostų, kurie: yra prastos

kokybės, sugadinti, neaiškios kilmės, vienu metu

aptarnauja daug įrenginių su dideliu energijos poreikiu.

Produktas turi būti prijungtas tik prie veikiančių,

sertifikuotų elektros tinklų.

Produkto techninė būklė:

Nedarykite jokių įkrovimų ar naudokite powerbanką, jei:

korpusas yra deformuotas, išsipūtęs ar įskilęs, iš produkto

skleidžiasi nemalonūs kvapas, deginamo ar cheminio

pobūdžio kvapas, produktas per daug įkaista, matomi

nuotėkiai ar kiti pažeidimai.

Jei pastebėjote bet kurį iš šių simptomų, nedelsdami

nustokite naudoti produktą.

Naudojimo sąlygos:

Powerbanką reikia naudoti sausoje aplinkoje, toli nuo

drėgmės, vandens ir karštų šaltinių. Negalima eksponuoti

produkto: ugniai, panardinimui į vandenį, stipriems

smūgiams, kritimams, suspaudimams ar pradurimams.

Produktą reikia laikyti nepasiekiamoje vietoje vaikams.

Draudimas kišti:

Negalima savarankiškai: atidaryti korpuso, išardyti

produkto, modifikuoti vidinius elementus, taisyti

savarankiškai.

Priežiūra ir laikymas:

Palaikant ilgesnį nenaudojimą, reikia laikyti powerbanką

su maždaug 50% įkrovimo lygiu.

Kiekvieną 2 mėnesius atlikite visą įkrovimo ir iškrovimo

ciklą.

Garantija:

Neteisingas naudojimas arba tai, kad produktas buvo

neteisingai padėtas vartotojų, gali sukelti trumpesnį

naudojimo laiką arba pažeidimą, o visi dėl to

atsirandantys pažeidimai nėra dengiami garantija arba

gamintojo atsakomybe. Garantija taikoma gamykliniams

defektams ir medžiagų trūkumams. Gamintojo garantija

yra 24 mėnesiai.

Atliekų šalinimo ir perdirbimo informacija:

Perbraukto šiukšlių simbolio ženklas rodo, kad produktai

ir baterijos turi būti perduodami į savikontrolės atliekų

surinkimo punktus, kuriuos nustato vietos valdžios

institucijos, pasibaigus naudojimo laikui. Tai užtikrina, kad

WEEE atliekos būtų perdirbamos ir apdorojamos taip, kad

būtų išsaugoti vertingi išteklių ir apsaugota žmonių ir

aplinkos sveikata.

Atitikties deklaracija:

Šiuo 3mk Protection patvirtina, kad produktas atitinka

atitinkamą bendrijos harmonizuotą teisę: 2014/30/ES;

2011/65/ES; (ES) 2023/154. Visa atitikties deklaracijos

teksto informacija prieinama šiuo adresu

(3mk.global/manual).

Suprojektuota Lenkijoje pagal:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Pagaminta Kinijoje.





Produktvorstellung:

3mk SafeCell™ ist eine innovative polnische Powerbank, ausgestattet mit der bahnbrechenden Semi-Solid State Technologie, die ein außergewöhnliches Sicherheitsniveau bietet und traditionelle Lithium-Ionen-Batterien übertrifft. Das Gerät ermöglicht das gleichzeitige Laden von bis zu 3 Geräten im kabellosen und kabelgebundenen Modus und verfügt über ein dediziertes Feld für die Apple Watch. Der integrierte Ständer ermöglicht eine bequeme Nutzung des Smartphones während des Ladens.

Lieferumfang:

- 3mk SafeCell™
- Bedienungsanleitung

Spezifikation:

Modellname: 3mk SafeCell™

Modellnummer:

Grau: 3MKSC4IN1SESOG

Beige: 3MKSC4IN1SESOB

Batterietyp: Semi-Solid State

Nennkapazität: 10000 mAh (38,5Wh)

Batteriespannung: 3,85V

Nennkapazität: 5800 mAh (5V/2.4A)

Eingang (USB-C / integriertes USB-C-Kabel): 5V–3A 9V–2A 12V–1,5A

Ausgang (USB-C / integriertes USB-C-Kabel): 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Kabelloses Laden des Smartphones: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Kabelloses Laden der Apple Watch: 2,5W

Gesamtleistung: 5V–3A (max.)

Umwandlungswirkungsgrad: ≥60%

Zusatzfunktionen:

- integriertes USB-C-Kabel
- integrierter Standfuß (Stand)
- Möglichkeit, 3 Geräte gleichzeitig zu laden
- dediziertes Ladefeld für die Apple Watch
- LED-Ladeindikator

Kompatibilität: Smartphones und andere mobile Geräte, die kabellos oder über ein USB-C-Kabel geladen werden

Material: ABS-Kunststoff / Silikon / Aluminium

Ladezeit der Powerbank von 0 % auf 100 %: 3,5 h (18W Ladegerät)

Hinweise:

Aufgrund des Verarbeitungsprozesses ist die Nennausgangskapazität geringer als die Batteriekapazität.

Verordnung (EU) 2023/1542 über Batterien:

Identifikationsnummer des Batterieherstellers (Art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Polen

Kategorie und Identifikationsnummer der Batterie (Art. 38(6)):

Tragbare Batterie für allgemeine Zwecke

Zellenmodell: 556280

Standort der Zellproduktion:

678000 Baoshan Stadt, China

Herstellungsdatum der Batterie: 012026

Gewicht: ca. 130-150 g (gesamtgerät) Einzelne Zelle: ~70 g

Kapazität: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh Zellen) / 3.85V

Chemie: Li-Ion (Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan – NMC)

Gefährliche Substanzen: Keine (konform mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und (EU) 2015/863)

Löschmittel: Wasser, Wasserdampf oder Löschmittel der Klasse D

Kritische Rohstoffe (>0,1% m/m): Lithium, Kobalt, Natürliche Graphit

Gerätebedienung:

Laden der Powerbank:

Schließen Sie ein USB-C-Kabel oder ein Netzladegerät an den USB-C-Port der Powerbank an.

Während des Ladevorgangs signalisieren die LEDs den Energielevel.

Kabelgebundenes Laden:

Schließen Sie das Gerät an das integrierte USB-C-Kabel oder den USB-C-Port der Powerbank an.

Kabelloses Laden des Smartphones:

Stellen Sie sicher, dass das Telefon kabelloses Laden unterstützt (Telefone ohne MagSafe benötigen ein MagSafe-Hülle).

Platzieren Sie das Telefon zentriert auf dem magnetischen Feld.

Verwenden Sie keine Hüllen, die dicker als 2 mm sind – sie können das ordnungsgemäße Laden verhindern.

Laden anderer Geräte mit USB-C-Kabel:

Wenn Sie das integrierte USB-C-Kabel verwenden, schließen Sie das Ende an das zu ladende Gerät an. Das Laden startet automatisch. Wenn Sie Ihr eigenes Kabel verwenden, schließen Sie es an den USB-C-Port an der Seite der Powerbank an.

Laden der Apple Watch:

Platzieren Sie die Uhr auf dem dedizierten Ladefeld. Falls das Laden nicht automatisch beginnt, drücken Sie die

Einschalttaste.

Pass-Through-Technologie:

Die Powerbank verfügt über eine Pass-Through-Technologie, was bedeutet, dass sowohl die Powerbank als auch die angeschlossenen Geräte gleichzeitig aufgeladen werden können.

Funktion des Ständers:

Klappen Sie den integrierten Standfuß aus, um das Telefon im Hoch- oder Querformat während des Ladevorgangs zu verwenden.

LED-Anzeigen:

1 LED: niedriger Batteriestand

2–4 LEDs: mittlerer Stand

5 LEDs: vollständig aufgeladen

Sicherheits- und Nutzungshinweise:

Um eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung der 3mk SafeCell™ Powerbank zu gewährleisten, sind die folgenden Regeln unbedingt einzuhalten. Nichteinhaltung kann zu Beschädigungen des Produkts, Gesundheits- oder Lebensgefahr sowie zum Verlust der Garantie führen.

Laden der Powerbank:

Es wird empfohlen, die Powerbank ausschließlich mit Netzladegeräten von 3mk oder anderen zertifizierten Ladegeräten mit einer Leistung von nicht mehr als 33 W zu laden.

Zum Laden sollten Kabel von 3mk oder andere hochwertige Kabel verwendet werden, die den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen. Verwenden Sie keine Ladegeräte, Kabel oder Zubehör unbekannter Herkunft, beschädigte oder nicht konforme Produkte.

Stromversorgung:

Schließen Sie die Powerbank nicht an überlastete Steckdosen, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen an, die: von minderer Qualität, beschädigt, unbekannter Herkunft sind oder mehrere Geräte mit hohem Stromverbrauch gleichzeitig betreiben.

Das Produkt sollte nur an funktionierende, zertifizierte Elektroinstallationen angeschlossen werden.

Technischer Zustand des Produkts:

Laden oder verwenden Sie die Powerbank nicht, wenn: das Gehäuse deformiert, aufgebläht oder gebrochen ist, das Produkt einen unangenehmen Geruch verströmt, einen Brand- oder chemischen Geruch aufweist, das Produkt übermäßig heiß wird oder Leckagen oder andere Anzeichen von Beschädigung aufweist.

Bei Auftreten eines der oben genannten Symptome sollte die Nutzung des Produkts sofort eingestellt werden.

Benutzungsbedingungen:

Die Powerbank ist in einer trockenen Umgebung, fern von Feuchtigkeit, Wasser und Wärmequellen zu

verwenden. Setzen Sie das Produkt nicht Feuer, Wasser, starken Erschütterungen, Stürzen, Quetschungen oder Durchstechungen aus. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Eingriffsverbot:

Es ist verboten, selbstständig: das Gehäuse zu öffnen, das Produkt zu demontieren, interne Komponenten zu modifizieren oder Reparaturen durchzuführen.

Wartung und Lagerung:

Bei längerer Nichtbenutzung sollte die Powerbank mit einem Ladezustand von etwa 50 % gelagert werden.

Führen Sie alle 2 Monate einen vollständigen Lade- und Entladezyklus durch.

Garantie:

Unsachgemäße Nutzung oder falsches Platzieren dieses Produkts durch Benutzer kann zu einer verkürzten Lebensdauer oder Beschädigung führen, und alle daraus resultierenden Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt oder unterliegen nicht der Verantwortung des Herstellers. Die Garantie deckt Fabrikationsfehler und Materialfehler ab. Die Herstellergarantie beträgt 24 Monate.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling:

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Produkte und Batterien nach Ende der Nutzungsdauer an dafür vorgesehene Sammelstellen für Abfälle abgegeben werden sollten, die von den örtlichen Behörden festgelegt wurden. Auf diese Weise werden WEEE-Abfälle recycelt und so verarbeitet, dass wertvolle Materialien geschützt und die menschliche Gesundheit sowie die Umwelt geschont werden.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt 3mk Protection, dass das Produkt die einschlägigen europäischen Rechtsvorschriften erfüllt: 2014/30/EU; 2011/65/EU; (EU) 2023/154. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar (3mk.global/manual).

Entwickelt in Polen von:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Hergestellt in China.





Productpresentatie:
3mk SafeCell™ is een innovatieve Poolse powerbank, uitgerust met de baanbrekende Semi-Solid State-technologie, die een uitzonderlijk niveau van veiligheid biedt dat traditioneel lithium-ionbatterijen overtreft. Het apparaat stelt je in staat om tegelijkertijd tot 3 apparaten te laden via draadloos en bedraad, en heeft een speciaal vak voor de Apple Watch. De ingebouwde standaard maakt het mogelijk om comfortabel gebruik te maken van je smartphone tijdens het opladen.

Inhoud van de set:
- 3mk SafeCell™
- Handleiding

Specificatie:
Modelnaam: 3mk SafeCell™
Modelnummer:
Grijs: 3MKSC4IN1SESOG
Beige: 3MKSC4IN1SESOB
Batterijtype: Semi-Solid State
Nominale capaciteit: 10000 mAh (38,5Wh)
Batterijspanning: 3,85V
Nominale outputcapaciteit: 5800 mAh (5V/2.4A)
Ingang (USB-C / ingebouwde USB-C-kabel): 5V–3A 9V–2A 12V–1,5A

Uitgang (USB-C / ingebouwde USB-C-kabel): 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A
Draadloos opladen van smartphones: 5W / 7,5W / 10W / 15W
Draadloos opladen van Apple Watch: 2,5W
Totale uitgangsvermogen: 5V–3A (max.)
Conversie-efficiëntie: ≥60%
Extra functies:
– ingebouwde USB-C-kabel
– ingebouwde standaard
– mogelijkheid om 3 apparaten tegelijkertijd op te laden
– speciaal vak voor het opladen van de Apple Watch
– LED laadniveau-indicator
Compatibiliteit: Smartphones en andere mobiele apparaten die draadloos kunnen worden opgeladen of via een USB-C-kabel.
Materiaal: ABS-kunststof / siliconen / aluminium
Laadtijd van de powerbank van 0% tot 100%: 3,5 uur (lader 18W)
Tips:
Vanwege het verwerkingsproces is de nominale uitgangscapaciteit lager dan de capaciteit van de batterij.

Verordening (EU) 2023/1542 voor batterijen:
Fabrikant ID Batterij (Art. 38(7)):
3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl
Polen
Categorie en ID Batterij (Art. 38(6)):
Algemene draagbare batterij
Celmodel: 556280
Locatie van celproductie:
678000 Baoshan City, China
Productiedatum van de batterij: 012026
Gewicht: ca. 130-150 g (heel apparaat) Enkel cel: ~70 g
Capaciteit: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh cellen) / 3.85V
Chemie: Li-ion (lithium, nikkel, kobalt en mangaanoxide – NMC)
Gevarenstoffen: Geen (in overeenstemming met Richtlijn RoHS 2011/65/EU en (EU) 2015/863)
Blusmiddel: Water, waternevel of brandblusser van klasse D
Kritieke grondstoffen (>0,1% m/m): Lithium, Kobalt, Natuurlijk grafiet

Bediening van het apparaat:
Opladen van de powerbank:
Sluit de USB-C-kabel of netadapter aan op de USB-C-poort van de powerbank.

Standaardfunctie:
Ontplooi de ingebouwde standaard om je telefoon in een verticale of horizontale positie te gebruiken tijdens het opladen.
LED-indicatoren:
1 diode: laag batterijniveau
2–4 diodes: gemiddeld niveau
5 diodes: volledig opgeladen

Veiligheids- en gebruikersvoorschriften:
Om veilig en correct gebruik van de 3mk SafeCell™ powerbank te waarborgen, moeten de onderstaande regels strikt worden gevolgd. Het niet naleven ervan kan leiden tot beschadiging van het product, gezondheids- of levensgevaar en verlies van garantie.
Opladen van de powerbank:
Het wordt aanbevolen om de powerbank alleen op te laden met netadapters van het merk 3mk of andere gecertificeerde adapters met een vermogen van niet meer dan 33 W.
Gebruik voor het opladen kabels van het merk 3mk of andere hoogwaardige kabels die voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

Pass-Through-technologie:
De powerbank is uitgerust met Pass-Through-technologie, wat betekent dat de powerbank en de aangesloten apparaten tegelijkertijd kunnen worden opgeladen.
Voedingsbron:

Tijdens het opladen geven de LED-lampjes het energieniveau aan.
Bedraad opladen:
Sluit het apparaat aan op de ingebouwde USB-C-kabel of de USB-C-poort van de powerbank.
Draadloos opladen van smartphones:
Zorg ervoor dat de telefoon draadloos opladen ondersteunt (telefoons zonder MagSafe hebben een MagSafe-hoesje nodig).
Plaats de telefoon centraal op het magnetische laadgebied.
Gebruik geen hoezen die dikker zijn dan 2 mm - deze kunnen correct opladen verhinderen.
Opladen van andere apparaten met een USB-C-kabel:
Als je de ingebouwde USB-C-kabel gebruikt, sluit dan het uiteinde aan op het te laden apparaat. Het opladen begint automatisch. Als je je eigen kabel gebruikt, sluit deze dan aan op de USB-C-poort aan de zijkant van de powerbank.
Opladen van Apple Watch:
Plaats de smartwatch op het speciale oplaadvak; als het opladen niet automatisch begint, druk dan op de aan/uit-knop.

Pass-Through-technologie:
De powerbank is uitgerust met Pass-Through-technologie, wat betekent dat de powerbank en de aangesloten apparaten tegelijkertijd kunnen worden opgeladen.
Voedingsbron:

Sluit de powerbank niet aan op overbelaste stopcontacten, verlengsnoeren of stekkerdozen die: van lage kwaliteit zijn, beschadigd zijn, van onbekende afkomst zijn, meerdere apparaten met hoge stroomverbruik gelijktijdig bedienen.
Het product moet alleen worden aangesloten op goed werkende, gecertificeerde elektrische installaties.
Technische staat van het product:
Laad of gebruik de powerbank niet als: de behuizing vervormd, gezwollen of gebroken is, er een onaangename geur uit het product komt, een brandlucht of chemische geur is, het product oververhit raakt, er zichtbare lekkages of andere tekenen van schade zijn.
In het geval van een van de bovenstaande symptomen moet meteen worden gestopt met het gebruik van het product.

Garantie:
Onjuist gebruik of onjuiste plaatsing van dit product door gebruikers kan resulteren in verkorting van de levensduur of beschadiging, en alle resulterende schade is niet gedekt door de garantie of onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. De garantie omvat fabrieksfouten en materiaalfouten. De garantie van de fabrikant is 24 maanden.

Informatie over verwijdering en recycling:
Het symbool van de doorgekruiste prullenbak geeft aan dat producten en batterijen na hun gebruik moeten worden afgegeven bij aangewezen inzamelpunten voor afval door de lokale autoriteiten. Dit waarborgt dat WEEE-afval wordt gerecycled en verwerkt op een manier die waardevolle materialen beschermt en de menselijke gezondheid en het milieu beschermt.

Overeenstemming verklaring:

Hierbij verklaart 3mk Protection dat het product voldoet aan de relevante EU-wetgeving: 2014/30/EU; 2011/65/EU; (EU) 2023/154. De volledige tekst van de verklaring van overeenstemming is beschikbaar op de volgende website (3mk.global/manual).

Ontworpen in Polen door:
3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl
Gemaakt in China.





SafeCell™

Powerbanka

Návod na použitie

SK

Prezentácia produktu:

3mk SafeCell™ je inovatívny poľský powerbank vybavený revolučnou technológiou Semi-Solid State, ktorá zaisťuje výnimočnú úroveň bezpečnosti, ktorá prevyšuje tradičné lítium-iónové batérie. Zariadenie umožňuje súčasné nabíjanie až 3 zariadení v bezdrôtovom, káblovom režime a má vyhradené miesto pre Apple Watch. Vstavaná podložka umožňuje pohodlné používanie smartfónu počas nabíjania.

Obsah balenia:

- 3mk SafeCell™
- Návod na obsluhu

Špecifikácia:

Názov modelu: 3mk SafeCell™

Číslo modelu:

Sivá: 3MKSC4IN1SESOG

Bežová: 3MKSC4IN1SESOB

Typ batérie: Semi-Solid State

Menovitá kapacita: 10000 mAh (38,5Wh)

Napätie batérie: 3,85V

Menovitá kapacita: 5800 mAh (5V/2.4A)

Vstup (USB-C / vstavaný kábel USB-C): 5V–3A 9V–2A

12V–1,5A

Výstup (USB-C / vstavaný kábel USB-C): 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Bezdrôtové nabíjanie smartfónu: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Bezdrôtové nabíjanie Apple Watch: 2,5W

Celkový výkon výstupu: 5V–3A (max.)

Účinnosť konverzie energie: ≥60%

Dodatočné funkcie:

- vstavaný kábel USB-C
- vstavaná podložka (stand)
- možnosť nabíjania 3 zariadení súčasne
- vyhradené miesto na nabíjanie Apple Watch
- LED indikátor úrovne nabitia

Kompatibilita: Smartfóny a iné mobilné zariadenia nabíjané bezdrôtovo alebo pomocou kábla USB-C

Materiál vyhotovenia: Plast ABS / silikón / hliník

Čas nabíjania powerbanku od 0% do 100%: 3,5h

(nabíjačka 18W)

Tipy:

Vzhľadom na proces spracovania je menovitá kapacita výstupu nižšia ako kapacita batérie.

Nariadenie (EÚ) 2023/1542 týkajúce sa batérií:

Identifikátor výrobcu batérií (článok 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Poľsko

Kategória a identifikátor batérie (článok 38(6)):

Prenosná batéria na všeobecné účely

Model článku: 556280

Miesto výroby článku:

678000 Baoshan City, Čína

Dátum výroby batérie: 012026

Hmotnosť: cca 130-150 g (celé zariadenie) Jednotlivý

článok: ~70 g

Kapacita: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh články) /

3.85V

Chémia: Li-ion (oxid lítia, niklu, kobaltu a mangánu – NMC)

Nebezpečné látky: Žiadne (zhoda s smernicou RoHS 2011/65/EÚ a (EÚ) 2015/863)

Požiarne látka: Voda, vodná hmla alebo hasiaci prístroj triedy D

Kritické suroviny (>0,1% m/m): Lít, Kobalt, Prírodná grafit

Obsluha zariadenia:

Nabíjanie powerbanku:

Pripojte kábel USB-C alebo sieťovú nabíjačku k portu USB-C powerbanku.

Počas nabíjania LED diódy signalizujú úroveň energie.

Káblové nabíjanie:

Pripojte zariadenie k vstavanému káblu USB-C alebo portu USB-C powerbanku.

Bezdrôtové nabíjanie smartfónu:

Uistite sa, že telefón podporuje bezdrôtové nabíjanie (telefóny bez MagSafe vyžadujú kryt s MagSafe).

Umístite telefon centrálně na magnetické pole.

Nezabudnite používať kryty hrubšie než 2 mm – môžu brániť správne nabíjaniu.

Nabíjanie iných zariadení pomocou kábla USB-C:

Pokiaľ používate vstavaný kábel USB-C, pripojte jeho koniec k nabíjanému zariadeniu. Nabíjanie sa začne automaticky. Ak používate vlastný kábel, pripojte ho do portu USB-C nachádzajúceho sa na bočnej strane powerbanku.

Nabíjanie Apple Watch:

Umístite hodinky na vyhradené nabíjacie miesto, ak nabíjanie nenastane automaticky, stlačte tlačidlo zapnutia.

Technológia Pass-Through:

Powerbank je vybavený technológiou Pass-Through, čo znamená, že v rovnakom čase je možné nabíjať powerbank a pripojené zariadenia.

Funkcia podložky:

Rozložte vstavanú podložku, aby ste mohli počas nabíjania používať telefon vo vzpriamenej alebo horizontálnej polohe.

LED indikátory:

1 dióda: nízka úroveň batérie
2–4 diódy: stredná úroveň
5 diód: úplné nabitie

Bezpečnostné a používateľské pokyny:

Aby ste zabezpečili bezpečné a správne používanie powerbanku 3mk SafeCell™, je potrebné striktné dodržiavať nasledujúce zásady. Nedodržiavanie môže viesť k poškodeniu produktu, ohrozeniu zdravia alebo života a strate záruky.

Nabíjanie powerbanku:

Odporúča sa nabíjanie powerbanku výhradne pomocou sieťových nabíjačiek značky 3mk alebo inými certifikovanými nabíjačkami s výkonom nepresahujúcim 33 W.

Na nabíjanie sa majú používať káble značky 3mk alebo iné kvalitné káble, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné normy. Nemali by ste používať nabíjačky, káble ani príslušenstvo pochybného pôvodu, poškodené alebo nespĺňajúce normy.

Zdroj napájania:

Powerbank by nemal byť pripojený k preťaženým elektrickým zásuvkám, predlžovačkám ani napájacím líniam, ktoré: sú nízkej kvality, poškodené, pochybného pôvodu, súčasne obsluhujú viac zariadení s vysokým odberom prúdu.

Produkt je potrebné pripojiť len k funkčným, certifikovaným elektrickým inštaláciám.

Technický stav produktu:

Powerbank sa nesmie nabíjať ani používať, ak: je kryt deformovaný, opuchnutý alebo prasknutý, z produktu vychádza nepríjemný zápach, zápach spáleniny alebo chemikálií, produkt sa nadmerne zahrieva, sú viditeľné úniky alebo iné znaky poškodenia.

V prípade výskytu niektorého z vyššie uvedených príznakov je potrebné okamžite prestať používať produkt.

Podmienky používania:

Powerbank by sa mal používať v suchom prostredí, mimo vlhkosti, vody a zdrojov vysokej teploty. Nesmiete vystavovať produkt: pôsobeniu ohňa, ponoreniu do vody, silným otrasom, pádom, stlačeniu alebo prepichnutiu.

Produkt by sa mal skladovať mimo dosahu detí.

Zákaz zasahovania:

Nesmiete sami: otvárať kryt, demontovať produkt, upravovať vnútorné komponenty, vykonávať opravy vlastnými prostriedkami.

Údržba a skladovanie:

Pri dlhšom nepoužívaní je potrebné skladovať powerbank s úrovňou nabitia okolo 50%. Každé 2 mesiace vykonajte úplný cyklus nabíjania a vybíjania.

Záruka:

Nesprávne používanie alebo nesprávne umiestnenie tohto produktu užívateľmi môže viesť k skráteniu životnosti alebo poškodeniu, a všetky dôsledky takéhoto poškodenia nie sú zahrnuté v záruke ani nie sú zodpovednosťou výrobcu. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a materiálové vady. Záruka výrobcu je 24 mesiacov.

Informácie o likvidácii a recyklácii:

Symbol preškrtnutého koša znamená, že produkty a batérie by mali byť odovzdané do miestnych staníc zberu odpadu určených miestnymi orgánmi po ukončení ich životnosti. Týmto spôsobom je možné recyklovať odpady WEEE a spracovať ich spôsobom, ktorý chráni cenné materiály a zdravie ľudí a životné prostredie.

Vyhlásenie o zhode:

Týmto 3mk Protection vyhlasuje, že produkt spĺňa príslušné komunitné legislatívne predpisy na harmonizáciu: 2014/30/EÚ; 2011/65/EÚ; (EÚ) 2023/154. Plný text vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej webovej adrese (3mk.global/manual).

Navrhnuté v Poľsku:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Vyrobené v Číne.



EU/2011/65؛ (EU) 2023/154. النص الكامل لإعلان المطابقة متاح على العنوان التالي (3mk.global/manual).

صمم في بولندا بواسطة:
3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
Ostrów Wielkopolski 63-400
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl
صنع في الصين.



معلومات حول التخلص والتدوير:
رمز سلة المهملات المخططة يعني أن المنتجات والبطاريات يجب أن تُسلم إلى نقاط التجميع المخصصة للنفايات التي تحددها السلطات المحلية بعد انتهاء عمر الخدمة. وهذا يضمن أن نفايات WEEE يتم إعادة تدويرها ومعالجتها بطريقة تحمي المواد القيمة والصحة البشرية والبيئة.

إعلان المطابقة:

تعلن شركة 3mk Protection بموجب هذا أن المنتج يتوافق مع التشريعات المجتمعية المعنية بمواءمة النظام: EU/2014/30؛

حظر التدخل:
لا يجوز فتح الهيكل، أو تفكيك المنتج، أو تعديل العناصر الداخلية، أو القيام بإصلاحات ذاتية.
الصيانة والتخزين:
عند عدم الاستخدام لفترة طويلة، يجب تخزين بنك الطاقة بمستوى شحن حوالي 50%.
قم بإجراء دورة شحن وتفرغ كاملة كل شهرين.

الضمان:
يمكن أن تؤدي الاستخدامات غير الصحيحة أو الوضع غير الصحيح لهذا المنتج من قبل المستخدمين إلى تقصير عمر المنتج أو تلفه، ولن يتحمل المنتج أي أضرار ناتجة من هذا القبيل، أو لا تكون مشمولة بالضمان. يشمل الضمان العيوب المصنوعة وعيوب المواد. ضمان الشركة المصنعة هو 24 شهرًا.

شحن بنك الطاقة:
يوصى بشحن بنك الطاقة فقط باستخدام شواحن الحائط من ماركة 3mk أو غيرها من الشواحن المعتمدة التي لا تتجاوز طاقتها 33 واط.
يجب استخدام كابلات من ماركة 3mk أو غيرها من الكابلات عالية الجودة التي تفي بمعايير الأمان الحالية.
لا تستخدم شواحن أو كابلات أو ملحقات غير معروفة المصدر، أو تالفة، أو غير مطابقة للمعايير.
مصدر الطاقة:
لا ينبغي توصيل بنك الطاقة بمخارج كهرباء محملة بشكل زائد، أو توصيلات كهربائية مطولة، أو شرائح طاقة، والتي تكون ذات جودة منخفضة، تالفة، غير معروفة المصدر، تدعم في نفس الوقت العديد من الأجهزة عالية الاستهلاك.
يجب توصيل المنتج فقط بأجهزة كهربائية تعمل بشكل جيد ومعتمدة.
الحالة الفنية للمنتج:
لا يجوز شحن أو استخدام بنك الطاقة إذا: كانت الهيكل مشوهًا، أو منتفخًا، أو متصدعًا، أو كانت هناك روائح غير مرغوب فيها، أو رائحة احتراق أو كيميائية، أو كان المنتج يسخن بشكل مفرط، أو توجد تسريبات مرئية أو علامات تلف أخرى.
في حالة ظهور أي من الأعراض المذكورة أعلاه، يجب التوقف عن استخدام المنتج على الفور.
شروط الاستخدام:
يجب استخدام بنك الطاقة في بيئة جافة، بعيدًا عن الرطوبة، والمياه، ومصادر الحرارة العالية. لا تعرض المنتج لأي من: تعرض للنار، أو غمر في الماء، أو اهتزازات قوية، أو سقوط، أو ضغط، أو ثقب. يجب تخزين المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.

تأكد من أن الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي (الهاتف الذي لا يدعم MagSafe يحتاج إلى غلاف مع MagSafe).
ضع الهاتف في منتصف المنطقة المغناطيسية.
لا تستخدم الأغشية التي يزيل شحمتها عن 2 مم - قد تمنع الشحن بشكل صحيح.
شحن الأجهزة الأخرى باستخدام كابل USB-C:
إذا كنت تستخدم كابل USB-C المدمج، قم بتوصيل نهايته بالجهاز المشحون. سيبدأ الشحن تلقائيًا. إذا كنت تستخدم كابل خاص بك، قم بتوصيله بمنفذ USB-C الموجود في الجانب.
شحن Apple Watch:
ضع الساعة في المنطقة المخصصة للشحن، إذا لم يبدأ الشحن تلقائيًا، اضغط على زر التشغيل.
تكنولوجيا Pass-Through:
مزود بنك الطاقة بتكنولوجيا Pass-Through، مما يعني أنه يمكنك شحن بنك الطاقة والأجهزة المتصلة به في نفس الوقت.
وظيفة القاعدة:
قم بفتح القاعدة المدمجة لاستخدام الهاتف في وضع عمودي أو أفقي أثناء الشحن.
مؤشرات LED:
1 ضوء: مستوى بطارية منخفض
2-4 أضواء: مستوى متوسط
5 أضواء: شحن كامل

إجراءات السلامة والاستخدام:
لضمان الاستخدام الآمن والصحيح لبنك الطاقة 3mk SafeCell™، يجب الالتزام بالقواعد التالية بدقة. عدم الامتثال قد يؤدي إلى تلف المنتج، أو يهدد الصحة أو الحياة، وفقدان الضمان.

بطارية محمولة لأغراض عامة
طراز الخلية: 556280
موقع إنتاج الخلايا:
678000 مدينة باوشان، الصين
تاريخ إنتاج البطارية: 012026
الوزن: حوالي 130-150 جرام (الجهاز بالكامل) خلية واحدة: ~70 جرام
السعة: 10.000 مللي أمبير / 37 وات ساعة (2x 5000 مللي أمبير خلايا) / 3.85 فولت
الكيمياء: الليثيوم أيون (أكسيد الليثيوم، النيكل، الكوبالت والمنغنيز - NMC)
المواد الخطرة: لا يوجد (يتوافق مع توجيه RoHS 2011/65/EU و (EU) 2015/863)
عامل الإطفاء: الماء، الضباب المائي أو طفاية حريق من الفئة D
الموارد الحرجة (<0.1% م/م): الليثيوم، الكوبالت، الجرافيت الطبيعي
نظرًا لعملية المعالجة، فإن السعة الرئيسية الناتجة أقل من سعة البطارية.

استخدام الجهاز:
شحن بنك الطاقة:
قم بتوصيل كابل USB-C أو شاحن الحائط بمنفذ USB-C لبنك الطاقة.
أثناء الشحن، تشير أضواء LED إلى مستوى الطاقة.
الشحن اللاسلكي:
قم بتوصيل الجهاز بكابل USB-C المدمج أو منفذ USB-C لبنك الطاقة.
شحن الهاتف الذكي لاسلكيًا:

عرض المنتج:
يعتبر 3mk SafeCell™ بنك طاقة بولندي مبتكر مزود بتكنولوجيا Semi-Solid State الرائدة، التي توفر مستوى أمان استثنائي يتجاوز البطاريات الليثيوم أيون التقليدية. يتيح الجهاز شحن حتى 3 أجهزة في نفس الوقت عبر طرق الشحن اللاسلكي والمستمر، ويتضمن أيضاً منطقة مخصصة لـ Apple Watch J. تتيح القاعدة المدمجة استخدام الهاتف الذكي بشكل مريح أثناء الشحن.

محتويات الطقم:
- 3mk SafeCell™
- دليل الاستخدام

المواصفات:
اسم الطراز: 3mk SafeCell™
رقم الطراز:
رمادي: 3MKSC4IN1SESOG
بيج: 3MKSC4IN1SESOB
نوع البطارية: Semi-Solid State
السعة الاسمية: 10000 مللي أمبير (38.5 وات ساعة)
جهد البطارية: 3.85 فولت
السعة الاسمية: 5800 مللي أمبير (5 فولت/ 2.4 أمبير)
الإدخال (USB-C / كابل USB-C المدمج): 5 فولت-3 أمبير 9 فولت-2 أمبير 12 فولت-1.5 أمبير
الإخراج (USB-C / كابل USB-C المدمج): 5 فولت-3 أمبير 9 فولت-2.22 أمبير 10 فولت-2.25 أمبير 12 فولت-1.67 أمبير
شحن الهاتف الذكي لاسلكيًا: 5 واط / 7.5 واط / 10 واط / 15 واط

فئة ومعرف البطارية (المادة 38(6)):





Presentación del producto:

3mk SafeCell™ es un innovador powerbank polaco equipado con la revolucionaria tecnología Semi-Solid State, que proporciona un nivel de seguridad excepcional que supera a las baterías de iones de litio tradicionales. El dispositivo permite cargar simultáneamente hasta 3 dispositivos de manera inalámbrica, por cable y cuenta con un área dedicada para Apple Watch. La base incorporada permite utilizar el smartphone cómodamente mientras se carga.

Contenido del paquete:

- 3mk SafeCell™
- Manual de usuario

Especificaciones:

Nombre del modelo: 3mk SafeCell™

Número de modelo:

Gris: 3MKSC4IN1SESOG

Beige: 3MKSC4IN1SESOB

Tipo de batería: Semi-Solid State

Capacidad nominal: 10000 mAh (38,5Wh)

Voltaje de la batería: 3,85V

Capacidad nominal: 5800 mAh (5V/2.4A)

Entrada (USB-C / cable USB-C incorporado): 5V–3A 9V–2A 12V–1,5A

Salida (USB-C / cable USB-C incorporado): 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Carga inalámbrica de smartphone: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Carga inalámbrica de Apple Watch: 2,5W

Potencia total de salida: 5V–3A (máx.)

Eficiencia de conversión de energía: ≥60%

Funciones adicionales:

- cable USB-C incorporado
- base incorporada (stand)
- posibilidad de cargar 3 dispositivos simultáneamente
- área dedicada para cargar Apple Watch
- indicador de nivel de carga LED

Compatibilidad: Smartphones y otros dispositivos móviles cargados de forma inalámbrica o mediante cable USB-C

Material de fabricación: Plástico ABS / silicona / aluminio

Tiempo de carga del powerbank del 0% al 100%: 3,5h (cargador de 18W)

Consejos:

Debido al proceso de fabricación, la capacidad de salida nominal es inferior a la capacidad de la batería.

Reglamento (UE) 2023/1542 sobre baterías:

Identificador del fabricante de baterías (Art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Polonia

Categoría e Identificador de Baterías (Art. 38(6)):

Batería portátil de uso general

Modelo de celda: 556280

Ubicación de producción de celdas:

678000 Baoshan City, China

Fecha de producción de la batería: 012026

Peso: aprox. 130-150 g (todo el dispositivo) Celda única:

~70 g

Capacidad: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh celdas) / 3.85V

Química: Li-ion (óxido de litio, níquel, cobalto y manganeso – NMC)

Sustancias peligrosas: Ninguna (cumple con la Directiva

RoHS 2011/65/UE y (UE) 2015/863)

Agente extintor: Agua, niebla de agua o extintor clase D

Materias primas críticas (>0,1% m/m): Litio, Cobalto, Grafito natural

Operación del dispositivo:

Carga del powerbank:

Conecte el cable USB-C o el cargador de red al puerto USB-C del powerbank.

Durante la carga, los LED indican el nivel de energía.

Carga por cable:

Conecte el dispositivo al cable USB-C incorporado o al puerto USB-C del powerbank.

Carga inalámbrica de smartphone:

Asegúrese de que el teléfono sea compatible con la carga inalámbrica (los teléfonos sin MagSafe requieren una funda con MagSafe).

Coloque el teléfono centrado en el área magnética. No use fundas más gruesas de 2 mm, ya que pueden impedir una carga adecuada.

Carga de otros dispositivos mediante cable USB-C:

Si utiliza el cable USB-C incorporado, conéctelo al dispositivo que está cargando. La carga comenzará automáticamente. Si está utilizando su propio cable, conéctelo al puerto USB-C ubicado en el costado del powerbank.

Carga del Apple Watch:

Coloque el reloj en el área de carga dedicada, si la carga no comienza automáticamente, presione el botón de encendido.

Tecnología Pass-Through:

El powerbank está equipado con tecnología Pass-Through, lo que significa que se pueden cargar el powerbank y los dispositivos conectados al mismo tiempo.

Función de soporte:

Despliegue el soporte incorporado para usar el teléfono en posición vertical u horizontal mientras se carga.

Indicadores LED:

1 LED: bajo nivel de batería

2–4 LEDs: nivel medio

5 LEDs: carga completa

Normas de seguridad y uso:

Para asegurar un uso seguro y correcto del powerbank 3mk SafeCell™, es imprescindible seguir las siguientes normas. No seguirlas puede llevar a daños en el producto, riesgos para la salud o la vida, así como a la pérdida de la garantía.

Carga del powerbank:

Se recomienda cargar el powerbank solo con cargadores de red de la marca 3mk u otros cargadores certificados que no superen 33 W.

Utilice únicamente cables de la marca 3mk o de otros de alta calidad que cumplan con las normas de seguridad vigentes.

No use cargadores, cables o accesorios de origen desconocido, dañados o que no cumplan con las normas.

Fuente de alimentación:

No conecte el powerbank a enchufes eléctricos sobrecargados, extensiones u regletas de suministro que sean de mala calidad, estén dañadas, sean de origen

desconocido, o manejen múltiples dispositivos de alta potencia simultáneamente.

El producto debe conectarse únicamente a instalaciones eléctricas certificadas y operativas.

Estado técnico del producto:

No cargue ni use el powerbank si: la carcasa está deformada, inflada o agrietada, hay un olor desagradable, olor a quemado o químico, el producto se sobrecalienta, hay fugas visibles u otros signos de daño.

Si se presentan alguno de los síntomas mencionados anteriormente, se debe dejar de usar el producto inmediatamente.

Condiciones de uso:

El powerbank debe utilizarse en un ambiente seco, lejos de la humedad, agua y fuentes de alta temperatura. No exponga el producto a: fuego, inmersión en agua, golpes fuertes, caídas, aplastamientos o perforaciones. Guarde el producto fuera del alcance de los niños.

Prohibición de interferencia:

No se permite abrir la carcasa, desmontar el producto, modificar los componentes internos o realizar reparaciones por cuenta propia.

Mantenimiento y almacenamiento:

Si no se va a utilizar durante un período prolongado, almacene el powerbank con un nivel de carga de aproximadamente 50%.

Realice un ciclo completo de carga y descarga cada 2 meses.

Garantía:

El uso indebido o una colocación incorrecta de este producto por parte de los usuarios puede resultar en una reducción de la vida útil o daños, y cualquier daño resultante no está cubierto por la garantía ni es responsabilidad del fabricante. La garantía cubre defectos de fabricación y de materiales. La garantía del fabricante es de 24 meses.

Información sobre la eliminación y el reciclaje:

El símbolo del contenedor tachado indica que los productos y baterías deben ser entregados en los puntos de recolección selectiva de residuos designados por las autoridades locales al finalizar su vida útil. Esto permite que los residuos WEEE sean reciclados y tratados de manera que proteja los valiosos materiales y la salud humana y ambiental.

Declaración de conformidad:

Por la presente, 3mk Protection declara que el producto cumple con la legislación comunitaria armonizada aplicable: 2014/30/UE; 2011/65/UE; (UE) 2023/154. El texto completo de la declaración de conformidad está

disponible en la siguiente dirección web (3mk.global/manual).

Diseñado en Polonia por:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Fabricado en China.





Prezantimi i produktit:

3mk SafeCell™ është një powerbank inovativ polak i pajisur me teknologjinë e revolucioneve Semi-Solid State, e cila siguron një nivel të jashtëzakonshëm të sigurisë që tejkalon bateritë tradicionale litio-jonike. Pajisja mundëson ngarkimin e 3 pajisjeve në të njëjtën kohë në mënyrë pa kablo, me kablo dhe ka një fushë të dedikuar për Apple Watch. Mbështetësja e ndërtuar lejon përdorimin e rehatshëm të smartfonit gjatë ngarkimit.

Përbërja e paketës:

- 3mk SafeCell™
- Udhëzuesi i përdorimit

Specifikimi:

Emri i modelit: 3mk SafeCell™

Numri i modelit:

Gri: 3MKSC4IN1SESOG

Bezhë: 3MKSC4IN1SESOB

Tipi i baterisë: Semi-Solid State

Kapaciteti nominal: 10000 mAh (38,5Wh)

Tensioni i baterisë: 3,85V

Kapaciteti nominal: 5800 mAh (5V/2.4A)

Hyrja (USB-C / kablo USB-C e ndërtuar): 5V–3A 9V–2A

12V–1,5A

Dali (USB-C / kablo USB-C e ndërtuar): 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Ngarkimi pa kablo i smartfonit: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Ngarkimi pa kablo i Apple Watch: 2,5W

Kapaciteti total i daljes: 5V–3A (maks.)

Efikasiteti i konvertimit të energjisë: ≥60%

Funksionet shtesë:

- kablo USB-C e ndërtuar
- mbështetje e ndërtuar (stand)
- mundësia për të ngarkuar 3 pajisje njëkohësisht
- fushë e dedikuar për ngarkimin e Apple Watch
- tregues i nivelit të ngarkimit LED

Kompatibiliteti: Smartfonë dhe pajisje të tjera mobile që ngarkohen pa kablo ose me kablo USB-C

Materiali i ndërtimit: Plastikë ABS / silikon / alumini

Kohë ngarkimi e powerbank-ut nga 0% në 100%: 3,5 orë (mbushës 18W)

Këshilla:

Për shkak të procesit të përpunimit, kapaciteti nominal i daljes është më i ulët se kapaciteti i baterisë.

Udhëzimi (BE) 2023/1542 për bateritë:

Identifikuesi i Prodhuesit të Baterisë (Art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Poloni

Kategoria dhe Identifikuesi i Baterisë (Art. 38(6)):

Baterinë e portativëve të përdorimit të përgjithshëm

Modeli i elementit: 556280

Lokacioni i Prodhimit të Elementeve:

678000 Baoshan City, Kina

Data e prodhimit të baterisë: 012026

Pesha: rreth 130-150 g (pajisja e tërë) Një element: ~70 g

Kapaciteti: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh cells) / 3.85V

Kimi: Li-ion (oksidi i litiumit, nikli, kobalti dhe mangan – NMC)

Substanca të Rrezikshme: Asnjë (përputhshmëri me

Direktivat RoHS 2011/65/BE dhe (BE) 2015/863)

Mjet Zjarri: Ujë, mjegull uji ose zjarrfikëse klase D

Materialet e Rëndësishme (>0,1% peshë/peshë): Litium,

Kobalt, Grafit natyror

Përdorimi i pajisjes:

Ngarkimi i powerbank-ut:

Konnectoni kabllo USB-C ose mbushësin në portin USB-C të powerbank-ut.

Gjatë ngarkimit, LED-t tregojnë nivelin e energjisë.

Ngarkimi me kablo:

Konnectoni pajisjen me kabllo e ndërtuar USB-C ose portin USB-C të powerbank-ut.

Ngarkimi pa kablo i smartfonit:

Sigurohuni që telefoni të mbështesë ngarkimin pa kablo (telefonat pa MagSafe kërkojnë një rast me MagSafe).

Vendosni telefonin në qendër të fushës magnetike.

Mos përdorni raste më të trasha se 2 mm – ato mund të parandalojnë ngarkimin e duhur.

Ngarkimi i pajisjeve të tjera me kablo USB-C:

Nëse po përdorni kabllo e ndërtuar USB-C, lidhni skajin e saj me pajisjen që po ngarkohet. Ngarkimi do të fillojë automatikisht. Nëse po përdorni kabllo tuaj, lidhni atë me portin USB-C që ndodhet në anën e powerbank-ut.

Ngarkimi i Apple Watch:

Vendosni orën në fushën e dedikuar për ngarkim, nëse ngarkimi nuk ndodh automatikisht, shtypni butonin e ndezjes.

Teknologjia Pass-Through:

Powerbank-u është i pajisur me teknologjinë Pass-Through, që do të thotë se në të njëjtën kohë mund të ngarkohet powerbank-u dhe pajisjet e lidhura me të.

Funksioni i mbështetjes:

Përhapni mbështetësin e ndërtuar për të përdorur telefonin në pozita vertikale ose horizontale gjatë ngarkimit.

Treguesit LED:

1 LED: nivel i ulët baterie

2–4 LED: nivel mesatar
5 LED: ngarkim i plotë

Rregullat e sigurisë dhe përdorimit:

Për të siguruar përdorimin të sigurt dhe të duhur të powerbank-ut 3mk SafeCell™, është e domosdoshme të ndiqni rregullat e mëposhtme. Shkelja e tyre mund të çojë në dëmtimin e produktit, rrezik për shëndetin ose jetën, si dhe humbjen e garancisë.

Ngarkimi i powerbank-ut:

R rekomandohet të ngarkohet powerbank-u vetëm me mbushës të markës 3mk ose mbushës të certifikuar të cilët nuk tejkalojnë 33 W.

Për ngarkim, duhet të përdoren kabllo e markës 3mk ose kablo të tjera me cilësi të lartë, të cilat përmbushin standardet e sigurisë në fuqi.

Duhet shmangur përdorimi i mbushësve, kabllove ose aksesoreve me origjinë të panjohur, të dëmtuar ose që nuk përmbushin standardet.

Burimi i energjisë:

Powerbank-u nuk duhet të lidhet me prizat elektrike të mbingarkuara, shtylla të zgjatura ose shiritë energjie që: janë të dobëta, të dëmtuara, me origjinë të panjohur, mbështesin njëkohësisht shumë pajisje me konsum të lartë të energjisë.

Produkti duhet të lidhet vetëm me instalime elektrike të licencuara dhe funksionale.

Gjendja teknike e produktit:

Powerbank-u nuk duhet ngarkuar apo përdoruar nëse: trupa është deformuar, fryrë ose i çarë, nga produkti del një erë e pakëndshme, erë djegieje ose kimike, produkti mbinxeh, ka derdhje ose shenja të tjera dëmtimi.

Në rastin e ndonjëres nga simptomat e mësipërme, ndaloni menjëherë përdorimin e produktit.

Kushtet e përdorimit:

Powerbank-u duhet përdorur në një mjedis të thatë, larg lagështirës, ujit dhe burimeve të temperaturës së lartë. Nuk duhet ekspozuar produkti ndaj: flakëve, zhytjes në ujë, goditjeve të forta, rënieve, shkuljes ose depërtimit.

Ndalohet ndërhyrja:

Është e ndaluar të: hapni trupin, çmontoni produktin, modifikoni elementët e brendshëm, bëni riparime në mënyrë të vetme.

Mirëmbajtja dhe ruajtja:

Kur nuk përdoret për një periudhë të gjatë, powerbank-u duhet ruajtur me një nivel ngarkimi prej rreth 50%. Çdo 2 muaj, bëni një cikël të plotë ngarkimi dhe shkarkimi.

Garantimi:

Përdorimi i gabuar ose vendosja e papërshtatshme e këtij produkti nga përdoruesit mund të rezultojë në shkurtimin e jetëgjatësisë ose dëmtimin e tij, dhe çdo dëmtim i tillë

nuk mbulon garancinë ose përgjegjësinë e prodhuesit. Garancia mbulon defektet fabrikore dhe dëmtimet e materialeve. Garancia e prodhuesit është 24 muaj.

Informacionet mbi eliminimin dhe riciklimin:

Simboli i kosit të tejkalluar e tregon se produktet dhe bateritë duhet të dorëzohen në pikat e grumbullimit të selektuar të mbetjeve të vendosura nga autoritetet lokale pas përfundimit të periudhës së përdorimit. Kështu, mbeturinat WEEE riciklohen dhe përpunohen në një mënyrë që mbron materialet e çmueshme dhe mbrojnë shëndetin dhe mjedisin.

Deklarata e përputhshmërisë:

Këtu 3mk Protection deklaroi se produkti është në përputhje me legjislacionin përkatës të harmonizuar të Bashkimit: 2014/30/BE; 2011/65/BE; (BE) 2023/154. Teksti i plotë i deklaratës së përputhshmërisë është i disponueshëm në adresën e mëposhtme (3mk.global/manual).

Krijuar në Poloni nga:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a


63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Prodhimi në Kinë.





Predstavljanje proizvoda:
3mk SafeCell™ je inovativna poljska powerbank opremljena revolucionarnom tehnologijom Semi-Solid State, koja pruža izuzetnu razinu sigurnosti koja nadmašuje tradicionalne litijumske baterije. Uređaj omogućava simultano punjenje do 3 uređaja putem bežične, žične veze, a takođe ima i posebno mesto za Apple Watch. Ugrađeni stalak omogućava udobno korišćenje pametnog telefona tokom punjenja.

Komplet uključuje:
- 3mk SafeCell™
- Uputstvo za upotrebu

Specifikacije:
Model: 3mk SafeCell™
Broj modela:
Siva: 3MKSC4IN1SESOG
Bež: 3MKSC4IN1SESOB
Tip baterije: Semi-Solid State
Nominalni kapacitet: 10000 mAh (38,5Wh)
Napetost baterije: 3,85V
Nominalni kapacitet: 5800 mAh (5V/2.4A)
Ulaz (USB-C / ugrađeni USB-C kabel): 5V–3A 9V–2A
12V–1,5A

Izlaz (USB-C / ugrađeni USB-C kabel): 5V–3A 9V–2,22A
10V–2,25A 12V–1,67A
Bežično punjenje pametnog telefona: 5W / 7,5W / 10W / 15W
Bežično punjenje Apple Watch: 2,5W
Ukupna izlazna snaga: 5V–3A (maks.)
Efikasnost konverzije energije: ≥60%
Dodatne funkcije:
– ugrađeni USB-C kabel
– ugrađeni stalak
– mogućnost punjenja 3 uređaja istovremeno
– posebno mesto za punjenje Apple Watch
– LED indikator nivoa punjenja
Kompatibilnost: Pametni telefoni i drugi mobilni uređaji koji se mogu puniti bežično ili putem USB-C kabla
Materijal izrade: ABS plastika / silikon / aluminijum
Vreme punjenja powerbanka od 0% do 100%: 3,5h (punjač 18W)
Saveti:
Uzimajući u obzir proces obrade, nominalni izlazni kapacitet je niži od kapaciteta baterije.

Uredba (EU) 2023/1542 o baterijama:
Identifikator proizvođača baterija (Član 38(7)):
3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl
Poljska
Kategorija i identifikator baterija (Član 38(6)):
Prijenosna baterija opće namjene
Model ćelije: 556280
Lokacija proizvodnje ćelija:
678000 Baoshan City, Kina
Datum proizvodnje baterije: 012026
Težina: oko 130-150 g (ceo uređaj) Pojedinačna ćelija: ~70 g
Kapacitet: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh ćelije) / 3.85V
Hemija: Li-ion (litijum, nikl, kobalt i mangan – NMC)
Opasne supstance: Nema (usaglašeno sa Direktivom RoHS 2011/65/EU i (EU) 2015/863)
Sredstvo za gašenje: Voda, vodena magla ili aparat za gašenje klase D
Kritični sirovi materijali (>0,1% m/m): Litijum, Kobalt, Prirodni grafit

Upotreba uređaja:
Punjenje powerbanka:
Povežite USB-C kabel ili kućni punjač sa USB-C portom powerbanka.
Tokom punjenja, LED diode signaliziraju nivo energije.
Žično punjenje:

Povežite uređaj sa ugrađenim USB-C kablom ili USB-C portom powerbanka.
Bežično punjenje pametnog telefona:
Proverite da li telefon podržava bežično punjenje (telefoni bez MagSafe zahtevaju kućište sa MagSafe).
Postavite telefon centralno na magnetsko polje.
Ne koristite kućišta deblja od 2 mm – mogu onemogućiti pravilno punjenje.
Punjenje drugih uređaja putem USB-C kabla:
Ako koristite ugrađeni USB-C kabel, povežite njegov kraj sa punjenim uređajem. Punjenje će se automatski započeti. Ako koristite svoj kabl, povežite ga sa USB-C portom koji se nalazi na bočnoj strani powerbanka.
Punjenje Apple Watch:
Postavite sat na posebno mesto za punjenje, ako punjenje ne započne automatski, pritisnite dugme za uključivanje.
Pass-Through tehnologija:
Powerbank je opremljen Pass-Through tehnologijom, što znači da se u isto vreme može puniti powerbank i povezani uređaji.
Funkcija stalka:
Rastavite ugrađeni stalak kako biste koristili telefon u uspravnom ili horizontalnom položaju tokom punjenja.
LED indikator:
1 dioda: nizak nivo baterije
2–4 diode: srednji nivo
5 dioda: potpuno napunjeno

Pravila sigurnosti i korišćenja:
Da biste obezbedili sigurno i pravilno korišćenje powerbanka 3mk SafeCell™, strogo se pridržavajte sledećih pravila. Nepoštovanje njih može izazvati oštećenje proizvoda, opasnost po zdravlje ili život i gubitak garancije.
Punjenje powerbanka:
Preporučuje se punjenje powerbanka isključivo punjačima marke 3mk ili drugim sertifikovanim punjačima čija snaga ne prelazi 33 W.
Za punjenje se treba koristiti kablove marke 3mk ili druge kablove visokog kvaliteta koji ispunjavaju važeće sigurnosne standarde.
Ne treba koristiti punjače, kablove ili dodatke nepoznatog porekla, oštećene ili nesigurne.
Izvor napajanja:
Ne treba povezivati powerbank sa prenapregnutim električnim utičnicama, produžnim kablovima ili napajanjem koje je lošeg kvaliteta, oštećeno je, nije poznatog porekla i istovremeno opslužuje više uređaja sa visokim strujnim potrebama.
Proizvod treba povezivati isključivo sa ispravnim, sertifikovanim električnim instalacijama.
Tehničko stanje proizvoda:
Ne sme se puniti niti koristiti powerbank ako: kućište je deformisano, nabreklo ili napuklo, iz proizvoda se širi

neprijatan miris, miris spaljenog ili hemijskog proizvoda, proizvod prekomerno se zagreva, primete se curenja ili drugi znakovi oštećenja.
U slučaju bilo kojeg od navedenih simptoma odmah prekinite korišćenje proizvoda.
Uslovi korišćenja:
Powerbank treba koristiti u suvom okruženju, daleko od vlage, vode i izvora visoke temperature. Ne treba izlagati proizvod: delovanju vatre, uranjanju u vodu, jakim udarcima, padovima, stezanju ili probijanju. Proizvod treba čuvati na mestu van dohvata dece.
Zabrana intervencije:
Ne smete samostalno: otvarati kućište, rastavljati proizvod, menjati unutrašnje delove, obavljati popravke sami.
Održavanje i skladištenje:
Ukoliko se powerbank ne koristi duži period, treba ga čuvati sa nivoom punjenja od oko 50%.
Svaka 2 meseca izvršite puni ciklus punjenja i pražnjenja.

Garancija:
Nepoštivanje pravila korišćenja ili nepravilno postavljanje ovog proizvoda od strane korisnika može dovesti do skraćenja životnog veka ili oštećenja, a svi proizašli oštećenja nisu pokriveni garancijom niti su oprošteni od strane proizvođača. Garancija pokriva fabričke greške i

materijalne nedostatke. Garancija proizvođača iznosi 24 meseca.

Informacije o odlaganju i reciklaži:
Simbol precrtanog kanti označava da proizvodi i baterije treba da budu predati tačkama za reciklažu koje postavljaju lokalne vlasti nakon isteka korisnog veka. Tako se otpad WEEE reciklira i obrađuje na način koji štiti dragocene materijale i čovekovo zdravlje i životnu sredinu.

Izjava o usaglašenosti:
Ovim 3mk Protection izjavljuje da je proizvod u skladu sa odgovarajućim zakonodavstvom Evropske unije: 2014/30/EU; 2011/65/EU; (EU) 2023/154. Potpuni tekst izjave o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi (3mk.global/manual).

Dizajnirano u Poljskoj od:
3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl
Proizvedeno u Kini.





3mk

Produktpræsentation:
3mk SafeCell™ er en innovativ polsk powerbank udstyret med den banebrydende Semi-Solid State teknologi, der giver en usædvanlig sikkerhedsniveau som overgår traditionelle lithium-ion batterier. Enheden muliggør samtidig opladning af op til 3 enheder både trådløst og med kabel, samt har et dedikeret område til Apple Watch. Den indbyggede stand gør det muligt at bruge smartphonen bekvemt under opladning.

Pakkens indhold:

- 3mk SafeCell™
- Brugsanvisning

Specifikation:

Modelnavn: 3mk SafeCell™

Modelnummer:

Grå: 3MKSC4IN1SESOG

Beige: 3MKSC4IN1SESOB

Batteritype: Semi-Solid State

Nominel kapacitet: 10000 mAh (38,5Wh)

Batterispænding: 3,85V

Nominel kapacitet: 5800 mAh (5V/2.4A)

Indgang (USB-C / indbygget USB-C kabel): 5V–3A

9V–2A 12V–1,5A

Udgang (USB-C / indbygget USB-C kabel): 5V–3A
9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Trådløs opladning af smartphone: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Trådløs opladning af Apple Watch: 2,5W

Total udgangseffekt: 5V–3A (maks.)

Energieffektivitet: ≥60%

Yderligere funktioner:

- indbygget USB-C kabel
- indbygget stand (holder)
- muligheden for at oplade 3 enheder samtidig
- dedikeret opladningsområde til Apple Watch
- LED batteriniveau indikator

Kompatibilitet: Smartphones og andre mobile enheder

som kan oplades trådløst eller via USB-C kabel

Materiale: ABS plast / silicium / aluminium

Opladningstid for powerbank fra 0% til 100%: 3,5 timer

(oplader 18W)

Tips:

På grund af bearbejdningen er den nominelle udgangskapacitet lavere end batterikapaciteten.

EU-forordning 2023/1542 om batterier:

Producentidentifikation (Art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Polen

Kategori og batteriidentifikation (Art. 38(6)):

General-purpose bærbart batteri

Batterimodel: 556280

Produktion af battericeller:

678000 Baoshan City, Kina

Produktionsdato for batteri: 012026

Vægt: ca. 130-150 g (hele enheden) Enkel celle: ~70 g

Kapacitet: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh celler) / 3.85V

Kemikalier: Li-ion (litiumoxid, nikkel, kobolt og mangan – NMC)

Farlige stoffer: Ingen (overensstemmelse med RoHS

direktivet 2011/65/EU og (EU) 2015/863)

Slukningsmiddel: Vand, vanddamp eller klasse D

brandslukker

Kritiske materialer (>0,1% m/m): Litium, Kobolt, Naturlig

grafit

Enhedens betjening:

Opladning af powerbank:

Tilslut USB-C kabel eller netadapter til USB-C porten på

powerbank.

Under opladning indikerer LED-lamper energiniveauet.

Kabelopladning:

Tilslut enheden til det indbyggede USB-C kabel eller USB-C porten på powerbank.

Trådløs opladning af smartphone:

Sørg for, at telefonen understøtter trådløs opladning

(telefoner uden MagSafe kræver et etui med MagSafe).

Placer telefonen centralt på det magnetiske område.

Brug ikke etuier der er tykkere end 2 mm – de kan

forhindre korrekt opladning.

Opladning af andre enheder via USB-C kabel:

Hvis du bruger det indbyggede USB-C kabel, skal du

tilslutte det til den enhed, der skal oplades. Opladningen

starter automatisk. Hvis du bruger dit eget kabel, skal du

tilslutte det til USB-C porten på siden af powerbank.

Opladning af Apple Watch:

Placer uret på det dedikerede ladestød, hvis opladningen

ikke starter automatisk, tryk på tænd/sluk-knappen.

Pass-Through teknologi:

Powerbanken er udstyret med Pass-Through teknologi,

hvilket betyder, at du kan oplade både powerbanken og

de tilsluttede enheder samtidig.

Stands funktion:

Fold den indbyggede stand ud for at bruge telefonen i

lodret eller vandret position under opladning.

LED-indikatorer:

1 lysdioder: lav batteriniveau

2–4 lysdioder: gennemsnitligt niveau

5 lysdioder: fuld opladning

Sikkerheds- og brugsregler:

For at sikre sikkert og korrekt brug af powerbanken 3mk

SafeCell™, skal du absolut overholde nedenstående

regler. Manglende overholdelse kan føre til

produktbeskadigelse, sundheds- eller livsfare samt tab af

garanti.

Opladning af powerbanken:

Det anbefales kun at oplade powerbanken med

netadaptere fra 3mk eller andre certificerede oplader, der

ikke overskrider 33 W.

Der skal bruges kabler fra 3mk eller andre højkvalitets

kabler, der opfylder gældende sikkerhedsstandarder til

opladning.

Det er ikke tilladt at bruge opladere, kabler eller tilbehør

af ukendt oprindelse, beskadigede eller som ikke

overholder standarderne.

Strømforsyning:

Powerbanken må ikke tilsluttes overbelastede

stikkontakter, forlængerkabler eller stikdåser, der: er af

lav kvalitet, er beskadigede, er af ukendt oprindelse,

betjener mange enheder med højt strømforbrug samtidig.

Produktet bør kun tilsluttes fungerende, certificerede

elektriske installationer.

Produktets tekniske tilstand:

Du må ikke oplade eller bruge powerbanken hvis: huset

er deformet, opsvulmet eller revnet, der kommer en

ubehagelig lugt fra produktet, der lugter brændt eller kemisk, produktet bliver overdreven varmt, der er synlige

lækager eller andre tegn på beskadigelse.

Ved optræden af noget af ovenstående symptomer, skal

du straks stoppe med at bruge produktet.

Brugsbetingelser:

Powerbanken skal bruges i et tørt miljø, væk fra fugt,

vand og kilder til høj temperatur. Produktet må ikke

udsættes for: brand, nedsænkning i vand, stærke

rystelser, fald, knusning eller piercing. Produktet skal

opbevares uden for børns rækkevidde.

Forbud mod indgreb:

Det er forbudt selvstændigt at: åbne huset, demontere

produktet, ændre indre dele, foretage reparationer selv.

Vedligeholdelse og opbevaring:

Ved længere tids ubrugt, skal powerbanken opbevares

med en opladningsniveau på omkring 50%.

Udfør en fuld opladnings- og afladningscyklus hver 2.

måned.

Garanti:

Forkert brug eller ukorrekt placering af dette produkt af

brugere kan føre til forkortelse af levetid eller

beskadigelse, og enhver skade heraf er ikke dækket af

garantien eller producentens ansvar. Garantien dækker

fabrikationsfejl og materialefejl. Producentens garanti er

24 måneder.

Information om bortskaffelse og genanvendelse:

Symbolet for den gennemstrømmende skraldespand

betyder, at produkter og batterier skal afleveres til de

affaldseparationssteder, der er udpeget af de lokale

myndigheder, efter at de har afsluttet deres brug. Dette

sikrer, at WEEE affald genbruges og behandles på en

måde, der beskytter værdifulde materialer og

menneskers sundhed og miljøet.

Overensstemmelseserklæring:

Hermed erklærer 3mk Protection, at produktet er i

overensstemmelse med den relevante fællesskabsretter

til harmonisering: 2014/30/EU; 2011/65/EU; (EU)

2023/154. Den fulde tekst af

overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på

følgende webadresse (3mk.global/manual).

Designet i Polen af:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Lavet i Kina.





Презентација на производот:

3mk SafeCell™ е иновативен полски powerbank опремен со пробивна технологија Semi-Solid State, која нуди исклучително ниво на безбедност надминувајќи ги традиционалните литиум-јонски батерии. Уредот овозможува истовремено полнење до 3 уреди во безжичен режим, жичен режим и има посебно поле за Apple Watch. Вградениот статив овозможува удобно користење на смартфонот за време на полнењето.

Содржина на пакувањето:

- 3mk SafeCell™
- Упатство за употреба

Спецификација:

Име на моделот: 3mk SafeCell™
Број на моделот:
Сив: 3MKSC4IN1SESOG
Беж: 3MKSC4IN1SESOB
Тип на батерија: Semi-Solid State
Номинална капацитет: 10000 mAh (38,5Wh)
Напон на батеријата: 3,85V
Номинален капацитет: 5800 mAh (5V/2.4A)
Влез (USB-C / вграден USB-C кабел): 5V–3A 9V–2A 12V–1,5A

Излез (USB-C / вграден USB-C кабел): 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A
Безжично полнење на смартфон: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Безжично полнење на Apple Watch: 2,5W
Вкупна излезна моќ: 5V–3A (макс.)
Ефикасност на конверзија на енергија: ≥60%

Дополнителни функции:

– вграден USB-C кабел
– вграден статив (стенд)
– можност за полнење 3 уреди истовремено
– посебно поле за полнење на Apple Watch
– индикатор за ниво на заряд LED
Комплементација: Смартфони и други мобилни уреди кои се полнат безжично или преку USB-C кабел
Материјал: Пластика ABS / силикон / алуминиум
Време на полнење на powerbank од 0% до 100%: 3,5h (полнач 18W)

Совети:

Поради процесот на обработка, номиналниот капацитет на излезот е помал од капацитетот на батеријата.

Регулатива (ЕУ) 2023/1542 за батерии:

Идентификатор на производителот на батерии (Член 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Полска

Категорија и идентификатор на батерии (Член 38(6)):

Преносна батерија за општа употреба

Модел на ќелија: 556280

Локација на производство на ќелии:

678000 Баошан Сити, Кина

Дата на производство на батеријата: 012026

Тежина: околу 130-150 г (цел уред) Пединечна ќелија:

~70 г

Капацитет: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh ќелии) /

3.85V

Хемија: Li-ion (оксид на литиум, никел, кобалт и манган

– NMC)

Опасни супстанции: Нема (усогласеност со

директивите RoHS 2011/65/EU и (EU) 2015/863)

Средство за гаснење: Вода, водена магла или

противпожарен апарат класа D

Критични суровини (>0,1% м/м): Литиум, Кобалт,

природен графит

Работа со уредот:

Полнење на powerbank:

Поврзете USB-C кабел или напојувач на мрежата со USB-C портата на powerbank-от.
За време на полнењето, LED индикаторите сигнализираат нивото на енергијата.

Жично полнење:

Поврзете го уредот на вградените USB-C кабел или USB-C портата на powerbank-от.

Безжично полнење на смартфон:

Уверете се дека телефонот поддржува безжично полнење (телефоните без MagSafe бараат кукиште со MagSafe).

Ставите го телефонот централно на магнетното поле.

Не користете кукишта поголеми од 2 мм – тие можат да ја оневозможат правилната полнење.

Полнење на други уреди со помош на USB-C кабел:

Ако користите вграден USB-C кабел, приклучете го неговиот крај на уредот што се полни. Полнењето ќе започне автоматски. Ако користите сопствен кабел,

приклучете го на USB-C портата која се наоѓа на страната на powerbank-от.

Полнење на Apple Watch:

Ставите го часовникот на посебното поле за полнење, ако полнењето не се случи автоматски, притиснете го копчето за вклучување.

Технологија Pass-Through:

Powerbank-от е опремен со технологија Pass-Through,

што значи дека истовремено може да се полни

powerbank-от и поврзаните уреди.

Функција на статив:

Отворете го вградениот статив за да го користите телефонот во вертикална или хоризонтална позиција за време на полнењето.

LED индикатори:

1 LED: низок ниво на батеријата

2–4 LED: средно ниво

5 LED: целосно наплаќање

Принципи на безбедност и употреба:

За да се обезбеди безбедна и правилна употреба на powerbank 3mk SafeCell™, строго мора да се следат следниве правила. Непочитувањето на нив може да доведе до оштетување на производот, опасност за здравјето или животот и губење на гаранцијата.

Полнење на powerbank:

Се препорачува да се полни powerbank-от само со мрежни полначи на брендот 3mk или други сертифицирани полначи со моќност не поголема од 33 W.

За полнење, треба да се користат кабли на брендот 3mk или други висококвалитетни кабли, кои ги исполнуваат актуелните безбедносни стандарди.

Не треба да се користат полначи, кабли или додатоци на непознато потекло, оштетени или кои не ги исполнуваат стандардите.

Извор на напојување:

Не треба да се приклучува powerbank-от на преоптоварени електрични разреди, продолжувачи или напојувачки ленти, кои: се нискоквалитетни, оштетени, од непознато потекло, поддржуваат многу уреди со голем влез на енергија истовремено. Производот треба да се приклучи само на исправни, сертифицирани електрични инсталации.

Техничка состојба на производот:

Не е дозволено полнење или користење на powerbank-от, ако: кукиштето е деформирано, отечено или пука, од производот се испушта непријатен мирис, мирис на горење или хемиски, производот прегрева, видливи се течности или други знаци на оштетување. Во случај на појава на кој било од горенаведените симптоми, веднаш престанете со користење на производот.

Услови на употреба:

Powerbank-от треба да се користи во сува средина, далеку од влага, вода и извори на висока температура. Не должи да се изложува на: влијание на оган, потопување во вода, силни потреси, падови, стиснување или пробив. Производот треба да се чува надвор од дофат на деца.

Забрана на интервенција:

Не смее да се: отвора кукиштето, демонтира производот, модифицира внатрешни елементи, прави поправки сами.

Одржување и складирање:

При подолга неупотреба, powerbank-от треба да се чува со ниво на полнење околу 50%. Секои 2 месеци направете целосен циклус на полнење и празнење.

Гаранција:

Неправилна употреба или неточно позиционирање на овој производ од страна на корисниците може да доведе до скратување на нејзиниот животен век или оштетување, а секоја приредена штета не е покриена од гаранцијата или одговорноста на производителот. Гаранцијата ја покрива фабричките дефекти и дефектите на материјалот. Гаранцијата на производителот е 24 месеци.

Информации за рециклирање и отстранување на производот:

Симболот на прекршената кофа укажува дека производите и батериите треба да се предадат на места за селективно собирање на отпад одредени од локалните власти по завршувањето на периодот на експлоатација. На овој начин, отпадот WEEE би се

рециклирал и обработувал на начин што ги штити вредните материјали и го заштитува здравето на луѓето и животната средина.

Декларација за усогласеност:

Со ова 3mk Protection изјавува дека производот е во согласност со соодветното законодавство на ЕУ за хардвер: 2014/30/EU; 2011/65/EU; (ЕУ) 2023/154. Целосниот текст на декларацијата за усогласеност е достапен на следниот веб-адреса (3mk.global/manual).

Дизајнирано во Полска од:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Произведено во Кина.





SafeCell™

Powerbank

Brukerhåndbok

NO

Produktpresentasjon:

3mk SafeCell™ er en innovativ polsk powerbank utstyrt med banebrytende Semi-Solid State-teknologi som gir enestående sikkerhet som overgår tradisjonelle litiumionbatterier. Enheten gjør det mulig å lade opptil 3 enheter samtidig i både trådløs og kablet modus, og har et dedikert område for Apple Watch. Den innebygde støtten lar deg enkelt bruke smarttelefonen mens den lader.

Innhold i pakken:

- 3mk SafeCell™
- Bruksanvisning

Spesifikasjoner:

Modellnavn: 3mk SafeCell™

Modellnummer:

Grå: 3MKSC4IN1SESO

Beige: 3MKSC4IN1SESOB

Batteritype: Semi-Solid State

Nominell kapasitet: 10000 mAh (38,5Wh)

Batterispenning: 3,85V

Nominell kapasitet: 5800 mAh (5V/2.4A)

Inngang (USB-C / innebygd USB-C-kabel): 5V–3A 9V–2A 12V–1,5A

Utgang (USB-C / innebygd USB-C-kabel): 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Trådløs lading av smarttelefon: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Trådløs lading av Apple Watch: 2,5W

Total utgangseffekt: 5V–3A (maks.)

Energiomformingsutbytte: ≥60%

Ekstra funksjoner:

– innebygd USB-C-kabel

– innebygd støtte (stand)

– mulighet for å lade 3 enheter samtidig

– dedikert ladestasjon for Apple Watch

– LED-batterinivåindikator

Kompatibilitet: Smarttelefoner og andre mobile enheter

som lades trådløst eller via USB-C-kabel

Materialer: ABS-plast / silikon / aluminium

Tiden for å lade powerbanken fra 0% til 100% er: 3,5t (18W lader)

Tips:

På grunn av prosessen med behandling, er den nominelle utgangskapasiteten lavere enn batterikapasiteten.

Forordning (EU) 2023/1542 om batterier:

Batteriprodusentidentifikator (Art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Polen

Kategori og Batteriidentifikator (Art. 38(6)):

Generell bærbar batteri

Modell av cellen: 556280

Produksjonssted for celler:

678000 Baoshan City, Kina

Produsertatoverste batteri: 012026

Vekt: ca. 130-150 g (hele enheten) Enkelcelle: ~70 g

Kapasitet: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh celler) / 3.85V

Kjemi: Li-ion (litium, nikkel, kobolt og manganoksid – NMC)

Farlige stoffer: Ingen (i samsvar med RoHS-direktiv

2011/65/EU og (EU) 2015/863)

Slukningsmiddel: Vann, vannmist eller klasse D-brannslukker

Kritiske råvarer (>0,1% m/m): Litium, Kobolt, Naturlig grafit

Betjening av enheten:

Lading av powerbanken:

Koble USB-C-kabelen eller nettadapteren til USB-C-porten på powerbanken.

Under lading indikerer LED-lampene energinivået.

Kablet lading:

Koble enheten til den innebygde USB-C-kabelen eller USB-C-porten på powerbanken.

Trådløs lading av smarttelefon:

Sørg for at telefonen støtter trådløs lading (telefoner uten MagSafe krever MagSafe-deksel).

Plasser telefonen sentralt på det magnetiske området.

Ikke bruk deksler tykkere enn 2 mm - de kan hindre korrekt lading.

Lading av andre enheter med USB-C-kabel:

Hvis du bruker den innebygde USB-C-kabelen, koble enden til den enheten som skal lades. Ladingen vil starte automatisk. Hvis du bruker din egen kabel, koble den til USB-C-porten på siden av powerbanken.

Lading av Apple Watch:

Plasser klokken på det dedikerte ladestationen, hvis ladingen ikke skjer automatisk, trykk på strømbryteren.

Pass-Through-teknologi:

Powerbanken er utstyrt med Pass-Through-teknologi, noe som betyr at du kan lade både powerbanken og tilkoblede enheter samtidig.

Støttefunksjon:

Fell ut den innebygde støtten for å bruke telefonen i enten stående eller liggende posisjon under lading.

LED-indikatorer:

1 lysdioder: lav batterinivå

2-4 lysdioder: middels nivå

5 lysdioder: fulladet

Sikkerhetsregler og bruk:

For å sikre sikker og riktig bruk av 3mk SafeCell™-powerbanken må følgende regler overholdes. Unnlatelse av å følge dem kan føre til skade på produktet, risiko for helse eller liv, samt tap av garanti.

Lading av powerbanken:

Det anbefales å lade powerbanken bare med 3mk-nettladere eller andre sertifiserte ladere med maksimalt 33 W effekt.

Bruk kabler fra 3mk eller andre høykvalitetskabel som oppfyller gjeldende sikkerhetsstandarder.

Ikke bruk ladere, kabler eller tilbehør av ukjent opprinnelse, skadede eller som ikke oppfyller standardene.

Strømforsyning:

Unngå å koble powerbanken til overbelastede stikkontakter, forlengere, eller strømsstasjoner som: er av lav kvalitet, skadet, av ukjent opprinnelse, og som samtidig driver mange enheter med høy effekt.

Produktet må bare kobles til fungerende, sertifiserte elektriske installasjoner.

Produktets tekniske tilstand:

Ikke lad eller bruk powerbanken hvis: kabinettet er deformert, oppblåst eller sprukket, hvis det kommer en ubehagelig lukt fra produktet, en lukt av brent eller kjemisk, hvis produktet blir overopphetet, og hvis det er synlige lekkasjer eller andre tegn på skade.

Hvis noe av de ovennevnte symptomene oppstår, må du straks slutte å bruke produktet.

Bruksbetingelser:

Powerbanken skal brukes i tørre omgivelser, borte fra fuktighet, vann og kilder til høy temperatur. Produktet skal ikke utsettes for: brann, nedsenking i vann, kraftige sjokk, fall, klem eller punktering. Oppbevar produktet utenfor rekkevidde for barn.

Forbud mot inngrep:

Ikke åpne kabinettet, demontere produktet, modifisere interne komponenter eller foreta reparasjoner på egen hånd.

Vedlikehold og oppbevaring:

Ved lengre perioder uten bruk, lagre powerbanken med omtrent 50% ladet nivå.

Gjennomfør en full lade- og utladingssyklus hver 2. måned.

Garanti:

Feil bruk eller feil plassering av dette produktet av brukerne kan resultere i redusert levetid eller skader, og eventuelle resulterende skader dekkes ikke av garantien eller er produsentens ansvar. Garantien dekker fabrikkfeil og materialfeil. Produsentens garanti er 24 måneder.

Informasjon om avhending og resirkulering:

Symbolet for krysset søppelbøtte betyr at produkter og batterier skal leveres til innsamlingspunkter for avfall som er utpekt av lokale myndigheter etter at de har opphørt å bli brukt. Dette sikrer at WEEE-avfall resirkuleres og behandles på en måte som beskytter verdifulle materialer og beskytter menneskers helse og miljø.

Overensstemmelseserklæring:

3mk Protection erklærer herved at produktet er i samsvar med relevant fellesskapslovgivning: 2014/30/EU; 2011/65/EU; (EU) 2023/154. Den fullstendige teksten til samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettside (3mk.global/manual).

Designet i Polen av:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Produsert i Kina.





SafeCell™

Powerbank

Uputstvo za upotrebu

SP

Predstavljanje proizvoda:

3mk SafeCell™ je inovativni poljski powerbank opremljen revolucionarnom tehnologijom Semi-Solid State koja pruža izuzetnu sigurnost koja nadmašuje tradicionalne litijum-jonske baterije. Uređaj omogućava istovremeno punjenje do 3 uređaja putem bežičnog i žičnog načina, a takođe ima i posebno područje za Apple Watch. Ugrađeni stalak omogućava udobno korišćenje pametnog telefona tokom punjenja.

Sadržaj paketa:

- 3mk SafeCell™

- Uputstvo za upotrebu

Specifikacija:

Model: 3mk SafeCell™

Broj modela:

Siva: 3MKSC4IN1SESOG

Bež: 3MKSC4IN1SESOB

Tip baterije: Semi-Solid State

Nominalni kapacitet: 10000 mAh (38,5Wh)

Napon baterije: 3,85V

Nominalni kapacitet: 5800 mAh (5V/2.4A)

Ulaz (USB-C / ugrađeni USB-C kabel): 5V–3A 9V–2A
12V–1,5A

Izlaz (USB-C / ugrađeni USB-C kabel): 5V–3A 9V–2,22A
10V–2,25A 12V–1,67A

Bežično punjenje pametnog telefona: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Bežično punjenje Apple Watch: 2,5W

Ukupna izlazna snaga: 5V–3A (maks.)

Efikasnost konverzije energije: ≥60%

Dodatne funkcije:

– ugrađeni USB-C kabel

– ugrađeni stalak (stand)

– mogućnost punjenja 3 uređaja istovremeno

– posebno područje za punjenje Apple Watch

– LED indikator nivoa punjenja

Kompatibilnost: Pametni telefoni i drugi mobilni uređaji koji se pune bežično ili pomoću USB-C kabla

Materijal: ABS plastika / silikonska / aluminijumska

Vreme punjenja powerbanka od 0% do 100%: 3,5h (punjač 18W)

Saveti:

Zbog procesa obrade, nominalni izlazni kapacitet je manji od kapaciteta baterije.

Uredba (EU) 2023/1542 o baterijama:

Identifikator proizvođača baterija (čl. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Poljska

Kategorija i identifikator baterije (čl. 38(6)):

Prijenosna baterija opće namjene

Model ćelije: 556280

Lokacija proizvodnje ćelija:

678000 Baoshan City, Kina

Datum proizvodnje baterije: 012026

Težina: ok. 130-150 g (celokupno uređaj) Pojedinačna

ćelija: ~70 g

Kapacitet: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh ćelije) /

3.85V

Hemija: Li-ion (litijum, nikl, kobalt i mangan – NMC)

Opasne supstance: Nema (usklađeno s Direktivom RoHS 2011/65/EU i (EU) 2015/863)

Sredstvo za gašenje: Voda, vodena magla ili aparat za gašenje klase D

Kritične sirovine (>0,1% m/m): Litijum, Kobalt, Prirodni grafit

Upotreba uređaja:

Punjenje powerbanka:

Povežite USB-C kabel ili mrežni punjač sa USB-C portom powerbanka.

Tokom punjenja LED diode signaliziraju nivo energije.

Žično punjenje:

Povežite uređaj sa ugrađenim USB-C kablom ili USB-C portom powerbanka.

Bežično punjenje pametnog telefona:

Proverite da li telefon podržava bežično punjenje (telefoni bez MagSafe zahtevaju futrolu sa MagSafe).

Postavite telefon centrirano na magnetsko područje.

Ne koristite futrole deblje od 2 mm – mogu ometati pravilno punjenje.

Punjenje drugih uređaja pomoću USB-C kabla:

Ako koristite ugrađeni USB-C kabel, povežite njegov kraj sa uređajem koji se puni. Punjenje će početi automatski.

Ako koristite svoj kabel, povežite ga sa USB-C portom koji se nalazi na bočnoj strani powerbanka.

Punjenje Apple Watch:

Postavite sat na posebno područje za punjenje, ako punjenje ne započne automatski, pritisnite dugme za uključivanje.

Pass-Through tehnologija:

Powerbank je opremljen Pass-Through tehnologijom, što znači da je moguće istovremeno puniti powerbank i uređaje povezane na njega.

Funkcija stalka:

Rastegnite ugrađeni stalak kako biste koristili telefon u vertikalnom ili horizontalnom položaju tokom punjenja.

LED indikatori:

1 LED: nizak nivo baterije

2–4 LED: srednji nivo

5 LED: potpuno napunjen

Pravila bezbednosti i korišćenja:

Da biste osigurali sigurno i pravilno korišćenje powerbanka 3mk SafeCell™, neophodno je strogo se pridržavati sledećih pravila. Nepoštovanje istih može dovesti do oštećenja proizvoda, ugrožavanja zdravlja ili života, kao i gubitka garancije.

Punjenje powerbanka:

Preporučuje se punjenje powerbanka isključivo mrežnim punjačima marke 3mk ili drugim sertifikovanim punjačima čija snaga ne prelazi 33 W.

Za punjenje treba koristiti kablove marke 3mk ili druge visokokvalitetne kablove koji ispunjavaju važeće norme sigurnosti.

Ne treba koristiti punjače, kablove ili dodatke nepoznatog porekla, oštećene ili one koji ne zadovoljavaju standarde.

Izvor napajanja:

Ne treba povezivati powerbank sa preopterećenim električnim utičnicama, produžnim kablovima ili produžnim trakama koje: su niskog kvaliteta, oštećene, nepoznatog porekla, istovremeno podržavaju više uređaja sa velikim zahtevima energije.

Proizvod treba povezivati isključivo na funkcionalne, sertifikovane električne instalacije.

Tehničko stanje proizvoda:

Ne sme se puniti niti koristiti powerbank ako: je kućište deformisano, nabreklo ili napuklo, iz proizvoda se širi neprijatan miris, miris izgorelog ili hemijskog, proizvod se previše zagreje, vidljive su curenja ili drugi znakovi oštećenja.

U slučaju pojave bilo kojeg od navedenih simptoma, odmah prekinite upotrebu proizvoda.

Uslovi korišćenja:

Powerbank treba koristiti u suvom okruženju, daleko od vlage, vode i izvora visokih temperatura. Ne treba izlagati proizvod: delovanju vatre, uranjanju u vodu, jakim udarcima, padovima, sabijanju ili probijanju. Proizvod treba čuvati van domašaja dece.

Zabrana intervencija:

Ne sme se samostalno: otvarati kućište, rastavljati proizvod, modifikovati unutrašnje komponente, vršiti popravke samostalno.

Održavanje i čuvanje:

U slučaju dužeg ne korišćenja, powerbank treba čuvati sa nivoom napunjenosti od oko 50%.

Svaka 2 meseca izvršiti puni ciklus punjenja i pražnjenja.

Garancija:

Nepoštovanje uputstava ili nepravilno postavljanje ovog proizvoda od strane korisnika može rezultirati smanjenjem životnog veka ili oštećenjem, a bilo koja šteta nastala iz toga nije pokrivena garancijom ili nije pod

odgovornošću proizvođača. Garancija pokriva fabričke greške i materijalne nedostatke. Garancija proizvođača traje 24 meseca.

Informacije o odlaganju i reciklaži:

Simbol precrtanog kante označava da proizvodi i baterije treba da se predaju mestima za selektivno sakupljanje otpada koje postavljaju lokalne vlasti nakon završetka perioda upotrebe. Na taj način se otpad WEEE reciklira i obrađuje na način koji štiti dragocene materijale i zdravlje ljudi i životne sredine.

Izjava o usklađenosti:

3mk Protection ovom izjavljuje da je proizvod u skladu s odgovarajućim zajedničkim zakonodavstvom: 2014/30/EU; 2011/65/EU; (EU) 2023/154. Pun tekst izjave o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet adresi (3mk.global/manual).

Dizajnirano u Poljskoj od:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Proizvedeno u Kini.





Презентация на продукта:

3mk SafeCell™ е иновационен полски powerbank, оборудван с пробивна технология Semi-Solid State, която осигурява изключително ниво на безопасност, надминаващо традиционните литиево-йонни батерии. Устройството позволява едновременно зареждане на до 3 устройства в безжичен и кабелен режим и разполага с отделно поле за Apple Watch. Вградената поставка позволява удобно използване на смартфона по време на зареждане.

Съдържание на комплекта:

- 3mk SafeCell™
- Инструкция за употреба

Спецификация:

Модел: 3mk SafeCell™
Модел номер:
Сив: 3MKSC4IN1SESOG
Бежов: 3MKSC4IN1SESOB
Тип батерия: Semi-Solid State
Номинален капацитет: 10000 mAh (38,5Wh)
Напрежение на батерията: 3,85V
Номинален капацитет: 5800 mAh (5V/2.4A)
Вход (USB-C / вграден USB-C кабел): 5V–3A 9V–2A 12V–1,5A

Изход (USB-C / вграден USB-C кабел): 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Безжично зареждане на смартфон: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Безжично зареждане на Apple Watch: 2,5W

Общ изходящ капацитет: 5V–3A (макс.)

Ефективност при преобразуване на енергия: ≥60%

Допълнителни функции:

- вграден USB-C кабел
- вградена поставка (stand)
- възможност за зареждане на 3 устройства едновременно

– отделно поле за зареждане на Apple Watch

– LED индикатор за ниво на зареждане

Съвместимост: Смартфони и други мобилни устройства, зареждани безжично или чрез USB-C кабел

Материал на изработка: ABS пластмаса / силикон / алуминий

Време за зареждане на powerbank-a от 0% до 100%:

3,5ч (зарядно 18W)

Препоръки:

Поради процеса на обработка, номиналният изходен капацитет е по-нисък от капацитета на батерията.

Регламент (ЕС) 2023/1542 относно батериите:

Идентификатор на производителя на батерията (Артикул 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Полша

Категория и идентификатор на батерията (Артикул 38(6)):

Преносима батерия за общо предназначение

Модел на клетката: 556280

Местоположение на производството на клетките:

678000 Baoshan City, Китай

Дата на производство на батерията: 012026

Тегло: ок. 130-150 г (цялото устройство) Единична

клетка: ~70 г

Капацитет: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh клетки) / 3.85V

Химия: Li-ион (литиеви оксиди, никел, кобалт и манган – NMC)

Опасни вещества: Няма (съответствие с Директива RoHS 2011/65/EC и (EC) 2015/863)

Пожарогасител: Вода, водна мъгла или пожарогасител клас D

Критични суровини (>0,1% м/м): Литий, Кобалт, Природен графит

Управление на устройството:

Зареждане на powerbank-a:

Свържете USB-C кабел или мрежово зарядно устройство към USB-C порта на powerbank-a.

По време на зареждане LED индикаторите показват нивото на енергия.

Кабелно зареждане:

Свържете устройството към вградения USB-C кабел или USB-C порта на powerbank-a.

Безжично зареждане на смартфон:

Уверете се, че телефонът поддържа безжично зареждане (телефони без MagSafe изискват калъф с MagSafe).

Поставете телефона централно на магнитното поле. Не използвайте калъфи с дебелина повече от 2 мм - те могат да предотвратят правилното зареждане.

Зареждане на други устройства с USB-C кабел:

Ако използвате вградения USB-C кабел, свържете неговия край към зарежданото устройство. Зареждането ще започне автоматично. Ако използвате собствен кабел, свържете го към USB-C порта отстрани на powerbank-a.

Зареждане на Apple Watch:

Поставете часовника на отделеното поле за зареждане, ако зареждането не започне автоматично, натиснете бутона за включване.

Технология за преминаване:

Powerbank-ът е оборудван с технология за преминаване, което означава, че в същото време може да се зарежда powerbank-a и свързаните към него устройства.

Функция за поставка:

Разгънете вградената поставка, за да използвате телефона в изправено или хоризонтално положение по време на зареждане.

LED индикатори:

1 светодиод: ниско ниво на батерията

2–4 светодиода: средно ниво

5 светодиода: пълно зареждане

Правила за безопасност и употреба:

За да осигурите безопасна и правилна употреба на powerbank-a 3mk SafeCell™, строго спазвайте следните правила. Неспазването им може да доведе до повреда на продукта, заплаха за здравето или живота и загуба на гаранцията.

Зареждане на powerbank-a:

Препоръчително е зареждането на powerbank-a да става само с мрежови зарядни устройства на марката 3mk или други сертифицирани зарядни устройства с мощност, не надвишаваща 33 W.

За зареждане се използват кабели на марката 3mk или други висококачествени кабели, отговарящи на

валидните безопасностни норми.

Не използвайте зарядни устройства, кабели или аксесоари с неясен произход, повредени или неконформиращи с нормите.

Източник на захранване:

Не свързвайте powerbank-a към претоварени електрически контакти, удължители или разклонителни гнезда, които: са с лошо качество, повредени, с неясен произход, поддържат едновременно много устройства с висока мощност.

Продуктът трябва да се свързва само към работещи, сертифицирани електрически инсталации.

Техническо състояние на продукта:

Не трябва да се зарежда или използва powerbank-ът, ако: корпусът е деформиран, подут или напукан, от продукта се отделя неприятна миризма, миризма на изгаряне или химическа, продуктът прегрява, видими са течове или други признаци на повреда.

Ако забележите някой от горепосочените симптоми, незабавно спрете употребата на продукта.

Условия на употреба:

Powerbank-ът трябва да се използва в суха среда, далеч от влага, вода и източници на висока температура. Не излагайте продукта на: огън, потапяне във вода, силни удари, падания, притискане или пробиване. Продуктът трябва да се съхранява извън обсега на деца.

Забрана за намеса:

Не отваряйте сами корпуса, не разглобявайте продукта, не модифицирайте вътрешни елементи, нито извършвайте ремонти самостоятелно.

Поддръжка и съхранение:

При дълго неупотреба, съхранявайте powerbank-a с зареждане около 50%.

На всеки 2 месеца извършвайте пълнен цикъл на зареждане и разреждане.

Гаранция:

Неправилното използване или неправилното поставяне на продукта от потребителите може да доведе до скъсяване на живота или повреда, а всякакви произтичащи от това повреди не са покрити от гаранцията или поемането на отговорност от производителя. Гаранцията обхваща заводски дефекти и недостатъци в материалите. Гаранцията на производителя е 24 месеца.

Информация относно изхвърляне и рециклиране:

Символът на прекръстения кош показва, че продуктите и батериите трябва да бъдат предадени на пунктовете за разделно събиране на отпадъци, определени от местните власти след края на експлоатационния срок. Така отпадъците WEEE се

рециклират и обработват по начин, който защитава ценните материали и е в полза на здравето на хората и околната среда.

Декларация за съответствие:

С настоящето 3mk Protection декларира, че продуктът отговаря на съответното общностно законодателство: 2014/30/EC; 2011/65/EC; (EC) 2023/154. Пълният текст на декларацията за съответствие е наличен на следния уебсайт (3mk.global/manual).

Проектирано в Полша от:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Произведено в Китай.





Predstavljanje proizvoda:

3mk SafeCell™ je inovativni poljski powerbank opremljen revolucionarnom tehnologijom Semi-Solid State, koja osigurava izvanrednu razinu sigurnosti koja nadmašuje tradicionalne litij-ionske baterije. Uređaj omogućava istovremeno punjenje do 3 uređaja putem bežične, žične veze, te ima posebnu površinu za Apple Watch. Ugrađena postolje omogućava udobno korištenje pametnog telefona tijekom punjenja.

Komplet sadrži:

- 3mk SafeCell™

- Upute za uporabu

Specifikacija:

Model: 3mk SafeCell™

Model broj:

Sivi: 3MKSC4IN1SESOG

Bež: 3MKSC4IN1SESOB

Tip baterije: Semi-Solid State

Nominativni kapacitet: 10000 mAh (38,5Wh)

Napon baterije: 3,85V

Kapacitet punjenja: 5800 mAh (5V/2.4A)

Ulaz (USB-C / ugrađeni kabel USB-C): 5V–3A 9V–2A

12V–1,5A

Izlaz (USB-C / ugrađeni kabel USB-C): 5V–3A 9V–2,22A

10V–2,25A 12V–1,67A

Bežično punjenje pametnog telefona: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Bežično punjenje Apple Watch: 2,5W

Ukupna izlazna snaga: 5V–3A (maks.)

Efikasnost konverzije energije: ≥60%

Dodatne funkcije:

– ugrađeni USB-C kabel

– ugrađeno postolje (stand)

– mogućnost punjenja 3 uređaja istovremeno

– posebna površina za punjenje Apple Watch

– LED indikator razine napunjenosti

Kompatibilnost: Pametni telefoni i drugi mobilni uređaji

punjeni bežično ili putem USB-C kabela

Materijal: ABS plastika / silikon / aluminij

Vrijeme punjenja powerbanka od 0% do 100%: 3,5h

(punjač 18W)

Savjeti:

Usled tehnologije obrade, nominalni izlazni kapacitet je

niži od kapaciteta baterije.

Uredba (EU) 2023/1542 o baterijama:

Identifikator proizvođača baterija (članak 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Poljska

Kategorija i identifikator baterija (članak 38(6)):

Prijenosna baterija opće namjene

Model cell: 556280

Mjesto proizvodnje baterija:

678000 Baoshan City, Kina

Datum proizvodnje baterije: 012026

Težina: cca. 130-150 g (cijeli uređaj) Pojedinačna ćelija:

~70 g

Kapacitet: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh ćelija) /

3.85V

Kemija: Li-ion (litij, jasan, kobalt i mangan - NMC)

Opasne tvari: Nema (u skladu s Direktivom RoHS

2011/65/EU i (EU) 2015/863)

Sredstvo za gašenje: Voda, vodena magla ili aparati za

gašenje klasa D

Kritični materijali (>0,1% m/m): Litij, Kobalt, Prirodni

grafit

Upravljanje uređajem:

Punjenje powerbanka:

Povežite USB-C kabel ili zidni punjač na USB-C port

powerbanka.

Tijekom punjenja LED diodice signaliziraju razinu

energije.

Žično punjenje:

Povežite uređaj s ugrađenim USB-C kabelom ili USB-C

portom powerbanka.

Bežično punjenje pametnog telefona:

Pobrinite se da telefon podržava bežično punjenje

(telefoni bez MagSafe zahtijevaju etui s MagSafe).

Položite telefon centrirano na magnetsku površinu.

Ne koristite etuije deblje od 2 mm – oni mogu

onemogućiti ispravno punjenje.

Punjenje drugih uređaja putem USB-C kabela:

Ako koristite ugrađeni USB-C kabel, povežite njegov kraj

s punjenim uređajem. Punjenje će započeti automatski.

Ako koristite vlastiti kabel, povežite ga s USB-C portom

na bočnoj strani powerbanka.

Punjenje Apple Watch:

Položite sat na posebno punjenje, ako punjenje ne

započne automatski, pritisnite dugme za uključivanje.

Pass-Through tehnologija:

Powerbank je opremljen Pass-Through tehnologijom, što

znači da se istovremeno mogu puniti powerbank i uređaji

povezani na njega.

Funkcija postoljenja:

Rastavite ugrađeno postolje kako biste koristili telefon u

uspravnom ili vodoravnom položaju tijekom punjenja.

LED indikatori:

1 dioda: nizak nivo baterije

2–4 diode: srednji nivo

5 dioda: potpuno napunjeno

Pravila sigurnosti i korištenja:

Kako bi se osigurala sigurna i pravilna uporaba

powerbanka 3mk SafeCell™, mora se strogo poštivati

sljedeća pravila. Nepoštivanje istih može dovesti do

oštećenja proizvoda, ugrožavanja zdravlja ili života i

gubitka garancije.

Punjenje powerbanka:

Preporučuje se punjenje powerbanka isključivo

punjačima marke 3mk ili drugim certificiranim punjačima

čija snaga ne prelazi 33 W.

Za punjenje se trebaju koristiti kabeli marke 3mk ili drugi

visokokvalitetni kablovi koji udovoljavaju važećim

sigurnosnim standardima.

Ne koristiti punjače, kabele ili dodatke nepoznatog

porijekla, oštećene ili nepropisne.

Izvor napajanja:

Ne treba povezivati powerbank s preopterećenim

električnim utičnicama, produžnim kabelima ili

višestrukim utičnicama koje: su loše kvalitete, oštećene,

izvora nepoznatog porijekla, podržavaju istovremeno više

uređaja velikog unosa snage.

Proizvod treba povezivati samo sa ispravnim,

certificiranim električnim instalacijama.

Tehničko stanje proizvoda:

Ne puniti niti koristiti powerbank ako: kućište je

deformirano, otečeno ili napuknuto, iz proizvoda izlazi

neugodan miris, miris spaljene ili kemikalije, proizvod se

prekomjerno zagrijava, vidljive su curenja ili drugi znaci

oštećenja.

U slučaju bilo kojeg od navedenih simptoma, odmah

prestanite koristiti proizvod.

Uvjeti korištenja:

Powerbank treba koristiti u suhom okruženju, daleko od

vlage, vode i izvora visoke temperature. Ne izlagati

proizvod: djelovanju vatre, uranjanju u vodu, jakim

udarcima, padovima, stiskanju ili probijanju. Proizvod

treba čuvati izvan dohvata djece.

Zabrana intervencije:

Ne smijete sami: otvarati kućište, rastavljati proizvod,

modificirati unutarnje komponente, obavljati popravke

samoostalno.

Održavanje i pohrana:

Prilikom dužeg ne korištenja, pohranite powerbank s

razinom napunjenosti oko 50%.

Svaka 2 mjeseca izvršite puni ciklus punjenja i pražnjenja.

Jamstvo:

Nepoštivanje upute za korištenje ili nepravilno

postavljanje ovog proizvoda od strane korisnika može

rezultirati skraćanjem trajnosti ili oštećenjem, a štete

nastale iz takvih razloga nisu pokrivena jamstvom ili

odgovornošću proizvođača. Jamstvo pokriva fabričke

greške i materijalne nedostatke. Garancija proizvođača je

24 mjeseca.

Informacije o odlaganju i recikliranju:

Simbol prekrštenog kontejnera označava da proizvode i

baterije treba predati na odgovarajuće točke za

prikupljanje otpada koje su odredile lokalne vlasti nakon

isteka razdoblja korištenja. Na taj način WEEE otpaci se

recikliraju i obrađuju na način koji štiti dragocjene

materijale i ljudsko zdravlje i okolinu.

Izjava o usklađenosti:

Ovim 3mk Protection izjavljuje da je proizvod u skladu s

relevantnim zakonodavstvom Europske unije:

2014/30/EU; 2011/65/EU; (EU) 2023/154. Cjeloviti tekst

izjave o usklađenosti dostupan je na sljedećem

internetskom adresu (3mk.global/manual).

Dizajniran u Poljskoj od strane:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Proizvedeno u Kini.





Toote esitlus:

3mk SafeCell™ on innovatiivne Poola päikeseenergia laadija, mis on varustatud murrangulise Semi-Solid State tehnoloogiaga, mis tagab erilise ohutuse taseme, mis ületab traditsioonilised liitiumioonakud. Seade võimaldab samaaegset laadimist kuni 3 seadet juhtmevabalt, juhtmega ning omab spetsiaalset ala Apple Watchi jaoks. Sisseehitatud tugijalad võimaldavad mugavalt kasutada nutitelefoni laadimise ajal.

Komplekti sisu:

- 3mk SafeCell™
- Kasutusjuhend

Tehnilised andmed:

Modeli nimi: 3mk SafeCell™

Modeli number:

Hall: 3MKSC4IN1SESOG

Beež: 3MKSC4IN1SESOB

Aknatüüp: Semi-Solid State

Nominiaalne maht: 10000 mAh (38,5Wh)

Aknapinge: 3,85V

Nominiaalne maht: 5800 mAh (5V/2.4A)

Sisend (USB-C / sisseehitatud USB-C kaabel): 5V–3A

9V–2A 12V–1,5A

Väljund (USB-C / sisseehitatud USB-C kaabel): 5V–3A

9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Nutitelefoni juhtmeta laadimine: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Apple Watchi juhtmeta laadimine: 2,5W

Kokku väljundvõimsus: 5V–3A (maks.)

Energia konverteerimise efektiivsuse koefitsient: ≥60%

Lisafunktsioonid:

– sisseehitatud USB-C kaabel

– sisseehitatud tugijalad (stand)

– võimalus laadida samaaegselt 3 seadet

– spetsiaalne laadimise ala Apple Watchile

– LED-laadimistaseme indikaator

Ühilduvus: Nutitelefonid ja muud mobiilsed seadmed, mis laaditakse juhtmevabalt või USB-C kaabli abil

Materjal: ABS plastik / silikoontooted / alumiinium

Powerbanki laadimise aeg 0% -lt 100%-ni: 3,5h (laadijaga 18W)

Nõuanded:

Arvestades töötlemisprotsessi, on nominaalne

väljundmaht madalam kui patarei maht.

EL määrus 2023/1542 akude kohta:

Akutootja identifitseerimise number (Art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Poola

Akude kategooria ja identifitseerimise number (Art. 38(6)):

Üldise kasutuseadme akud

Aku mudel: 556280

Rakkude tootmiskoht:

678000 Baoshan City, Hiina

Aku tootmise kuupäev: 012026

Kaal: u 130-150 g (kogu seade) Üksik rakk: ~70 g

Maht: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh rakud) / 3.85V

Keemia: Li-ion (liitium, nikli, koobalti ja mangaani oksüüdid – NMC)

Ohtlikud ained: Puudub (vastavus RoHS direktiivi 2011/65/EL ja (EL) 2015/863)

Tulekindel aine: Vesi, veemiste või D-klassi tulekustuti

Kriitilised toorained (>0,1% m/m): Liitium, koobalt, looduslik grafiit

Seadme kasutamine:

Powerbanki laadimine:

Ühendage USB-C kaabel või võrgu laadija powerbanki USB-C porti.

Laadimise ajal näitavad LED-diodid energiataset.

Juhtmega laadimine:

Ühendage seade sisseehitatud USB-C kaabli või

powerbanki USB-C porti.

Nutitelefoni juhtmeta laadimine:

Veenduge, et telefon toetab juhtmevaba laadimist

(telefonid, mis ei toeta MagSafe'i, vajavad MagSafe'i ümbrist).

Asetage telefon magnetvälja keskele.

Ärge kasutage üle 2 mm paksuseidümbriseid – need

võivad takistada laadimist.

Muude seadmete laadimine USB-C kaabli abil:

Soovitav on laadida powerbanki ainult 3mk brändi

toiteallikaga või teiste sertifitseeritud laadijatega, mille

võimsus ei ületa 33 W.

Laadimiseks tuleb kasutada 3mk kaableid või muid

kvaliteetseid kaableid, mis vastavad kehtivatele

ohutusnõuetele.

Ärge kasutage tundmatust päritolust, riknenud ega

norminõuetele mittevastavaid laadijaid, kaableid ega

tarvikuid.

Toiteallikad:

Ärge ühendage powerbanki ülekoormatud

elektripistikutega, pikendustega ega voluliistudega, mis:

on madala kvaliteediga, rikked, tundmatust päritolust,

toidavad samaaegselt mitut suurt voolu tarbivat seadet.

Toote tuleb ühendada ainult funktsionaalsete,

sertifitseeritud elektrienergia allikatega.

LED-indikaatorid:

Toote tehniline seisund:

1 diod: madal aku tase

2–4 dioodi: keskmine tase

5 dioodi: täielik laadimine

Ohutus- ja kasutusreeglid:

3mk SafeCell™ powerbanki ohutuks ja õige kasutamiseks

tuleb järgida allpool esitatud eeskirju. Nende eeskirjade

eiramine võib põhjustada seadme kahjustumist, tervise

või elu ohtu ja garantiist loobumist.

Powerbanki laadimine:

Soovitav on laadida powerbanki ainult 3mk brändi

toiteallikaga või teiste sertifitseeritud laadijatega, mille

võimsus ei ületa 33 W.

Laadimiseks tuleb kasutada 3mk kaableid või muid

kvaliteetseid kaableid, mis vastavad kehtivatele

ohutusnõuetele.

Ärge kasutage tundmatust päritolust, riknenud ega

norminõuetele mittevastavaid laadijaid, kaableid ega

tarvikuid.

Toiteallikad:

Ärge ühendage powerbanki ülekoormatud

elektripistikutega, pikendustega ega voluliistudega, mis:

on madala kvaliteediga, rikked, tundmatust päritolust,

toidavad samaaegselt mitut suurt voolu tarbivat seadet.

Toote tuleb ühendada ainult funktsionaalsete,

sertifitseeritud elektrienergia allikatega.

Toote tehniline seisund:

1 diod: madal aku tase

Ärge laadige ega kasutage powerbanki, kui: korpus on

deformeerunud, paisunud või pragunenud, seadmest on

tekkinud ebameeldiv lõhn, kütte- või keemiline aroom,

seade kuumeneb liigselt, nähtavad lekkeid või muud

kahjustuse tunnused.

Kui esineb mõni ülalnimetatud sümptom, lõpetage toote

kasutamine kohe.

Kasutustingimused:

Powerbanki tuleks kasutada kuivades keskkondades,

eemal niiskusest, veest ja kõrge temperatuuriga

allikatest. Ärge seadke toodet ohtu: tule, vees leotamise,

tugevate šokkide, kukkumise, kokkusurumise ega

läbitorkimisega. Toode tuleks hoida laste käeulatuses

väljaspool.

Seadme sekkumist pole lubatud:

Ei tohi ise: avada korpus, toote demonteerida, muuta

sisemisi komponente ega teha parandusi omal käel.

Hoolitus ja ladustamine:

Pikaajalisel mittekasutamisel tuleks powerbanki säilitada,

kui laetuse tase on umbes 50%.

Iga 2 kuu tagant teostage täielik laadimise ja

tühjendamise tsükkel.

Garantii:

Vale kasutus või vale paigutus toote kasutajate poolt võib

lühendada eluiga või kahjustada toote, mistõttu kõik

sellised kahjustused ei kuulu garantii alla või tootja ei

vastuta nende eest. Garantii katab tootmisdefektid ja

materjali defekte. Tootja garantii on 24 kuud.

Väärtkäitlemise ja ringlussevõtu teave:

Läbipaistva prügikasti sümbol näitab, et tooteid ja akusid

tuleks pärast kasutuse lõppu viia kohalikesse

jäätmejaamadesse. Tänu sellele tuleb WEEE jäätmed

ringlusse ja töödeldakse, kaitstes väärtuslikke materjale

ning inimeste tervist ja keskkonda.

Vastavuse deklaratsioon:

Käesolevaga kinnitab 3mk Protection, et toode on

kooskõlas vastava kogukonna ühtse seadusandlusega:

2014/30/EL; 2011/65/EL; (EL) 2023/154. Täielik

vastavuse deklaratsioon on saadaval järgmisel

veebiaadressil (3mk.global/manual).

Disainitud Poolas autorite poolt:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Toodetud Hiinas.





SafeCell™

Akkulaukku

Käyttöohje

FI

Tuotteen esittely:

3mk SafeCell™ on innovatiivinen puolalainen powerbank, joka on varustettu mullistavalla Semi-Solid State -teknologialla, joka tarjoaa poikkeuksellisen turvallisuustason perinteisiä litiumioniakkuja parempana. Laite mahdollistaa jopa 3 laitteen samanaikaisen lataamisen langattomasti, johdon avulla, ja siinä on omistettu alue Apple Watchille. Integroitu tuki mahdollistaa älypuhelimien käyttömahdollisuuden lataamisen aikana.

Paketin sisältö:

- 3mk SafeCell™
- Käyttöohjeet

Tekniset tiedot:

mallin nimi: 3mk SafeCell™

mallinumero:

Harmaa: 3MKSC4IN1SESOG

Beige: 3MKSC4IN1SESOB

Akutyyppe: Semi-Solid State

Nominaalikapasiteetti: 10000 mAh (38,5Wh)

Akkujännite: 3,85V

Nimellinen kapasiteetti: 5800 mAh (5V/2.4A)

Sisäänmeno (USB-C / integroitu USB-C-kaapeli): 5V–3A
9V–2A 12V–1,5A

Ulosmeno (USB-C / integroitu USB-C-kaapeli): 5V–3A
9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Langaton lataus älypuhelimelle: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Langaton lataus Apple Watchille: 2,5W

Yhteensä lähtöteho: 5V–3A (maks.)

Energiansyöttöhyötysuhde: ≥60%

Lisätoiminnot:

- integroitu USB-C-kaapeli
- integroitu tuki (stand)
- mahdollisuus ladata 3 laitetta samanaikaisesti
- omistettu latausalue Apple Watchille
- LED-lataustason näyttö

Yhteensopivuus: Älypuhelimet ja muut mobiililaitteet, joita ladataan langattomasti tai USB-C-kaapelilla
Valmistusmateriaali: ABS-muovi / silikonit / alumiini

Powerbankin latausaika 0%:sta 100%:iin: 3,5 h (18W laturi)

Vinkit:

Prosessoinnin vuoksi nimellinen lähtökapasiteetti on alhaisempi kuin akun kapasiteetti.

EU-asetus 2023/1542 akuille:

Akkuvalmistajan tunnus (Art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Puola

Akkujen kategoria ja tunnus (Art. 38(6)):

Yleiskäyttöinen siirrettävä akku

Solun malli: 556280

Solujen valmistuspaikka:

678000 Baoshan City, Kiina

Akkua päivämäärä: 012026

Paino: noin 130-150 g (koko laite) Yksittäisen solun paino: ~70 g

Kapasiteetti: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh solut) / 3.85V

Kemikaalit: Li-ioni (litium, nikkeli, koboltti ja mangaani – NMC)

Vaaralliset aineet: Ei (yhteensopivuus RoHS-direktiivin 2011/65/EU ja (EU) 2015/863 kanssa)

Sytytysaine: Vesi, vesihöyry tai D-luokan sammutin
Kriittiset raaka-aineet (>0,1% m/m): Litium, koboltti, luonnon grafiitti

Laite Käsittely:

Powerbankin lataaminen:

Liitä USB-C-kaapeli tai verkkolaturi powerbankin USB-C-porttiin.

Kun lataat, LED-valot ilmoittavat energiatason.

Johdollinen lataaminen:

Liitä laite integroituun USB-C-kaapeliin tai powerbankin USB-C-porttiin.

Älypuhelimien langaton lataaminen:

Varmista, että puhelin tukee langatonta latausta (puhelimet ilman MagSafe vaativat MagSafe-kotelo).

Aseta puhelin keskelle magneettista latausaluetta.

Älä käytä koteloita, jotka ovat yli 2 mm paksuja – ne voivat estää oikean latauksen.

Muiden laitteiden lataaminen USB-C-kaapelilla:

Jos käytät integroitu USB-C-kaapelia, liitä sen pää ladattavaan laitteeseen. Lataaminen alkaa automaattisesti. Jos käytät omaa kaapelia, liitä se powerbankin sivussa olevaan USB-C-porttiin.

Apple Watchin lataaminen:

Aseta kello omistettuun latausalueeseen, jos lataus ei ala automaattisesti, paina virtapainiketta.

Pass-Through-teknologia:

Powerbank on varustettu Pass-Through-teknologialla, mikä tarkoittaa, että voit ladata sekä powerbankia että siihen kytkettyjä laitteita samaan aikaan.

Tukiominaisuus:

Avustakaa sisäänrakennettua tukea, jotta voit käyttää puhelinta pystysuorassa tai vaakasennossa lataamisen aikana.

LED-näytöt:

1 LED: alhainen akku

2–4 LED: keskitaso

5 LED: täysi lataus

Turvatoimet ja käyttöohjeet:

Varmistaakseen turvallisen ja oikean käytön 3mk SafeCell™ powerbankille, on ehdottomasti noudatettava seuraavia sääntöjä. Sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen, terveys- tai elämänvaaroihin ja takuun menettämiseen.

Powerbankin lataaminen:

Suosittelimme lataamaan powerbankia vain 3mk-brändin verkkolatureilla tai muilla sertifioituilla latureilla, joiden teho ei ylitä 33 W.

Lataamisen aikana käytettävien kaapeleiden tulisi olla 3mk-brändin tai muiden korkealaatuisten kaapeleiden, jotka täyttävät sovellettavat turvallisuusstandardit.

Älä käytä tuntemattomista lähteistä peräisin olevia, vaurioituneita tai normien vastaisia latureita, kaapeleita tai lisävarusteita.

Virtalähde:

Älä liitä powerbankia ylikuormitettuihin pistorasioihin, jatkojohtoihin tai sähköliuskoihin, jotka ovat heikkolaatuisia, vaurioituneet, tuntemattomasta lähteestä, ja tukevat samalla useita suuritehoisia laitteita.

Tuote tulee liittää vain toimiviin, sertifioituihin sähköasennuksiin.

Tuotteen tekninen kunto:

Älä lataa tai käytä powerbankia, jos: runko on muokkautunut, turvonnut tai halkeillut, tuotteesta tulee epämiellyttävä haju, polttava tai kemiallinen haju, tuote kuumenee liian paljon, näkyy vuodot tai muut vaurion merkit.

Jos huomaat jonkin edellä mainituista oireista, lopeta tuotteen käyttö välittömästi.

Käyttöehdot:

Powerbankia tulee käyttää kuivassa ympäristössä, poissa kosteudesta, vedestä ja korkeasta lämpötilasta. Älä altista tuotetta: tulen vaikutukselle, upottamiselle veteen, voimakkailla iskuilla, putoamisille, puristuksille tai puhkaisuille. Tuote on säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Seostaminen kielletty:

Älä avaa koteloa, pura tuotetta, muokkaa sisäisiä osia, tee omia korjauksia.

Huolto ja varastointi:

Pitkän käyttämättömän ajan jälkeen powerbankin tulee olla tallennettuna noin 50 %:n lataustasolla.

Suorita täydellinen lataus- ja purkutsykli joka 2. kuukausi.

Takuu:

Tuotteen väärä käyttö tai virheellinen sijoittaminen käyttäjän toimesta voi lyhentää käyttöikää tai vaurioittaa sitä, eikä tällaisista vaurioista ole takuu tai valmistajan

vastuuta. Takuu kattaa valmistusviat ja materiaali-
Valmistajan takuu on 24 kuukautta.

Tietoa kierrätyksestä ja hävittämisestä:

Yliiivattu roskasymboli tarkoittaa, että tuotteet ja akut tulee toimittaa paikallisten hallitusten osoittamiin erillisiin jätteidenkeräyspisteisiin käytön loputtua. Näin WEEE-jätteet voidaan kierrättää ja käsitellä tavalla, joka suojaa arvokkaita materiaaleja ja ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Vaatusvaatimusten mukaisuusilmoitus:

Täten 3mk Protection ilmoittaa, että tuote on tämän harmonisoidun yhteisöoikeuden mukainen: 2014/30/EU; 2011/65/EU; (EU) 2023/154. Täydellinen vaatimustenmukaisuusilmoitus on saatavilla seuraavalta verkkosivustolta (3mk.global/manual).

Suunniteltu Puolassa:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Valmistettu Kiinassa.





SafeCell™

Τράπεζα ενέργειας

Εγχειρίδιο χρήσης

GR

Παρουσίαση προϊόντος:

3mk SafeCell™ είναι ένα καινοτόμο πολωνικό powerbank εξοπλισμένο με την επαναστατική τεχνολογία Semi-Solid State, η οποία παρέχει εξαιρετικό επίπεδο ασφάλειας που υπερβαίνει τις παραδοσιακές μπαταρίες λιθίου-ιονίου. Η συσκευή επιτρέπει την ταυτόχρονη φόρτιση έως 3 συσκευών σε ασύρματο και ενσύρματο τρόπο και διαθέτει ειδική επιφάνεια φόρτισης για Apple Watch. Η ενσωματωμένη βάση επιτρέπει την άνετη χρήση του smartphone κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Σύνθεση του σετ:

- 3mk SafeCell™
- Οδηγίες χρήσης

Προδιαγραφές:

Όνομα μοντέλου: 3mk SafeCell™

Αριθμός μοντέλου:

Γκρι: 3MKSC4IN1SESOG

Μπλε: 3MKSC4IN1SESOG

Τύπος μπαταρίας: Semi-Solid State

Ονομαστική χωρητικότητα: 10000 mAh (38,5Wh)

Τάση μπαταρίας: 3,85V

Ονομαστική χωρητικότητα: 5800 mAh (5V/2.4A)

Είσοδος (USB-C / ενσωματωμένο καλώδιο USB-C): 5V–3A 9V–2A 12V–1,5A

Έξοδος (USB-C / ενσωματωμένο καλώδιο USB-C): 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Ασύρματη φόρτιση smartphone: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Ασύρματη φόρτιση Apple Watch: 2,5W

Συνολική ισχύς εξόδου: 5V–3A (μέγ.)

Απόδοση μετατροπής ενέργειας: ≥60%

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

– ενσωματωμένο καλώδιο USB-C

– ενσωματωμένη βάση (stand)

– δυνατότητα φόρτισης 3 συσκευών ταυτόχρονα

– ειδική επιφάνεια φόρτισης για Apple Watch

– ένδειξη επιπέδου φόρτισης LED

Συμβατότητα: Smartphones και άλλες κινητές συσκευές που φορτίζονται ασύρματα ή μέσω καλωδίου USB-C

Υλικό κατασκευής: Πλαστικό ABS / σιλικόνη / αλουμίνιο

Χρόνος φόρτισης powerbank από 0% σε 100%: 3,5h (φορτιστής 18W)

Σημειώσεις:

Λόγω της διαδικασίας επεξεργασίας, η ονομαστική χωρητικότητα εξόδου είναι χαμηλότερη από την χωρητικότητα της μπαταρίας.

Σημειώσεις:

Λόγω της διαδικασίας επεξεργασίας, η ονομαστική χωρητικότητα εξόδου είναι χαμηλότερη από την χωρητικότητα της μπαταρίας.

Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1542 σχετικά με τις μπαταρίες:

Ταυτότητα Κατασκευαστή Μπαταρίας (Άρθρο 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Πολωνία

Κατηγορία και Ταυτότητα Μπαταρίας (Άρθρο 38(6)):

Φορητή μπαταρία γενικής χρήσης

Μοντέλο κυττάρου: 556280

Τοποθεσία Παραγωγής Κυττάρων:

678000 Baoshan City, Κίνα

Ημερομηνία παραγωγής μπαταρίας: 012026

Βάρος: περίπου 130-150 g (ολόκληρη η συσκευή)

Μοναδικό κύτταρο: ~70 g

Χωρητικότητα: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh cells) / 3.85V

Χημεία: Li-ion (υδροξείδιο λιθίου, νικελίου, κοβαλτίου και μαγγανίου – NMC)

Επικίνδυνες Ουσίες: Καμία (συμμόρφωση με την οδηγία RoHS 2011/65/EE και (ΕΕ) 2015/863)

Μέσο Πυρόσβεσης: Νερό, ομιχλώδης νερό ή πυροσβεστήρας κατηγορίας D

Κρίσιμες πρώτες ύλες (>0,1% μ/μ): Λίθιο, Κοβάλτιο, Φυσικός γραφίτης

Χειρισμός της συσκευής:

Φόρτιση powerbank:

Συνδέστε το καλώδιο USB-C ή τον φορτιστή δικτύου στη θύρα USB-C του powerbank.

Χειρισμός της συσκευής:

Φόρτιση powerbank:

Συνδέστε το καλώδιο USB-C ή τον φορτιστή δικτύου στη θύρα USB-C του powerbank.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, οι LED δείκτες σηματοδοτούν το επίπεδο ενέργειας.

Ενσύρματη φόρτιση:

Συνδέστε τη συσκευή στο ενσωματωμένο καλώδιο USB-C ή στη θύρα USB-C του powerbank.

Ασύρματη φόρτιση smartphone:

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση (τηλέφωνο χωρίς MagSafe απαιτούν θήκη με MagSafe).

Τοποθετήστε το τηλέφωνο κεντρικά στην μαγνητική επιφάνεια.

Μην χρησιμοποιείτε θήκες που είναι παχύτερες από 2 mm – αυτές μπορεί να εμποδίσουν τη σωστή φόρτιση.

Φόρτιση άλλων συσκευών με καλώδιο USB-C:

Εάν χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο καλώδιο USB-C, συνδέστε την άκρη του φορτισμένου συσκευής. Η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα. Εάν χρησιμοποιείτε το δικό σας καλώδιο, συνδέστε το στη θύρα USB-C που βρίσκεται στο πλάι του powerbank.

Φόρτιση Apple Watch:

Τοποθετήστε το ρολόι στην ειδική επιφάνεια φόρτισης, εάν η φόρτιση δεν συμβεί αυτόματα, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης.

Τεχνολογία Pass-Through:

Το powerbank είναι εφοδιασμένο με τεχνολογία Pass-Through, που σημαίνει ότι μπορείτε ταυτόχρονα να

φορτίζετε το powerbank και τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτό.

Λειτουργία βάση:

Απλώστε την ενσωματωμένη βάση για να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Δείκτες LED:

1 LED: χαμηλή στάθμη μπαταρίας

2-4 LED: μέση στάθμη

5 LED: πλήρης φόρτιση

Κανόνες ασφαλείας και χρήσης:

Για να διασφαλίσετε την ασφαλή και ορθή χρήση του powerbank 3mk SafeCell™, είναι απαραίτητο να τηρείτε τους παρακάτω κανόνες. Η μη τήρηση τους μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά του προϊόντος, κίνδυνο για την υγεία ή τη ζωή και απώλεια εγγύησης.

Φόρτιση powerbank:

Συνιστάται να φορτίζετε το powerbank μόνο με φορτιστές δικτύου της μάρκας 3mk ή άλλους πιστοποιημένους φορτιστές ισχύος που δεν υπερβαίνουν τα 33 W.

Για τη φόρτιση θα πρέπει να χρησιμοποιείτε καλώδια μάρκας 3mk ή άλλα καλώδια υψηλής ποιότητας που πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε φορτιστές, καλώδια ή αξεσουάρ αβέβαιης προέλευσης, κατεστραμμένα ή μη συμμορφούμενα με τις προδιαγραφές.

Πηγή τροφοδοσίας:

Δεν πρέπει να συνδέετε το powerbank σε υπερφορτισμένες πρίζες, πολύπριζα ή ρυθμιστές που είναι κακής ποιότητας, είναι κατεστραμμένα, είναι αβέβαιης προέλευσης, χειρίζονται ταυτόχρονα πολλές συσκευές υψηλής κατανάλωσης.

Το προϊόν πρέπει να συνδέεται μόνο σε λειτουργικές, πιστοποιημένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Τεχνική κατάσταση του προϊόντος:

Δεν επιτρέπεται η φόρτιση ή χρήση του powerbank, εάν: η θήκη είναι παραμορφωμένη, πρησμένη ή ραγισμένη, εξέρχεται δυσάρεστη οσμή από το προϊόν, η οσμή καμένου ή χημικού, το προϊόν υπερθερμαίνεται, παρατηρούνται διαρροές ή άλλα σημάδια ζημιάς.

Σε περίπτωση παρουσίας οποιουδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα, θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση του προϊόντος.

Όροι χρήσης:

Το powerbank πρέπει να χρησιμοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, μακριά από υγρασία, νερό και πηγές υψηλής θερμοκρασίας. Δεν επιτρέπεται η έκθεση του προϊόντος σε: φωτιά, υποβρύχια κατάσταση, ισχυρές κρούσεις, πτώσεις, συμπίεση ή διάτρηση. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Απαγόρευση παρέμβασης:

Δεν επιτρέπεται η αυτοδιοίκηση: άνοιγμα της θήκης, αποσυναρμολόγηση του προϊόντος, τροποποίηση

εσωτερικών στοιχείων, επισκευές εκτός εξουσιοδότησης.

Συντήρηση και αποθήκευση:

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης αχρησίας, θα πρέπει να φυλάσσετε το powerbank με επίπεδο φόρτισης περίπου 50%.

Κάθε 2 μήνες εκτελέστε πλήρη κύκλο φόρτισης και αποφόρτισης.

Εγγύηση:

Η ακατάλληλη χρήση ή η εσφαλμένη τοποθέτηση αυτού του προϊόντος από τους χρήστες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη διάρκεια ζωής ή ζημιά, και τυχόν ζημιές που προκύπτουν από αυτό δεν καλύπτονται από την εγγύηση ή δεν είναι ευθύνη του κατασκευαστή. Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και υλικές αδυναμίες. Η εγγύηση του κατασκευαστή είναι 24 μήνες.

Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και ανακύκλωση:

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου σημαίνει ότι τα προϊόντα και οι μπαταρίες θα πρέπει να παραδίδονται σε σημεία επιλεκτικής συλλογής απορριμμάτων που ορίζονται από τις τοπικές αρχές μετά την ολοκλήρωση της περιόδου χρησιμοποίησης. Έτσι τα απορρίμματα WEEE ανακυκλώνονται και επεξεργάζονται με τρόπο που

προστατεύει πολύτιμα υλικά και την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Δήλωση συμμόρφωσης:

Με την παρούσα 3mk Protection δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης: 2014/30/ΕΕ; 2011/65/ΕΕ; (ΕΕ) 2023/154.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση (3mk.global/manual).

Σχεδιάστηκε στην Πολωνία από:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Κατασκευάστηκε στην Κίνα.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα.





Produkta prezentācija:
3mk SafeCell™ ir inovatīvs Polijas ražots powerbank, kas aprīkots ar revolucionāro Semi-Solid State tehnoloģiju, kas nodrošina izcilu drošības līmeni, kas pārsniedz tradicionālās litija jon baterijas. Ierīce ļauj vienlaicīgi uzlādēt līdz 3 ierīcēm bezvadu, vadu režīmos, un tai ir veltīta zona Apple Watch. Iebūvētais statīvs ļauj ērti izmantot viedtālruni uzlādes laikā.

Komplektācija:
- 3mk SafeCell™
- Lietošanas instrukcija

Specifikācija:
Modeļa nosaukums: 3mk SafeCell™
Modeļa numurs:
Pelēks: 3MKSC4IN1SESOG
Bežs: 3MKSC4IN1SESOB
Baterijas tips: Semi-Solid State
Nominalā jauda: 10000 mAh (38,5Wh)
Baterijas spriegums: 3,85V
Vardarbīgā jauda: 5800 mAh (5V/2.4A)
Ieeja (USB-C / iebūvēts USB-C kabelis): 5V–3A 9V–2A 12V–1,5A
Izvide (USB-C / iebūvēts USB-C kabelis): 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Viedtālruna bezvadu uzlāde: 5W / 7,5W / 10W / 15W
Apple Watch bezvadu uzlāde: 2,5W
Kopējā jauda: 5V–3A (maks.)
Enerģijas pārvades efektivitāte: ≥60%
Papildu funkcijas:
– iebūvēts USB-C kabelis
– iebūvēts statīvs (stand)
– iespēja uzlādēt 3 ierīces vienlaicīgi
– veltīta uzlādes zona Apple Watch
– LED uzlādes līmeņa indikators
Savietojamība: Viedtālruni un citas mobilās ierīces, kas uzlādētas bezvadu vai ar USB-C kabeli
Materiāls: ABS plastmasa / silikons / alumīnijs
Uzlādēšanas laiks no 0% līdz 100%: 3,5h (uzlādes 18W)
Norādījumi:
Ņemot vērā apstrādes procesu, nominālā izejas jauda ir zemāka par baterijas jaudu.

Regulējums (ES) 2023/1542 par baterijām:
Ražotāja bateriju identifikators (Art. 38(7)):
3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl
Polija
Kategorija un bateriju identifikators (Art. 38(6)):

Vispārīgās lietošanas pārnēsājamā baterija
Kombinācijas modelis: 556280
Bateriju ražošanas atrašanās vieta:
678000 Baoshan City, Ķīna
Baterijas ražošanas datums: 012026
Svars: apmēram 130-150 g (visa ierīce) Viena elementa: ~70 g
Jauda: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh elementi) / 3.85V
Kīmija: Li-ion (litija, niķeļa, kobalta un mangāna oksīds – NMC)
Bīstamās vielas: Nav (saskan ar RoHS direktīvu 2011/65/ES un (ES) 2015/863)
Ugunsdzēsības līdzeklis: Ūdens, ūdens migla vai D klases ugunsdzēsības aparāts
Kritiskās izejvielas (>0,1% m/m): Litijs, Kobalts, Dabiskais grafiīts

Ierīces apkalpošana:
Powerbank uzlāde:
Pieslēdziet USB-C kabeli vai strāvas piegādes adapteri pie powerbank USB-C porta.
1 indikators: zems baterijas līmenis
2–4 indikatori: vidējs līmenis
5 indikatori: pilnīga uzlādēšana
Vadu uzlāde:
Pieslēdziet ierīci pie iebūvētā USB-C kabeļa vai powerbank USB-C porta.
Viedtālruna bezvadu uzlāde:

Pārliecinieties, ka tālrunis atbalsta bezvadu uzlādi (tālruniem bez MagSafe nepieciešama MagSafe apvalks).
Novietojiet tālruni centrāli uz magnētiskā laukuma.
Nepielietojiet apvalkus, kas ir biezāki par 2 mm – tie var traucēt pareizu uzlādi.
Citu ierīču uzlāde ar USB-C kabeli:
Ja izmantojat iebūvētā USB-C kabeļa, pieslēdziet tā galu pie uzlādējamās ierīces. Uzlāde sāksies automātiski. Ja izmantojat savu kabeli, pieslēdziet to pie powerbank sānu USB-C porta.
Apple Watch uzlāde:
Novietojiet pulksteni uz veltītā uzlādes laukuma, ja uzlāde nesākas automātiski, nospiediet ieslēgšanas pogu.
Pass-Through tehnoloģija:
Powerbank ir aprīkots ar Pass-Through tehnoloģiju, tas nozīmē, ka tajā pašā laikā var uzlādēt powerbank un pievienotās ierīces.
Statīva funkcija:
Izklājiet iebūvēto statīvu, lai izmantotu telefonu vertikālā vai horizontālā stāvoklī uzlādes laikā.
LED indikatori:
1 indikators: zems baterijas līmenis
2–4 indikatori: vidējs līmenis
5 indikatori: pilnīga uzlādēšana
Drošības un lietošanas noteikumi:

Lai nodrošinātu drošu un pareizu 3mk SafeCell™ powerbank lietošanu, stingri jāievēro turpmāk norādītie noteikumi. To neievērošana var radīt produkta bojājumus, veselības vai dzīvības apdraudējumu un garantijas zudumu.
Powerbank uzlāde:
Ieteicams uzlādēt powerbank tikai ar 3mk markas strāvas adapteriem vai citiem sertificētiem adapteriem, kas nepārsniedz 33 W jaudu.
Lai uzlādētu, jāizmanto 3mk markas kabeļi vai citi augstas kvalitātes kabeļi, kas atbilst attiecīgajiem drošības standartiem.
Nepielietojiet nezināmas izcelsmes, bojātas vai necienīgas adapterus, kabeļus vai aksesuārus.
Strāvas avots:
Negatīvi pieslēgt powerbank pie pārslodzes elektriskajām rozēm, pagarinātājiem vai strāvas slēdžiem, kas: ir zemas kvalitātes, bojāti, nezināmas izcelsmes, apkalpo daudzas ierīces ar augstu enerģijas patēriņu.
Produktu jāspēj pievienot tikai pie darbīspējīgām, sertificētām elektriskajām instalācijām.
Produkta tehniskais stāvoklis:
Nav atļauts uzlādēt vai izmantot powerbank, ja: korpuss ir deformēts, uzpūsts vai saplaisājis, no produkta iznāk nepatīkama smaka, degšanas vai ķīmiskā smaka, produkts

nepamatoti uzkarst, ir redzami noplūdes vai citi bojājuma signāli.
Ja parādās kāds no iepriekšminētajiem simptomiem, nekavējoties jāpārtrauc produkta lietošana.
Lietošanas nosacījumi:
Powerbank jālieto sausā vidē, attālumā no mitruma, ūdens un augstas temperatūras avotiem. Nedrīkst pakļaut produktu: uguns iedarbībai, iegremdēšanai ūdenī, spēcīgiem triecieniem, kritieniem, sagrūšanai vai caurduršanai. Produktam jābūt ārpus bērnu sasniedzamības.
Iekšējo elementu ievaiļāšanās aizliegums:
Nav atļauts pašam: atvērt korpusu, demontēt produktu, modificēt iekšējos elementus, veikt remontus patstāvīgi.
Apkope un uzglabāšana:
Garā pārtraukuma laikā powerbank jāuzglabā 50% uzlādes līmenī.
Reizi 2 mēnešos jāveic pilns uzlādes un izlādes cikls.

Garantija:
Nekvalitatīva izmantošana vai nepareiza produkta novietošana lietotājiem var samazināt produkta kalpošanas laiku vai sabojāt to, un visi ar to saistītie bojājumi nav garantēti, vai nutiek ražotāja atbildība. Garantija attiecas uz ražotāja defektiem un materiāla trūkumiem. Ražotāja garantija ir 24 mēneši.

Informācija par utilizāciju un pārstrādi:
Pārmestā atkritumu simbols norāda, ka produktiem un baterijām jānodod vietēji noteiktās atkritumu savākšanas vietās pēc to lietošanas laika beigām. Tādējādi WEEE atkritumi tiek pārstrādāti un apstrādāti tā, lai aizsargātu vērtīgās vielas un cilvēku veselību un vidi.

Atbilstības deklarācija:
Ar šo 3mk Protection apliecina, ka produkts atbilst attiecīgajai kopienas saskaņošanai likumdošanai: 2014/30/ES; 2011/65/ES; (ES) 2023/154. Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā lietotnē (3mk.global/manual).

Izstrādāts Polijā:
3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl
Ražots Ķīnā.





Predstavitev izdelka:

3mk SafeCell™ je inovativen poljski powerbank, opremljen s prebojnim Semi-Solid State tehnologijo, ki zagotavlja izjemno raven varnosti, ki presega tradicionalne litij-ionske baterije. Naprava omogoča hkratno polnjenje do 3 naprav na brezžični in žični način ter ima namensko polje za Apple Watch. Vgrajena podpora omogoča udobno uporabo pametnega telefona med polnjenjem.

Vsebina paketa:

- 3mk SafeCell™

- Navodila za uporabo

Specifikacija:

Ime modela: 3mk SafeCell™

Številka modela:

Siva: 3MKSC4IN1SESOG

Bež: 3MKSC4IN1SESOB

Tip baterije: Semi-Solid State

Nominalna kapaciteta: 10000 mAh (38,5Wh)

Napetost baterije: 3,85V

Nominalna kapaciteta: 5800 mAh (5V/2.4A)

Vhod (USB-C / vgrajen kabel USB-C): 5V–3A 9V–2A

12V–1,5A

Izhod (USB-C / vgrajen kabel USB-C): 5V–3A 9V–2,22A
10V–2,25A 12V–1,67A

Brezžično polnjenje pametnega telefona: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Brezžično polnjenje Apple Watch: 2,5W

Skupna izhodna moč: 5V–3A (maks.)

Učinkovitost pretvorbe energije: ≥60%

Dodatne funkcije:

– vgrajen kabel USB-C

– vgrajena podpora (stand)

– možnost polnjenja 3 naprav hkrati

– namensko polje za polnjenje Apple Watch

– indikator ravni napolnjenosti LED

Združljivost: Pametni telefoni in druge mobilne naprave,

ki se polnijo brezžično ali s pomočjo kabla USB-C

Material: Plastika ABS / silikon / aluminij

Čas polnjenja powerbanka od 0% do 100%: 3,5h

(polnilnik 18W)

Navodila:

glede na postopek obdelave je nominalna izhodna

kapaciteta nižja od kapacitete baterije.

Uredba (EU) 2023/1542 o baterijah:

Identifikator proizvajalca baterij (art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Poljska

Kategorija in identifikator baterij (art. 38(6)):

Prenosna baterija splošne uporabe

Model celice: 556280

Lokacija proizvodnje celic:

678000 Baoshan City, China

Datum proizvodnje baterije: 012026

Teža: ok. 130-150 g (cela naprava) Posamezna celica: ~70 g

Kapaciteta: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh celice) / 3.85V

Kemija: Li-ion (litij-oksidi, nikelj, kobalt in mangan – NMC)

Nevarne snovi: Brez (skladnost z direktivo RoHS

2011/65/EU in (EU) 2015/863)

Gasilo: Voda, vodna megla ali gasilnik razreda D

Kritične surovine (>0,1% m/m): Litij, Kobalt, Naravni grafit

Uporaba naprave:

Polnjenje powerbanka:

Priključite USB-C kabel ali omrežno polnilnico na USB-C

vhod powerbanka.

Med polnjenjem LED diode signalizirajo raven energije.

Žično polnjenje:

Povežite napravo z vgrajenim USB-C kablom ali USB-C vhom powerbanka.

Brezžično polnjenje pametnega telefona:

Prepričajte se, da telefon podpira brezžično polnjenje

(telefoni brez MagSafe zahtevajo ohišje z MagSafe).

Postavite telefon na središče magnetnega polja.

Ne uporabljajte ohišij debelejših od 2 mm – lahko onemogočijo pravilno polnjenje.

Polnjenje drugih naprav s USB-C kablom:

Če uporabljate vgrajeni USB-C kabel, priključite njegov

konec na napravo, ki se polni. Polnjenje se bo samodejno

začelo. Če uporabljate svoj kabel, ga priključite v USB-C

vhod na stranski strani powerbanka.

Polnjenje Apple Watch:

Postavite uro na namensko polje polnjenja, če se

polnjenje ne začne samodejno, pritisnite gumb za vklop.

Tehnologija Pass-Through:

Powerbank je opremljen s tehnologijo Pass-Through, kar

pomeni, da je mogoče hkrati polniti powerbank in

priključene naprave.

Funkcija podstavka:

Razvijte vgrajeno podporo, da lahko uporabljate telefon v

pokončni ali ležeči položaju med polnjenjem.

LED indikatorji:

1 dioda: nizka raven baterije

2–4 diode: srednja raven

5 diod: polno napolnjeno

Varnostna in uporabniška pravila:

Da zagotovite varno in pravilno uporabo powerbanka

3mk SafeCell™, morate strogo upoštevati naslednja

pravila. Neupoštevanje le-teh lahko povzroči poškodbe

izdelka, ogrožanje zdravja ali življenja ter izgubo

garancije.

Polnjenje powerbanka:

Priporočamo, da powerbank polnite le z omrežnimi

polnilci blagovne znamke 3mk ali drugimi certificiranimi

polnilci z močjo, ki ne presega 33 W.

Za polnjenje je treba uporabiti kable blagovne znamke

3mk ali druge visoko kakovostne kable, ki ustrezajo

veljavnim varnostnim standardom.

Ne smete uporabljati polnilnikov, kablov ali dodatkov

neznanega izvora, poškodovanih ali takih, ki ne

izpolnjujejo standardov.

Vir napajanja:

Ne smete priključiti powerbanka na prenapolnjene

električne vtičnice, podaljške ali razdelilce, ki: so slabe

kakovosti, poškodovani, neznanega izvora, hkrati napajajo

več naprav z visokim porabnikom moči.

Izdelek je treba priključiti le na delujoče, certificirane

električne instalacije.

Tehnično stanje izdelka:

Ne smete polniti ali uporabljati powerbanka, če: je ohišje

deformirano, napihnjeno ali trhlo, iz izdelka se slišijo

neprijetni vonji, vonj po gorenju ali kemikalijah, izdelek se prekomerno segreva, vidijo se puščanja ali druge znake poškodbe.

Če se pojavi katerikoli od zgoraj navedenih simptomov, takoj prenehajte z uporabo izdelka.

Pogoji uporabe:

Powerbank je treba uporabljati v suhem okolju, stran od

vlage, vode in virov visoke temperature. Ne smete

izpostavljati izdelka: delovanju ognja, potopitvi v vodo,

močnim udarcem, padcem, stiskanju ali prebadanju.

Izdelek je treba shranjevati izven dosega otrok.

Prepoved poseganja:

Ne smete sami: odpirati ohišja, razstavljati izdelek,

spreminjati notranjih delov, popravljati sami.

Vzdrževanje in shranjevanje:

Pri daljši neuporabi shranite powerbank z nivojem

napolnjenosti okoli 50%.

Vsake 2 mesece izvedite poln cikel polnjenja in praznjenja.

Garancija:

Nepravilna uporaba ali nepravilno pozicioniranje tega

izdelka s strani uporabnikov lahko privede do skrajšanja

življenja ali poškodb, vse škode, ki izhajajo iz tega, niso

pokrite z garancijo ali odgovornostjo proizvajalca.

Garancija pokriva tovarniške napake in materialne

napake. Garancija proizvajalca traja 24 mesecev.

Informacije o razgradnji in reciklaži:

Simbol prekrizenega smetnjaka pomeni, da je treba izdelke in baterije predati v centre za zbiranje ločenih odpadkov, ki jih določi lokalna oblast po koncu njihove življenjske dobe. Tako so odpadki WEEE recikrirani in obdelani na način, ki varuje dragocene materiale in varuje zdravje ljudi ter okolje.

Izjava o skladnosti:

3mk Protection s tem izjavlja, da je izdelek skladen z ustreznim evropskim zakonodajnim okvirom: 2014/30/EU; 2011/65/EU; (EU) 2023/154. Celotna izjava o skladnosti je na voljo na naslednji povezavi (3mk.global/manual).

Zasnovano na Poljskem:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Proizvedeno na Kitajskem.





Produktpresentation:
3mk SafeCell™ är en innovativ polsk powerbank utrustad med banbrytande Semi-Solid State-teknologi, som ger en exceptionell säkerhetsnivå som överträffar traditionella litiumjonbatterier. Enheten gör det möjligt att ladda upp till 3 enheter samtidigt via trådlös, trådad laddning och har en dedikerad plats för Apple Watch. Den inbyggda hållaren gör det bekvämt att använda smartphonen medan den laddas.

Innehåll i paketet:
- 3mk SafeCell™
- Bruksanvisning

Specifikation:
Modellnamn: 3mk SafeCell™
Modellnummer:
Grå: 3MKSC4IN1SESOG
Beige: 3MKSC4IN1SESOB
Batterityp: Semi-Solid State
Nominell kapacitet: 10000 mAh (38,5Wh)
Batterispänning: 3,85V
Nominell kapacitet: 5800 mAh (5V/2.4A)
Ingång (USB-C / inbyggd USB-C-kabel): 5V–3A 9V–2A 12V–1,5A

Utgång (USB-C / inbyggd USB-C-kabel): 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A
Trådlös laddning av smartphone: 5W / 7,5W / 10W / 15W
Trådlös laddning av Apple Watch: 2,5W
Totalt utgångseffekt: 5V–3A (max)
Effektivitet av energikonvertering: ≥60%
Tilläggfunktioner:
– inbyggd USB-C-kabel
– inbyggd hållare (ställ)
– möjlighet att ladda 3 enheter samtidigt
– dedikerad plats för Apple Watch-laddning
– LED-laddningsindikator
Kompatibilitet: Smartphones och andra mobila enheter som laddas trådlöst eller med USB-C-kabel
Material: ABS-plast / silikon / aluminium
Uppladdningstid för powerbanken från 0% till 100%: 3,5h (laddare 18W)
Tips:
På grund av bearbetningsprocessen är den nominella utgångskapaciteten lägre än batterikapaciteten.

Förordning (EU) 2023/1542 om batterier:
Batteritillverkarens identifierare (Art. 38(7)):
3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl
Polen
Kategori och batteriidentifierare (Art. 38(6)):
Allmän bärbar batteri
Cellmodell: 556280
Produktion av celler:
678000 Baoshan City, Kina
Batteriproduktionsdatum: 012026
Vikt: ca 130-150 g (hela enheten) Enskild cell: ~70 g
Kapacitet: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh celler) / 3.85V
Kemi: Li-ion (litiumoxid, nickel, kobolt och mangan – NMC)
Farliga ämnen: Inga (överlämnande enligt RoHS-direktivet 2011/65/EU och (EU) 2015/863)
Släckmedel: Vatten, vattenånga eller D-klass brandfilt
Kritiska råvaror (>0,1% m/m): Litium, kobolt, naturligt grafit

Enhetens användning:
Laddning av powerbanken:
Anslut USB-C-kabeln eller nätadaptern till USB-C-porten på powerbanken.
Under laddning indikerar LED-lamporna energinivån.
Trådbunden laddning:

Anslut enheten till den inbyggda USB-C-kabeln eller USB-C-porten på powerbanken.
Trådlös laddning av smartphonen:
Se till att telefonen stöder trådlös laddning (telefoner utan MagSafe kräver ett fodral med MagSafe).
Placera telefonen centralt på det magnetiska området.
Använd inte fodral som är tjockare än 2 mm – de kan hindra korrekt laddning.
Laddning av andra enheter med USB-C-kabel:
Om du använder den inbyggda USB-C-kabeln, anslut dess ände till den enhet som ska laddas. Laddningen startar automatiskt. Om du använder din egen kabel, anslut den till USB-C-porten på sidan av powerbanken.
Laddning av Apple Watch:
Placera klockan på den dedikerade laddningsytan, om laddningen inte startar automatiskt, tryck på på/av-knappen.
Pass-Through-teknik:
Powerbanken är utrustad med Pass-Through-teknik, vilket innebär att både powerbanken och de anslutna enheterna kan laddas samtidigt.
Ställfunktion:
Fäll ut den inbyggda hållaren för att använda telefonen i vertikal eller horisontell läge under laddning.
LED-indikatorer:
1 lampa: låg batterinivå
2–4 lampor: medelnivå

5 lampor: full laddning

Säkerhets- och användningsregler:
För att säkerställa säker och korrekt användning av powerbanken 3mk SafeCell™, ska följande regler strikt följas. Underlåtenhet att följa dessa kan leda till skador på produkten, fara för hälsa eller liv, samt förlust av garanti.
Laddning av powerbanken:
Det rekommenderas att endast ladda powerbanken med 3mk märkesnätadapterar eller andra certifierade adapterar med en effekt som inte överstiger 33 W.
Vid laddning bör kablar från 3mk eller andra högkvalitativa kablar som uppfyller gällande säkerhetsstandarder användas.
Använd inte adapterar, kablar eller tillbehör av oklart ursprung, skadade eller som inte uppfyller standarderna.
Strömkälla:
Anslut inte powerbanken till överbelastade eluttag, förlängningssladdar eller grenuttag som: är av låg kvalitet, skadade, av oklart ursprung eller som tar emot flera enheter med hög effekt samtidigt.
Produkten ska anslutas endast till fungerande, certifierade elektriska installationer.
Teknisk status för produkten:
Det är inte tillåtet att ladda eller använda powerbanken om: höljet är deformerat, uppsvällt eller sprucket, en otrevlig lukt kommer från produkten, lukten av bränd

eller kemiskt, produkten överhettas, läckage eller andra tecken på skada är synliga.
Vid förekomsten av något av ovanstående symtom ska användningen av produkten omedelbart upphöra.
Användningsvillkor:
Powerbanken ska användas i en torr miljö, långt ifrån fukt, vatten och hög temperatur. Produkten får inte utsättas för: brand, nedsänkning i vatten, starka stötar, fall, krossning eller genomborrning. Produkten ska förvaras utom räckhåll för barn.
Ingripandeförbud:
Det är inte tillåtet att självständigt: öppna höljet, demontera produkten, modifiera interna komponenter eller utföra reparationer på egen hand.
Underhåll och förvaring:
Vid längre period av icke-användning ska powerbanken förvaras med en laddningsnivå på cirka 50%.
Varje 2 månader, utför en fullständig laddnings- och urladdningscykel.

Garanti:
Felaktig användning eller felaktig placering av denna produkt av användarna kan leda till förkortad livslängd eller skador, och alla skador som uppstår är inte täckta av garantin eller är tillverkarens ansvar. Garantin omfattar fabriksfel och materialdefekter. Tillverkarens garanti gäller i 24 månader.

Information om avfallshantering och återvinning:
Symbolen för den överstrukna soptunnan visar att produkter och batterier ska lämnas till utvalda insamlingspunkter för avfall som anges av de lokala myndigheterna efter att de har nått slutet av sin livscykel. På detta sätt återvinns WEEE-avfall och behandlas på ett sätt som skyddar värdefulla material och skyddar människors hälsa och miljön.

Överensstämmelseförklaring:
Härmed intygar 3mk Protection att produkten överensstämmer med relevant EU-harmoniserande lagstiftning: 2014/30/EU; 2011/65/EU; (EU) 2023/154. Fullständig text av överensstämmelseförklaringen finns tillgänglig på följande webbplats (3mk.global/manual).

Designad i Polen av:
3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl
Tillverkad i Kina.





Опис продукту:
3mk SafeCell™ — це інноваційний польський павербанк, оснащений революційною технологією Semi-Solid State, яка забезпечує винятковий рівень безпеки, що перевищує традиційні літій-іонні акумулятори. Пристрій дозволяє одночасно заряджати до 3 пристроїв в бездротовому та провідному режимах, а також має спеціальне поле для Apple Watch. Вбудована підставка дозволяє зручно користуватися смартфоном під час заряджання.

Склад набору:
- 3mk SafeCell™
- Інструкція з експлуатації

Технічні характеристики:
Назва моделі: 3mk SafeCell™
Номер моделі: Сірий: 3MKSC4IN1SESOG
Бежевий: 3MKSC4IN1SESOB
Тип акумулятора: Semi-Solid State
Номінальна ємність: 10000 mAh (38,5Wh)
Напруга акумулятора: 3,85V
Номінальна ємність: 5800 mAh (5V/2.4A)
Вхід (USB-C / вбудований кабель USB-C): 5V–3A 9V–2A 12V–1,5A

Вихід (USB-C / вбудований кабель USB-C): 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A
Бездротове заряджання смартфона: 5W / 7,5W / 10W / 15W
Бездротове заряджання Apple Watch: 2,5W
Загальна вихідна потужність: 5V–3A (макс.)
Коефіцієнт перетворення енергії: ≥60%
Додаткові функції:
- вбудований кабель USB-C
- вбудована підставка (станд)
- можливість заряджання 3 пристроїв одночасно
- спеціальне поле для заряджання Apple Watch
- індикатор рівня заряду LED
Сумісність: Смартфони та інші мобільні пристрої, що заряджаються бездротово або за допомогою кабелю USB-C
Матеріал виготовлення: Пластик ABS / силікон / алюміній
Час заряджання павербанка з 0% до 100%: 3,5 години (з зарядним пристроєм 18W)
Рекомендації:
У зв'язку з процесом переробки, номінальна ємність виходу є меншою, ніж ємність акумулятора.

Директива (ЄС) 2023/1542 щодо акумуляторів:
Ідентифікатор виробника акумулятора (ст. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl
Польща
Категорія та ідентифікатор акумулятора (ст. 38(6)):
Портативний акумулятор загального призначення
Модель елемента: 556280
Місце виробництва елементів:
678000 Baoshan City, China
Дата виробництва акумулятора: 012026

Вага: близько 130-150 г (весь пристрій) Одиничний елемент: ~70 г
Ємність: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh елементи) / 3.85V
Хімія: Li-ion (оксид літію, нікелю, кобальту та марганцю – NMC)
Небезпечні речовини: Відсутні (відповідність Директиві RoHS 2011/65/ЄС та (ЄС) 2015/863)
Вогнегасник: Вода, водяна завіса або вогнегасник класу D
Критичні сировини (>0,1% м/м): Літій, Кобальт, Натуральний графіт

Експлуатація пристрою:
Заряджання павербанка:

Підключіть кабель USB-C або мережевий адаптер до порту USB-C павербанка.
Під час заряджання світлодіоди сигналізують про рівень енергії.
Провідне заряджання:
Підключіть пристрій до вбудованого кабелю USB-C або порту USB-C павербанка.
Бездротове заряджання смартфона:
Переконайтеся, що телефон підтримує бездротове заряджання (телефони без MagSafe вимагають чохлів з MagSafe).
Розмістіть телефон по центру на магнітному полі.
Не використовуйте чохли товщиною більше 2 мм – це може завадити правильному заряджання.
Заряджання інших пристроїв за допомогою кабелю USB-C:
Якщо ви використовуєте вбудований кабель USB-C, підключіть його кінець до заряджаємої пристрою.
Заряджання розпочнеться автоматично. Якщо ви використовуєте свій кабель, підключіть його до порту USB-C, розташованого на бічній частині павербанка.
Заряджання Apple Watch:
Розмістіть годинник на спеціальному полі заряджання, якщо заряджання не відбудеться автоматично, натисніть кнопку включення.
Технологія Pass-Through:

Павербанк оснащений технологією Pass-Through, що означає, що в один і той же час можна заряджати як павербанк, так і підключені до нього пристрої.
Функція підставки:
Розгорніть вбудовану підставку, щоб користуватися телефоном у вертикальному або горизонтальному положенні під час заряджання.
Світлодіодні індикатори:
1 світлодіод: низький рівень зарядки
2–4 світлодіоди: середній рівень
5 світлодіодів: повне заряджання

Правила безпеки і експлуатації:
Щоб забезпечити безпечну та правильну експлуатацію павербанка 3mk SafeCell™, необхідно безумовно дотримуватись наведених нижче правил.
Неналежне дотримання вимог може призвести до пошкодження продукту, загроз для здоров'я або життя та втрати гарантії.
Заряджання павербанка:
Рекомендується заряджати павербанк лише зарядними пристроями бренду 3mk або іншими сертифікованими зарядними пристроями потужністю не більше 33 W.
Для заряджання слід використовувати кабелі бренду 3mk або інші високоякісні кабелі, що відповідають вимогам безпеки.

Не слід користуватись зарядними пристроями, кабелями чи аксесуарами невідомого походження, пошкодженими або такими, що не відповідають стандартам.
Джерело живлення:
Не слід підключати павербанк до перевантажених електричних розеток, подовжувачів або електроприладів, які: є низької якості, пошкоджені, невідомого походження, одночасно обслуговують багато пристроїв з великим споживанням енергії.
Продукт слід підключати тільки до справних, сертифікованих електричних установок.
Технічний стан продукту:
Не слід заряджати або використовувати павербанк, якщо: корпус деформовано, набрякле або тріснуло, із продукту виходить неприємний запах, запах гару або хімічний, продукт надмірно нагрівається, помітні витоки або інші ознаки пошкодження.
У разі появи будь-якого з цих симптомів негайно припиніть використання продукту.
Умови експлуатації:
Павербанк слід використовувати у сухому середовищі, далеко від вологи, води та джерел високої температури. Не піддавайте продукт впливу: вогню, зануренню у воду, сильним ударами, падінням, стисненню або проколюванню. Продукт слід зберігати поза досяжністю дітей.

Заборона втручання:
Не можна самостійно: відкривати корпус, демонтувати продукт, модифікувати внутрішні елементи, проводити ремонт своїми силами.
Технічне обслуговування та зберігання:
При тривалому невикористанні слід зберігати павербанк з рівнем заряду близько 50%.
Кожні 2 місяці проводьте повний цикл заряджання та розряджання.

Гарантія:
Неправильне використання або неправильне розміщення цього продукту користувачами може призвести до скорочення терміну служби або пошкодження, а всі пошкодження, що виникають внаслідок цього, не підлягають гарантії або відповідальності виробника. Гарантія охоплює фабричні дефекти та матеріальні вади. Гарантія виробника становить 24 місяці.

Інформація про утилізацію та переробку:
Символ перечеркнутого кошика означає, що продукти та акумулятори повинні бути передані до пунктів збору відходів, визначених місцевими органами влади, після закінчення їхнього терміну експлуатації. Це забезпечить переробку відходів WEEE та їх обробку в

спосіб, що захищає цінні матеріали та здоров'я людей і навколишнє середовище.

Декларація відповідності:
Цим 3mk Protection заявляє, що продукт відповідає відповідному законодавству ЄС з гармонізації: 2014/30/ЄС; 2011/65/ЄС; (ЄС) 2023/154. Повний текст декларації відповідності доступний за наступною адресою (3mk.global/manual).

Розроблено в Польщі:
3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl
Вироблено в Китаї.





Termék bemutatása:

A 3mk SafeCell™ egy innovatív lengyel powerbank, amely a forradalmi Semi-Solid State technológiával van felszerelve, amely kivételes szintű biztonságot nyújt a hagyományos lítium-ion akkumulátoroknál. Az eszköz lehetővé teszi egyszerre 3 eszköz vezeték nélküli és vezetékes töltését, valamint dedikált felületet biztosít az Apple Watch számára. Az integrált állvány kényelmesen lehetővé teszi a smartphone használatát töltés közben.

A csomag tartalma:

- 3mk SafeCell™
- Használati utasítás

Műszaki adatok:

Modell neve: 3mk SafeCell™

Modell szám:

Szürke: 3MKSC4IN1SESOG

Beige: 3MKSC4IN1SESOB

Akkumulátor típusa: Semi-Solid State

Névleges kapacitás: 10000 mAh (38,5Wh)

Akkumulátor feszültsége: 3,85V

Névleges kapacitás: 5800 mAh (5V/2.4A)

Bemenet (USB-C / beépített USB-C kábel): 5V–3A

9V–2A 12V–1,5A

Kimenet (USB-C / beépített USB-C kábel): 5V–3A

9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Vezeték nélküli telefon töltés: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Apple Watch vezeték nélküli töltés: 2,5W

Összes kimeneti teljesítmény: 5V–3A (max.)

Energiaátalakítási hatásfok: ≥60%

Kiegészítő funkciók:

– beépített USB-C kábel

– beépített állvány

– 3 eszköz egyidejű töltése

– dedikált töltőfelület az Apple Watch számára

– LED töltöttségi szint kijelző

Kompatibilitás: Vezeték nélküli vagy USB-C kábel

töltött smartphones és egyéb mobil eszközök

Anyag: ABS műanyag / szilikon / alumínium

A powerbank 0%-ról 100%-ra töltési ideje: 3,5 óra (18W töltő)

Használati útmutató:

A feldolgozási eljárás miatt a névleges kimeneti kapacitás

alacsonyabb, mint az akkumulátor kapacitása.

EU2016/2022 akkumulátor rendelet:

Akkumulátor gyártó azonosító (Art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Lengyelország

Akkumulátor kategória és azonosító (Art. 38(6)):

Általános célú hordozható akkumulátor

Akkumulátor típusa: 556280

Akkumulátor gyártási helye:

678000 Baoshan City, Kína

Akkumulátor gyártási ideje: 012026

Tömeg: kb. 130-150 g (teljes eszköz) Egyes cella: ~70 g

Kapacitás: 10.000 mAh / 37Wh (2×5000 mAh cellák) / 3.85V

Kémia: Li-ion (lítiumpor, nikkel, kobalt és mangán oxid – NMC)

Veszélyes anyagok: Nincs (megfelel a RoHS 2011/65/EU

és (EU) 2015/863 irányelveknek)

Tűzoltó szer: Víz, vízpermet vagy D osztályú tűzoltó

készülék

Kritikus nyersanyagok (>0,1% m/m): Lítium, Kobalt,

Természetes grafit

A készülék használata:

A powerbank töltése:

Csatlakoztasson USB-C kábelt vagy hálózati töltőt a

powerbank USB-C portjához.

A töltés alatt a LED-ek jelzik az energia szintet.

Vezetékes töltés:

Csatlakoztassa az eszközt a beépített USB-C kábelhez

vagy a powerbank USB-C portjához.

Vezeték nélküli telefon töltés:

Győződjön meg róla, hogy telefonja támogatja a vezeték

nélküli töltést (MagSafe nélküli telefonokhoz szükség van

MagSafe tokkal).

Helyezze a telefont a mágneses felület közepére.

Ne használjon 2 mm-nél vastagabb tokokat – ezek

megakadályozhatják a megfelelő töltést.

Egyéb eszközök töltése USB-C kábel:

Ha a beépített USB-C kábelt használja, csatlakoztassa a

végét a töltendő eszközhöz. A töltés automatikusan

elindul. Ha saját kábelt használ, csatlakoztassa azt a

powerbank oldalán található USB-C porthoz.

Apple Watch töltés:

Helyezze az óráját a dedikált töltőfelületre, ha a töltés

nem indul el automatikusan, nyomja meg a bekapcsoló

gombot.

Pass-Through technológia:

A powerbank Pass-Through technológiával van

felszerelve, ami lehetővé teszi, hogy egyszerre töltse a

powerbankot és az ahhoz csatlakoztatott eszközöket.

Állvány funkció:

Hajtsa ki az integrált állványt, hogy a telefont álló vagy

fekvő helyzetben használhassa töltés közben.

LED jelzők:

1 LED: alacsony akkumulátor szint

2–4 LED: közepes szint

5 LED: teljes töltöttség

Biztonsági és használati utasítások:

A 3mk SafeCell™ powerbank biztonságos és helyes

használatának biztosítása érdekében a következő

utasításokat feltétlenül be kell tartani. A figyelmen kívül

hagyásuk termék károsodásához, egészségi

kockázatokhoz vagy garancia elvesztéséhez vezethet.

A powerbank töltése:

A powerbank töltését csak 3mk márkájú vagy egyéb

tanúsított töltők használatával javasoljuk, amelyek

maximális teljesítménye nem haladja meg a 33 W-ot.

Töltéshez használjon csak 3mk márkájú vagy egyéb, a

biztonsági normáknak megfelelő, jó minőségű kábeleket.

Ne használjon ismeretlen forrásból származó, sérült vagy

nem bevált töltőket, kábeleket vagy tartozékokat.

Tápellátás:

Ne csatlakoztassa a powerbankot túlterhelt elektromos

aljakatokhoz, hosszabbítókhoz vagy elosztókhoz, amelyek:

rossz minőségűek, sérültek, ismeretlen forrásból

származnak, több nagy teljesítményű eszközt

működtetnek egyszerre.

A terméket csak működő, tanúsított elektromos

rendszerekhez csatlakoztassa.

A termék műszaki állapota:

Ne töltse vagy használja a powerbankot, ha a burkolat

deformált, fúj, repedt, a termék kellemetlen szagot áraszt,

füst vagy vegyi szag, a termék túlmelegszik, szivárgások

vagy egyéb károsodás jelei láthatók.

Ha bármelyik fenti tünet előfordul, azonnal hagyja abba a

termék használatát.

Használati feltételek:

A powerbankot száraz környezetben, nedvességtől, víztől

és magas hőmérsékletű forrásoktól távol kell használni.

Ne tegye ki a terméket: tűznek, vízbe merítésnek, erős

rázkódásnak, leesésnek, összenyomásnak vagy

átszűrődásnak. A terméket gyermekektől távol kell

tartani.

Beavatkozás tilalma:

Ne nyissa ki a burkolatot, bontsa meg a terméket,

módosítson belső elemeket, vagy végezzen saját kezűleg

javításokat.

Karbantartás és tárolás:

Hosszabb távú nem használat esetén a powerbankot

50%-os töltöttségi szinten kell tárolni.

2 havonta végezzen teljes töltési és lemerítési ciklust.

Garancia:

A nem megfelelő használat vagy a felhasználók nem

megfelelő elhelyezése a termékkel a termék

élettartamának csökkenéséhez vagy károsodásához

vezethet, és az ebből eredő károkra a gyártó nem vállal

garanciát. A garancia a gyári hibákra és anyaghibákra

vonatkozik. A gyártó garanciája 24 hónap.

Hulladékkezelési és újrahasznosítási információk:

A keresztbe húzott szemetes jel szimbóluma azt jelenti,

hogy a termékek és akkumulátorok az önkormányzat által

kijelölt hulladékgyűjtő pontokba juttatandók el a

használati időszak lejárta után. Ezzel a WEEE hulladékok

újrahasznosításra kerülnek, és olyan módon dolgozzák fel

őket, amely megóvják az értékes anyagokat és védelmet

nyújt az emberi egészség és a környezet számára.

Megfelelőségi nyilatkozat:

Ezenáltal a 3mk Protection kijelenti, hogy a termék

megfelel a megfelelő közösségi harmonizált

jogalkotásnak: 2014/30/EU; 2011/65/EU; (EU)

2023/154. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege

elérhető a következő weboldalon (3mk.global/manual).

Lengyelországban tervezve:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Kínában gyártva.





Presentazione del prodotto:

3mk SafeCell™ è un innovativo powerbank polacco equipaggiato con la rivoluzionaria tecnologia Semi-Solid State, che garantisce un livello di sicurezza eccezionale superiore alle tradizionali batterie agli ioni di litio. Il dispositivo consente di caricare simultaneamente fino a 3 dispositivi in modalità wireless, cablata e dispone di un campo dedicato per Apple Watch. La base integrata consente di utilizzare comodamente lo smartphone durante la ricarica.

Contenuto della confezione:

- 3mk SafeCell™
- Istruzioni per l'uso

Specifiche:

Nome del modello: 3mk SafeCell™

Numero di modello:

Ciano: 3MKSC4IN1SESOG

Beige: 3MKSC4IN1SESOB

Tipo di batteria: Semi-Solid State

Capacità nominale: 10000 mAh (38,5Wh)

Tensione della batteria: 3,85V

Capacità nominale: 5800 mAh (5V/2.4A)

Ingresso (USB-C / cavo USB-C integrato): 5V–3A 9V–2A 12V–1,5A

Uscita (USB-C / cavo USB-C integrato): 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Ricarica wireless dello smartphone: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Ricarica wireless Apple Watch: 2,5W

Potenza totale in uscita: 5V–3A (max.)

Efficienza di conversione dell'energia: ≥60%

Funzioni aggiuntive:

- cavo USB-C integrato
- base integrata (supporto)
- possibilità di ricarica simultanea di 3 dispositivi
- campo dedicato per la ricarica dell'Apple Watch
- indicatore di livello di carica LED

Compatibilità: smartphone e altri dispositivi mobili ricaricabili wireless o tramite cavo USB-C

Materiale di fabbricazione: plastica ABS / silicone / alluminio

Tempo di ricarica del powerbank dal 0% al 100%: 3,5h

(caricabatterie 18W)

Istruzioni:

Si consiglia di caricare il powerbank con una capacità effettiva inferiore rispetto a quella della batteria.

Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie:

Identificatore del produttore della batteria (Art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Polonia

Categoria e Identificatore della batteria (Art. 38(6)):

Batteria portatile di uso generale

Modello della cella: 556280

Luogo di produzione delle celle:

678000 Baoshan City, Cina

Data di produzione della batteria: 012026

Peso: circa 130-150 g (intero dispositivo) Cella singola:

~70 g

Capacità: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh celle) / 3.85V

Chimica: Li-ion (ossido di litio, nichel, cobalto e manganese – NMC)

Sostanze pericolose: Assente (rispettante la Direttiva

RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863)

Agente estinguente: Acqua, nebbia d'acqua o estintore di classe D

Materie prime critiche (>0,1% m/m): Litio, Cobalto, Grafite naturale

Utilizzo del dispositivo:

Ricarica del powerbank:

Collegare un cavo USB-C o un caricabatterie a muro alla porta USB-C del powerbank.

Durante la ricarica, i LED segnalano il livello di energia.

Ricarica cablata:

Collegare il dispositivo al cavo USB-C integrato o alla porta USB-C del powerbank.

Ricarica wireless dello smartphone:

Assicurati che il telefono supporti la ricarica wireless (i telefoni senza MagSafe richiedono una custodia con MagSafe).

Posiziona il telefono al centro del campo magnetico.

Non utilizzare custodie più spesse di 2 mm – potrebbero ostacolare la ricarica corretta.

Ricarica di altri dispositivi tramite cavo USB-C:

Se utilizzi il cavo USB-C integrato, collega la sua estremità al dispositivo da caricare. La ricarica inizierà automaticamente. Se utilizzi il tuo cavo, collegalo alla porta USB-C situata sul lato del powerbank.

Ricarica dell'Apple Watch:

Posizionare l'orologio nel campo di ricarica dedicato, se la ricarica non avviene automaticamente, premere il pulsante di accensione.

Tecnologia Pass-Through:

Il powerbank è dotato di tecnologia Pass-Through, il che significa che è possibile caricare il powerbank e i dispositivi collegati contemporaneamente.

Funzione supporto:

Estendi il supporto integrato per utilizzare il telefono in posizione verticale o orizzontale durante la ricarica.

Indicatori LED:

1 luce: livello della batteria basso

2–4 luci: livello medio

5 luci: carica completa

Norme di sicurezza e utilizzo:

Per garantire un uso sicuro e corretto del powerbank 3mk SafeCell™, è assolutamente necessario seguire le norme seguenti. La mancata osservanza di queste norme può portare a danni al prodotto, a rischi per la salute o la vita e alla perdita della garanzia.

Ricarica del powerbank:

Si raccomanda di caricare il powerbank solo con caricabatterie a muro del marchio 3mk o altri caricabatterie certificati con potenza non superiore a 33 W.

Per la ricarica si devono utilizzare cavi del marchio 3mk o altri cavi di alta qualità che soddisfano le normative di sicurezza vigenti.

Non utilizzare caricabatterie, cavi o accessori di origine sconosciuta, danneggiati o non conformi agli standard.

Fonte di alimentazione:

Non collegare il powerbank a prese di corrente sovraccariche, ciabatte o prolunghe che: sono di bassa qualità, danneggiate, di origine sconosciuta, supportano più dispositivi ad alto consumo simultaneamente.

Il prodotto deve essere collegato solo a impianti elettrici funzionanti e certificati.

Condizioni tecniche del prodotto:

Non caricare né utilizzare il powerbank se: l'involucro è deformato, gonfio o incrinato, si sente un cattivo odore, odore di bruciato o chimico, il prodotto si surriscalda eccessivamente, ci sono perdite o altri segni di danno.

Se si verifica uno di questi sintomi, smettere immediatamente di utilizzare il prodotto.

Condizioni d'uso:

Il powerbank deve essere utilizzato in un ambiente asciutto, lontano da umidità, acqua e fonti di alta temperatura. Non esporre il prodotto a: fuoco, immersione in acqua, forti vibrazioni, cadute, schiacciamenti o perforazioni. Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Divieto di intervento:

Non aprire, smontare o modificare il prodotto autonomamente, né ripararlo.

Manutenzione e conservazione:

Se non si utilizza il powerbank per un lungo periodo, conservarlo con un livello di carica di circa il 50%.

Ogni 2 mesi eseguire un ciclo completo di caricamento e scaricamento.

Garanzia:

Un uso improprio o una collocazione errata di questo prodotto da parte degli utenti può comportare un accorciamento della vita utile o danni, e qualsiasi danno derivante da ciò non è coperto dalla garanzia né è di responsabilità del produttore. La garanzia copre difetti di fabbricazione e vizi di materiale. La garanzia del produttore è di 24 mesi.

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio:

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che i prodotti e le batterie devono essere conferiti presso punti di raccolta selettiva dei rifiuti indicati dalle autorità locali al termine del loro ciclo di vita. In questo modo i rifiuti WEEE sono riciclati e trattati in modo da proteggere materiali preziosi e tutelare la salute umana e l'ambiente.

Dichiarazione di conformità:

Con la presente 3mk Protection dichiara che il prodotto è conforme alla pertinente legislazione europea armonizzata: 2014/30/UE; 2011/65/UE; (UE) 2023/154. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo internet (3mk.global/manual).

Progettato in Polonia da:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Prodotto in Cina.

