

70mai Dash Cam 4K A800SE 4G Ready Manuál



Naskenujte QR kod a napiš nám:
help@70mai.com



Naskenujte pro funkčnost
produktu a FAQ

70mai

Pokyny k paměťové kartě

- Paměťová karta (prodává se samostatně) musí být před použitím vložena do autokamery.
- Autokamera podporuje standardní karty MicroSD. Používejte prosím paměťové karty s kapacitou 32–512 GB a třídou rychlosti U3 (UHS-3) nebo vyšší.
- Výchozí formát oddílu paměťové karty nemusí odpovídat formátu podporovanému autokamerou. Při prvním vložení karty ji před použitím naformátujte přímo v autokameře. Formátování vymaže všechna data na kartě. Důležitá data si předem zálohujte na jiné zařízení.
- Paměťová karta se může po opakovaném přepisování poškodit nebo opotřebovat, což může ovlivnit její schopnost ukládat video a obrázky. Pokud k tomu dojde, ihned ji vyměňte za novou.
- Používejte kvalitní paměťové karty od ověřených prodejců. Nekvalitní karty mohou mít problémy, jako je nesoulad skutečné rychlosti čtení/zápisu s deklarovanou rychlostí nebo rozdíl mezi skutečnou a deklarovanou kapacitou.
- Neneseme odpovědnost za ztrátu nebo poškození videí způsobené použitím nekvalitní paměťové karty.
- Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je autokamera zapnutá.

Bezpečnost baterie




- Toto zařízení obsahuje knoflíkovou baterii (lithiovou kovovou baterii). NEDEMONTUJTE ji, nemačkejte ani nevystavujte nadměrnému teplu, mohlo by dojít k výbuchu.
- Baterie není vyjímatelná. NEPOKOUŠEJTE se ji vyměnit ani opravovat. V případě potřeby ji nechte vyměnit pouze odborníkem za stejný model.
- Nepoužívejte výrobek v extrémních povětrnostních podmínkách. Příliš nízké nebo vysoké teploty mohou způsobit výbuch baterie nebo únik hořlavého plynu či kapaliny.

- Zařízení likvidujte v souladu s místními a národními předpisy o elektroodpadu.
- Toto zařízení není hračka. Některé malé součásti mohou představovat riziko udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění

- Před použitím autokamery si přečtěte všechna upozornění a online návod, abyste zajistili správné a bezpečné používání.
- Tato autokamera slouží jako pomoc řidiči k zaznamenávání okolí vozidla. Nezaručuje bezpečnost jízdy. Nenese odpovědnost za nehody, škody nebo ztrátu dat způsobené používáním kamery během jízdy.
- Kvůli rozdílům ve stavu vozidla, stylu jízdy nebo prostředí nemusí některé funkce fungovat správně. Výpadek napájení, použití mimo doporučené teplotní nebo vlhkostní podmínky, náraz nebo poškozená paměťová karta mohou způsobit nesprávnou funkci zařízení. Nelze zaručit bezchybný provoz za všech okolností.
- Záznamy z této kamery slouží pouze jako orientační.
- Kameru instalujte správně tak, aby neomezovala výhled řidiče ani neblokovala airbag, jinak hrozí poškození zařízení nebo zranění.
- Používejte dodanou autonabíječku, napájecí kabel a příslušenství, abyste předešli poruchám. Nenese se odpovědnost za škody způsobené neoriginálním příslušenstvím. Pokud se baterie deformuje, nafoukne nebo začne téct, okamžitě přestaňte zařízení používat a kontaktujte servis.
- Chraňte zařízení před silnými magnetickými poli.
- Nepoužívejte kameru při teplotách nad 60 °C nebo pod -10 °C.
- Používejte zařízení pouze v souladu s platnými zákony.

Produkt



- ① Displej
- ② Funkční tlačítka
- ③ Indikátor
- ④ Tlačítko zapnutí
- ⑤ Mikrofon

- ⑥ Ventilátor
- ⑦ Ventilátor
- ⑧ Čočka
- ⑨ Port na zadní kameru

- ⑩ Port zapnutí
- ⑪ Slot paměťové karty
- ⑫ Reprodukter
- ⑬ Nálepka

Poznámka: Ilustrace v návodu jsou pouze orientační. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení.

Instalace

1. Připevnění elektrostatické fólie

Nalepte elektrostatickou fólii na doporučené místo na čelním skle a vytlačte vzduchové bubliny.




Poznámky:

- Vyhněte se okrajům skla a zvolte rovnou a hladkou plochu
- Sklo musí být čisté a suché, bez zbytků kapalin.

2. Instalace držáku

Zarovnejte držák se slotem a zasuňte jej nahoru.



3. Vložení paměťové karty

Vložte kartu do slotu.




4. Připevnění kamery

Sejměte ochrannou fólii z držáku a přilepte kameru na elektrostatickou fólii.



5. Vedení kabelu

Vedte napájecí kabel k zásuvce zapalovače a připojte kameru.



Poznámky:

- Použijte přiložený nástroj pro skrytí kabelu pod stropnici a těsnění u sloupku A.
- Umístění zásuvky zapalovače se může lišit podle vozidla.

6. Nastavení úhlu kamery

Zapněte kameru a upravte úhel podle náhledu.



Specifikace

Produkt: Autokamera

Model: A800SE, A800SE-1

Vstup: 5V = 2A

Rozlišení: 3840 × 2160

Objektiv: FOV 140°, F1.55

Napájení: zásuvka zapalovače

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11

b/g/n/ax 2.4 GHz, Bluetooth® 5.0

Max. výkon Wi-Fi: ≤ 20 dBm

Frekvence Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz

Max. výkon Bluetooth: ≤ 10 dBm

Frekvence Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

BDS: 1561,098 MHz

GPS: 1575,42 MHz

GLONASS: 1602 MHz

GALILEO: 1575,42 MHz

QZSS: 1575,42 MHz

Obsah balení

Zkontrolujte obsah balení podle verze produktu:

- Autokamera ×1
- Držák ×1
- Napájecí kabel ×1
- Autonabíječka ×1
- Nástroj na vedení kabelu ×1
- Elektrostatická fólie ×2
- Uživatelský manuál ×1

Zkontrolujte obsah balení podle verze produktu:

- Autokamera ×1
 - Držák ×1
 - Napájecí kabel ×1
 - Autonabíječka ×1
 - Nástroj na vedení kabelu ×1
 - Elektrostatická fólie ×2
 - Uživatelský manuál ×1
- Balení zadní kamery x1*

*Sada navíc obsahuje zadní kameru a příslušenství

Příslušenství

- Zadní záznam funguje pouze s nainstalovanou zadní kamerou.
- Produkt lze použít i s 70mai 4G Hardwire Kit.
- Doporučuje se používat originální příslušenství 70mai kvůli kompatibilitě.

Aplikaci „70mai“



stáhnete v obchodě s aplikacemi.



Online návod a aplikace

Pro více informací naskenujte QR kód.



Informace o shodě s předpisy

Informace o WEEE



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE dle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním odpadního zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení určeném vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst kontaktujte instalačního technika nebo místní úřady.

Prohlášení o shodě EU



Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnicemi a evropskými normami a jejich dodatky. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Spojené království. Společnost 70mai Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typu A800SE a A800SE-1 jsou v souladu s předpisy o rádiových zařízeních z roku 2017. Úplné znění prohlášení o shodě UKCA je k dispozici na adrese: <https://help.70mai.asia/2145.html> FCC

15.19 Požadavky na označování.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

15.21 Informace pro uživatele

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

15.105 Informace pro uživatele.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno splňujícím limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se vyzývá, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření: vyzařovat rádiové

frekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit jeho vypnutím a zapnutím, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je přijímač připojen.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radio/televizního technika.

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí.

Varování před rádiovými frekvencemi pro mobilní zařízení:

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

FCC ID: 2AOK9-A810S

Prohlášení o shodě s ISED

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozený(é) od licence, které splňují požadavky RSS kanadské organizace Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení. Bezlicenční transceiver obsažený v tomto zařízení splňuje příslušné RSS pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj Kanady.

Rádiová zařízení osvobozená od licence. Provoz je povolen za následujících dvou podmínek:

- (1) Zařízení nesmí způsobovat rušení;
- (2) Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rádiové rušení, i když je pravděpodobné, že by toto rušení narušilo jeho provoz.

Prohlášení ISED o expozici záření

ToTo zařízení splňuje limity expozice záření IC RSS-102 stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Toto zařízení splňuje limity expozice záření stanovené normou IC CNR-102 pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení musí být instalováno a používáno s minimální vzdáleností 20 cm mezi ohřívačem a vaším tělem.

IC: 28033-A810S

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Service: help@70mai.com

For further information, please go to www.70mai.com

Manufacturer: 70mai Co., Ltd.

Address: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China