Používateľská príručka 70mai Dash Cam 4K série A900



Naskenujte a napíšte nám:
help@70mai.com

Naskenujte pre zobrazenie funkcií produktu a častých otázok.

70mai

Bezpečnostné upozornenia


Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju na budúce použitie.


- Pred použitím autokamery si prečítajte všetky bezpečnostné upozornenia a online návod, aby ste zaistili jej správne a bezpečné používanie.
- Táto autokamera je určená ako pomôcka pre vodičov na záznam okolia vozidla. Nezaručuje bezpečnosť jazdy používateľa. Nenesieme zodpovednosť za žiadnu nehodu, škodu ani stratu údajov spôsobenú obsluhou autokamery počas jazdy.
- Vzhľadom na rozdiely v stave vozidla, štýle jazdy, jazdnom prostredí a pod. nemusia niektoré funkcie fungovať správne. Výpadok napájania, používanie mimo bežného rozsahu prevádzkovej teploty či vlhkosti, kolízia alebo poškodená pamäťová karta môžu spôsobiť nesprávnu funkciu autokamery. Nezaručujeme, že autokamera bude za všetkých okolností fungovať normálne. Videá zaznamenané touto autokamerou slúžia len na informáciu.
- Autokameru nainštalujte správne a neblokujte ňou výhľad vodiča ani airbag vozidla, aby ste predišli poruche výrobku alebo zraneniu.
- Používajte priloženú autonabíjačku, napájací kábel a ďalšie príslušenstvo, aby ste predišli poruche výrobku v dôsledku nekompatibility. Nenesieme zodpovednosť za stratu ani škodu spôsobenú použitím neoriginálnej autonabíjačky alebo napájacieho kábla.
- Uchovávajte autokameru mimo dosahu silných magnetických polí, ktoré ju môžu poškodiť.
- Nepoužívajte autokameru v prostredí s teplotou vyššou ako 70 °C alebo nižšou ako −20 °C.
- Autokameru používajte len v rozsahu povolenom zákonom.


Pokyny k pamäťovej karte

- Pred použitím musí byť do autokamery vložená pamäťová karta (predáva sa samostatne).
- Autokamera podporuje štandardné karty microSD. Používajte pamäťové karty s kapacitou 32–512 GB a triedou U3 (UHS-3) alebo vyššou.
- Predvolený formát oddielu pamäťovej karty sa môže líšiť od formátu podporovaného autokamerou. Pri prvom vložení kartu pred použitím naformátujte v autokamere. Formátovaním sa z karty vymažú všetky súbory, preto si dôležité dáta vopred zálohujte do iného zariadenia.
- Opakovaným prepisovaním sa pamäťová karta môže poškodiť alebo opotrebovať, čo môže ovplyvniť ukladanie videí a fotografií. Ak k tomu dôjde, ihneď ju vymeňte za novú.
- Používajte kvalitnú pamäťovú kartu zakúpenú u dôveryhodného predajcu. Pri nekvalitných kartách nemusí skutočná rýchlosť čítania/zápisu ani skutočná kapacita zodpovedať uvádzaným hodnotám.
- Nenesieme zodpovednosť za stratené alebo poškodené videá spôsobené použitím nekvalitnej pamäťovej karty.
- Nevkladajte ani nevyberajte pamäťovú kartu, keď je autokamera zapnutá.

Prehľad produktu







① Lepiaca podložka
② Reproduktor
③ Objektív
④ Slot na pamäťovú kartu
⑤ Tlačidlo napájania

⑥ Držiak
⑦ Port zadnej kamery (AV/IN)
⑧ Napájací port (DC/IN)
⑨ Funkčné tlačidlá
⑩ Mikrofón

⑪ Vetracie otvory
⑫ Kontrolka
⑬ Displej

Poznámka: Obrázky produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v tejto príručke slúžia len na informáciu. Skutočný produkt a jeho funkcie sa môžu z dôvodu vylepšení líšiť.

Obsah balenia

Ak ste si zakúpili súpravu s autokamerou, skontrolujte, či balenie obsahuje nasledujúce položky:

- Autokamera × 1
- Autonabíjačka × 1
- Napájací kábel × 1
- Lepiaca podložka × 1
- Elektrostatická fólia × 2
- Nástroj na vedenie kábla × 1
- Lepiaca príchytka na kábel × 5
- Dátový kábel × 1
- Čistiaca utierka na objektív × 2
- Používateľská príručka × 1
- Balenie zadnej kamery* × 1


* Obsahuje zadnú kameru, prepojovací kábel a ďalšie príslušenstvo k zadnej kamere. Viac informácií nájdete v používateľskej príručke zadnej kamery. Ak ste si zakúpili len autokameru, skontrolujte, či balenie obsahuje nasledujúce položky:

- Autokamera × 1
- Autonabíjačka × 1
- Napájací kábel × 1
- Lepiaca podložka × 1
- Elektrostatická fólia × 2
- Nástroj na vedenie kábla × 1
- Lepiaca príchytka na kábel × 5
- Dátový kábel × 1
- Čistiaca utierka na objektív × 2
- Používateľská príručka × 1

Inštalácia

1. Nalepenie elektrostatickej fólie

Nalepte elektrostatickú fóliu na odporúčané miesto na prednom skle. Pritlačením fólie vytlačte vzduchové bubliny.



Poznámky:

- Vyhnite sa okraju predného skla a na inštaláciu zvoľte rovné a hladké miesto.
- Udržiavajte predné sklo čisté a suché bez zvyškov tekutín, aby fólia nestratila priľnavosť a autokamera neodpadla.

2. Vloženie pamäťovej karty

Vložte pamäťovú kartu do slotu na pamäťovú kartu.




3. Upevnenie autokamery

Odstráňte z držiaka ochrannú fóliu a prilepte autokameru na elektrostatickú fóliu.




4. Pripojenie napájacieho kábla

Pomocou napájacieho kábla pripojte autokameru k autonabíjačke.



5. Vedenie kábla

Veďte napájací kábel k zásuvke zapaľovača cigariet a pripojte autokameru k napájaniu.



Poznámky:

- Priloženým nástrojom na vedenie kábla schovajte napájací kábel pod čalúnenie stropu vozidla a pod gumové tesnenie pozdĺž A-stĺpika.
- V závislosti od vozidla sa môže zásuvka zapaľovača cigariet nachádzať na inom mieste. Obrázok je len ilustračný.

6. Nastavenie uhla kamery

Zapnite autokameru a podľa náhľadu na displeji nastavte uhol kamery.



Pripojenie k aplikácii 70mai

Tento produkt je potrebné používať spolu s aplikáciou 70mai. Na pripojenie k aplikácii postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Prípadne vyhľadajte „70mai" v obchode s aplikáciami a nainštalujte ju odtiaľ.

Naskenujte na stiahnutie

2. Otvorte aplikáciu, na stránke zariadení ťuknite na „+", vyberte príslušný typ autokamery a ťuknite na jej obrázok.

3. Zapnite autokameru a aktivujte Wi-Fi hotspot. Podľa pokynov na obrazovke sa v nastaveniach telefónu pripojte k Wi-Fi hotspotu autokamery.

4. Po úspešnom pripojení sa vráťte do aplikácie 70mai. Na stránke zariadení sa pripojte k autokamere a otvorte jej domovskú stránku. Tu môžete sledovať živý obraz a upravovať nastavenia autokamery.

Poznámka: Na pripojenie mobilného telefónu k Wi-Fi hotspotu autokamery je potrebný Android 7.0 / iOS 12.0 alebo novší.

Ak potrebujete s pripojením aplikácie poradiť, naskenujte nižšie uvedený QR kód a pozrite si videonávod.

Naskenujte pre zobrazenie videonávodu

Hlasové ovládanie

Autokamera podporuje hlasové ovládanie. Keď je autokamera v prevádzke, hlasové príkazy používateľa spustia príslušné funkcie.

V predvolenom nastavení autokamera reaguje na nižšie uvedené hlasové príkazy v angličtine. Okrem toho podporuje aj mandarínsku čínštinu, ruštinu, japončinu, vietnamčinu a thajčinu.

Hlasový príkaz	Funkcia
Take photo	Autokamera urobí fotografiu a uloží ju do albumu.
Lock the video	Autokamera nahrá núdzové video a uloží ho do priečinka núdzových videí.
Turn on audio	Autokamera bude spolu s videom nahrávať aj zvuk.
Turn off audio	Autokamera nebude nahrávať zvuk, len video.
Turn on hotspot	Zapne sa Wi-Fi hotspot autokamery.
Turn off hotspot	Vypne sa Wi-Fi hotspot autokamery.

Príslušenstvo

Funkcia zadného záznamu je dostupná len s nainštalovanou zadnou kamerou. Používateľskú príručku zadnej kamery zobrazíte naskenovaním QR kódu.

Poznámka: Aby ste predišli poruche zariadenia v dôsledku nekompatibility, odporúčame používať zadnú kameru od 70mai.

Technické parametre

Produkt: autokamera

Model: A900, A900-RC44H

Vstup: 5 V=2,4 A

Rozlíšenie: 3840 × 2160

Zorné pole (FOV): 140°

Clona: f/1,55

Napájanie: zásuvka zapaľovača cigariet vo vozidle

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz a 5 GHz; Bluetooth 5.0

Prevádzková frekvencia Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz a 5170–5250 MHz a 5735–5835 MHz

Max. výstupný výkon Wi-Fi: ≤ 20 dBm

Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Max. výstupný výkon Bluetooth: ≤ 10 dBm

Prevádzková frekvencia GPS: L1 1575,42 MHz

Prevádzková frekvencia GLONASS: G1 1602 MHz

Prevádzková frekvencia GALILEO: E1 1575,42 MHz

Prevádzková frekvencia QZSS: L1 1575,42 MHz

Informácie o zhode

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ) a nesmú sa miešať s netriedeným komunálnym odpadom. Chráňte ľudské zdravie a životné prostredie tým, že vyradené zariadenie odovzdáte na zbernom mieste na recykláciu elektroodpadu určenom štátom alebo miestnymi

úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštalačného technika alebo od miestnych úradov.

EÚ vyhlásenie o zhode

CE Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s príslušnými smernicami, európskymi normami a ich zmenami. Úplné

znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na:

https://help.70mai.asia/1193.html

UK CA Spoločnosť 70mai Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu A900 a A900-RC44H sú v súlade s predpismi Radio Equipment

Regulations 2017. Úplné znenie vyhlásenia UKCA je k dispozícii na:

https://help.70mai.asia/2145.html

FCC

15.19 Požiadavky na označenie.

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

15.21 Informácie pre používateľa.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

15.105 Informácie pre používateľa.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity majú zabezpečiť primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde.

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľovi pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Natočte alebo premiestnite prijímaciu anténu.

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.

- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika pre rádio/TV.

Upozornenie na RF žiarenie pre mobilné zariadenia:

Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie. Zariadenie by sa malo inštalovať a prevádzkovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiaričom a vaším telom.

FCC ID: 2AOK9-D863

Vyhlásenie o zhode ISED

Toto zariadenie obsahuje vysielače/prijímače oslobodené od licencie, ktoré spĺňajú normy RSS kanadského ministerstva Innovation, Science and Economic Development Canada pre zariadenia oslobodené od licencie. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.

(2) Toto zariadenie musí znieť akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia. L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Vyhlásenie ISED o vystavení žiareniu

Toto zariadenie spĺňa limity IC RSS-102 pre vystavenie žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie. Zariadenie by sa malo inštalovať a prevádzkovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiaričom a vaším telom.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

IC: 28033-D863

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Servis: help@70mai.com

Ďalšie informácie nájdete na www.70mai.com

Výrobca: 70mai Co., Ltd.

Adresa: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China