



CZ návod k použití

**H6020 - H60200F1 - Govee Table Lamp 2
RGBW Stolní lampa s reproduktorem**

SK Návod na použitie

**H6020 - H60200F1 - Govee Table Lamp 2
RGBW Stolná lampa s reproduktorom**



TYGOTEC

CZ návod k použití H6020 - H60200F1 - Govee Table Lamp 2 RGBW Stolní lampa s reproduktorem

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a dodržujte je:

- Lampa není vodotěsná. Nevystavujte ji stříkající nebo kapající vodě.
- Provozní teplota by měla být v rozmezí od -10 °C do 40 °C.
- Vnitřní zdroj světla lampy nelze vyměnit samostatně. Pokud se rozbije, je nutné vyměnit celou lampu.
- Lampa a napájecí adaptér jsou určeny k použití společně.
- Nepokoušejte se ani jednu z nich používat s jinými zařízeními nebo adaptéry.
- Lampu nepoužívejte se stmívacím ovladačem.
- Lampu nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla.
- Nepoužívejte lampu v blízkosti potenciálně nebezpečných zdrojů (např, svíčky, předměty naplněné kapalinou atd.).

POZOR - výrobek není hračka. Děti a osoby se zdravotním postižením by jej měly používat pod dohledem dospělé osoby.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali stolní lampu Govee 2. Tato stolní lampa vyzařuje teplé a zářivé barvy, které mohou pomoci s klidným spánkem a jemným probouzením, a navíc obsahuje inteligentní hlasové ovládání pro snadné používání bez použití rukou.

Obsah balení

1x Stolní lampa



1x USB-C kabel

1x Uživatelský manuál

Napájecí adaptér není součástí balení, použijte libovolný adaptér s následujícími parametry:

- PD – Power delivery
- 15 V / 25 W

Popis



1 – Režim - Stisknutím přepnete barvu a režim scény. *Přednastavené režimy lze změnit v aplikaci.

2 – (Minus) - Stisknutím snížíte hlasitost (pouze u bílého šumu/hudby přes Bluetooth).
Podržením snížíte jas (pouze při zapnutém osvětlení).

3 - Zap/vyp - Stisknutím zapnete/vypnete světlo.
Podržením vypnete.

Tip: Produkt je při dodání ve výchozím nastavení vypnutý. Pro první spuštění podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund.

4 – (Plus) - Stisknutím zvýšíte hlasitost (pouze u bílého šumu/hudby přes Bluetooth).
Podržením zvýšíte jas (pouze při zapnutém osvětlení).

5 – Přehrát/pozastavit - Stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání bílého šumu nebo zvuku z reproduktoru Bluetooth.
Podržením spustíte režim párování reproduktoru Bluetooth nebo zrušíte aktuální párování.

Tipy: V aplikaci Govee Home přejděte na stránku Nastavení zařízení a podívejte se do průvodce pro reproduktor Bluetooth.

6 – Mikrofon - Rozpoznává rytmus v okolí.

Tipy: Tento mikrofon funguje pouze v režimu Hudba.

Pokud zařízení přehrává hudbu přes Bluetooth, nebude fungovat.

7 – LED Indikátor - Stálá zelená: Napájecí adaptér je napájen z plně nabité baterie.

Stálá oranžová: Napájecí adaptér je napájen z baterie, která se nabíjí.

Oranžová barva s přechodem: Napájecí adaptér je napájen z baterie, jejíž nabíjení bylo zastaveno z důvodu teplotní ochrany.

Stálá modrá: Napájení z baterie.

Červená: Napájení z baterie v režimu nízké spotřeby, včas nabijte.

8 – Reprodukter

9 – Reset - Pokud se zařízení neodpovídá, vyresetujte ho za použití jehly, nebo jiného tenkého předmětu.

10 – Napájecí konektor - Použijte prosím odpovídající napájecí adaptér.

Funkce Bedtime Switch umožňuje, aby celý ovládací touchpad fungoval jako jedno velké tlačítko. To usnadňuje zapnutí světla v temnotě pouhým klepnutím na libovolné místo v horní části lampy.

Tuto funkci lze aktivovat v nastavení aplikace lampy.



Specifikace

Pracovní napětí: AC 100-240 V

Vstup: 12 V / 3A

Lumen: 600 lm

Barvy: RGBICWW

Teplota barev: 2700-6500 K

Pracovní teploty: -10 až 45 °C

Instalace zařízení

- 1) Zasuňte kabel napájecího adaptéru do stejnosměrného portu lampy.
- 2) Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky.

Spárování vašeho zařízení s aplikací Govee

Home Ke spárování budete potřebovat: -WiFi router podporující pásma 2.4GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5GHz není podporováno. - Smartphone nebo tablet se systémem iOS 8.0 (nebo vyšší) nebo Android 4.3 (nebo vyšší).

1. Stáhněte si aplikaci Govee Home z App Store nebo Google Play.
2. Zapněte Bluetooth na vašem smartphonu.

3. Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H6020".
4. Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Řešení problémů

Nelze se připojit k aplikaci Govee Home.

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Zkontrolujte, zda je v chytrém telefonu povoleno Bluetooth, nebo se zkuste připojit pomocí jiného chytrého telefonu.
- Při prvním připojení se ujistěte, že je smartphone v blízkosti zařízení.
- Pokud chyba připojení stále přetrvává, odstraňte připojené zařízení z položky "Moje zařízení" v aplikaci. Znovu se připojte k aplikaci Govee Home podle dříve uvedených pokynů.

Nelze se připojit k síti Wi-Fi.

- Nevynechávejte kroky připojení k síti Wi-Fi v aplikaci.

- Síť 5GHz není podporována. Nastavte směrovač na 2,4GHz a poté jej resetujte.
- Připojte telefon k síti Wi-Fi a zkontrolujte, zda síť funguje dobře.
- Zkontrolujte, zda jste zadali správný název a heslo Wi-Fi.
- Změňte heslo Wi-Fi na krátké. Doporučuje se 8 číslic a písmen.
- Připojte hotspot v telefonu k lampě světlům a zkontrolujte, zda router s lampou funguje.

Nelze se připojit k Alexe.

- Odpojte všechny spojovací části světelného pásu a poté je znovu pevně připojte.
- Resetujte Wi-Fi v chytrém telefonu. Odpojte port adaptéru a poté jej znovu připojte.

Může jedno zařízení ovládat více uživatelů?

- Každé zařízení může být ovládáno pouze jedním účtem.
- Pokud chce stejné zařízení spravovat více uživatelů, zajistěte, aby všichni používali stejný účet.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:
Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto
prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se
základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici
online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH (e-mail:
info@bellacocool.de)

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo



**POKYNY A INFORMACE O
NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM -**
Použitý obalový materiál odložte na

místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A
ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

SK Návod na použitie H6020 - H60200F1 - Govee Table Lamp 2 RGBW Stolná lampa s reproduktorom

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny:

- Lampa nie je vodotesná. Nevystavujte ju striekajúcej alebo kvapkajúcej vode.
- Prevádzková teplota by mala byť v rozmedzí od -10 °C do 40 °C.
- Vnútorňý zdroj svetla lampy nie je možné vymeniť samostatne. Ak sa rozbije, musí sa vymeniť celá lampa.
- Lampa a napájací adaptér sú určené na spoločné používanie.
- Nepokúšajte sa ani jednu z nich používať s inými zariadeniami alebo adaptérmí.
- Lampu nepoužívajte so stmievacím ovládačom.
- Lampu nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla.
- Lampu nepoužívajte v blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov (napr, sviečok, predmetov naplnených tekutinou atď.).

POZOR - výrobok nie je hračka. Deti a zdravotne postihnuté osoby by ho mali používať pod dohľadom dospelšej osoby. Ďakujeme, že ste si vybrali stolnú lampu Govee

2. Táto stolová lampa vyžaruje teplé a žiarivé farby, ktoré môžu pomôcť pri pokojnom spánku a jemnom prebúdzaní, a navyše obsahuje inteligentné hlasové ovládanie na bezproblémové používanie bez použitia rúk.



Obsah balenia

1x stolová lampa
1x USB-C kábel
1x používateľská príručka

Napájací adaptér nie je súčasťou balenia; použite akýkoľvek adaptér s nasledujúcimi parametrami:

- PD – Napájanie
- 15 V / 25 W

Popis



1 – Režim – Stlačením prepnete farbu a režim scény. *Prednastavené režimy môžete zmeniť v aplikácii.

2 – (Mínus) – Stlačením znížite hlasitosť (len pri bielom šume/hudbe cez Bluetooth).

Podržaním znížite jas (len pri zapnutom osvetlení).

3 - Zap/vyp - Stlačením zapnete/vypnete svetlo. Podržaním vypnete.

Tip: Produkt je pri dodaní v predvolenom nastavení vypnutý. Pre prvé spustenie podržte tlačidlo stlačené po dobu 3 sekúnd.

4 – (Plus) - Stlačením zvýšite hlasitosť (len pri bielom šume/hudbe cez Bluetooth).

Podržaním zvýšite jas (len pri zapnutom osvetlení).

5 – Prehrávanie/pozastavenie – Stlačením spustíte alebo pozastavíte prehrávanie bieleho šumu alebo zvuku z Bluetooth reproduktora.

Podržaním spustíte režim párovania Bluetooth reproduktora alebo zrušíte aktuálne párovanie. Tipy: V aplikácii Govee Home prejdite na stránku Nastavenia zariadenia a pozrite sa do sprievodcu pre Bluetooth reproduktor.

6 – Mikrofón – Rozpoznáva rytmus v okolí.

Tipy: Tento mikrofón funguje iba v režime Hudba.

Ak zariadenie prehráva hudbu cez Bluetooth, nebude fungovať.

7 – LED indikátor – Trvalo svieti zelená: Napájací adaptér je napájaný z úplne nabitej batérie.

Trvalo oranžová: Napájací adaptér je napájaný z batérie, ktorá sa nabíja.

Oranžová farba s prechodom: Napájací adaptér je napájaný z batérie, ktorej nabíjanie bolo zastavené z dôvodu teplotnej ochrany.

Trvalo modrá: Napájanie z batérie.

Červená: Napájanie z batérie v režime nízkej spotreby, včas nabite.

8 – Reproduktor

9 – Reset - Ak zariadenie nereaguje, resetujte ho pomocou ihly alebo iného tenkého predmetu.

10 – Napájací konektor - Použite prosím odpovedajúci napájací adaptér.

Funkcia Bedtime Switch umožňuje, aby celý ovládací touchpad fungoval ako jedno veľké tlačidlo. To uľahčuje zapnutie svetla v tme jednoduchým poklepaním na ľubovoľné miesto v hornej časti lampy. Túto funkciu možno aktivovať v nastaveniach aplikácie lampy.



Špecifikácie

Pracovné napätie: AC 100-240V

Vstup: 12 V / 3A

Svetelný tok: 600 lm

Farby: RGBICWW

Teplota farieb: 2700-6500 K

Prevádzkové teploty: -10 až 45 °C

Inštalácia zariadenia

- 1) Vložte kábel napájacieho adaptéra do portu DC lampy.
- 2) Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.

Spárovanie vášho zariadenia s aplikáciou

Govee Home Na spárovanie budete potrebovať: -WiFi router podporujúci pásma 2.4GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5GHz nie je podporované. -Smartfón alebo tablet so systémom iOS 8.0 (alebo vyšší) alebo Android 4.3 (alebo vyšší).

1. Stiahnite si aplikáciu Govee Home z App Store alebo Google Play.

2. Zapnite Bluetooth na vašom smartfóne.
3. Otvorte aplikáciu, kliknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu a vyhľadajte "H6020".
4. Kliknite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Riešenie problémov

Nemožno sa pripojiť k aplikácii Govee Home.

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Skontrolujte, či je v smartfóne zapnutá funkcia Bluetooth, alebo sa skúste pripojiť pomocou iného smartfónu.
- Pri prvom pripojení sa uistite, že je smartfón blízko zariadenia.
- Ak chyba pripojenia pretrváva, odstráňte pripojené zariadenie z položky "Moje zariadenia" v aplikácii. Znovu sa pripojte k aplikácii Govee Home podľa vyššie uvedených pokynov.

Nemožno sa pripojiť k sieti Wi-Fi.

- Nevynechávajújte kroky pripojenia Wi-Fi v aplikácii.
- 5GHz sieť nie je podporovaná. Nastavte smerovač na 2,4 GHz a potom ho resetujte.
- Pripojte telefón k sieti Wi-Fi a skontrolujte, či sieť dobre funguje.
- Skontrolujte, či ste zadali správne meno a heslo Wi-Fi.
- Zmeňte heslo Wi-Fi na krátke. Odporúča sa 8 číslíc a písmen.
- Pripojte hotspot v telefóne k lampe a uistite sa, že router s lampou funguje.

Nemožno sa pripojiť k Alexe.

- Odpojte všetky spojovacie časti svetelného pásu a potom ich pevne pripojte.
- Resetujte Wi-Fi v smartfóne. Odpojte port adaptéra a potom ho znova pripojte.

Môže jedno zariadenie ovládať viacero používateľov?

- Každé zariadenie môže byť ovládané len jedným účtom.

-Ak chce to isté zariadenie spravovať viac používateľov, uistite sa, že všetci používajú to isté konto.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/.

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH (e-mail:

info@bellacocool.de)

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Nemecko

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDANI S
POUŽITÝM OBALEM** - Použitý obalový materiál
odložte na miesto určené obcou k ukládaniu

odpadu. LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na výrobkoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridávané do bežného

komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne môžete v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového výrobku. Správnou likvidáciou tohto výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. V prípade nesprávnej likvidácie tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



info@tygotec.eu



TYGOTEC